

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات محولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: Ch-011-r0a	المعدة:
	الخطوات: صادرة الى:	شاحن البطارية
	الموقف: معتمد	C3PF-2-60 CHLORIDE
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة كل ثلاثة شهور (I3-M3)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة لشاحن البطارية والتي يجب أن تتم كل 3 شهور كما هو مبين أعلاه بالرمز M3، واعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الحداوى بمحطة محولات شيراتون المطار بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على الشاحن رقم 1 في يوم 19 مايو 2002

احتياطات الأمان

- ضرورة إصدار أمر الشغل
- فصل مصدر التغذية
- ممنوع التدخين داخل الحجرة
- ضرورة استعمال النظارات الواقية والأحذية الواقية وخوذة الأمان وقفازات مطاطية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- فولتميتر رقمي
- مجموعة عدد وأدوات تناسب العمل
- مكنسة كهربائية أو بلاور
- فرشاة مناسبة

الاجراءات المطلوب تنفيذها

1. ضع الشاحن على الوضع الاوتوماتيكي وهو الوضع الطبيعي للتشغيل وفي هذه الحالة يكون الشحن على جهد الشحن العادى FLOAT
2. في حالة انقطاع التغذية عن الشاحن لفترة اقل من 5 دقائق، فعند رجوع التغذية يقوم الشاحن بشحن البطارية في الوضع العادى FLOAT
3. في حالة انقطاع التغذية عن الشاحن لفترة أكبر من 5 دقائق، فعند رجوع التغذية تحول الشاحن الى وضع الشحن السريع HI-RATE ويستمر على ذلك لفترة قبل ان يعود الى وضع الشحن العادى
4. تأكد من الخاصية السابقة وذلك بفصل التغذية لفترة اقل من 5 دقائق (4 دقائق مثلا) لاحظ بعد عودة التغذية ان الشاحن استمر في الشحن على الوضع العادى FLOAT
5. قم بقياس جهد الشحن العادى (مفروض ان تكون قيمته $1.4 \times 175 = 245$ فولت) $\pm 1\%$)
6. بعد ذلك قم بفصل مصدر التغذية لمدة تزيد عن 5 دقائق (6 دقائق مثلا) ولاحظ بعد رجوع التغذية ان الشاحن تحول الى الشحن على وضع الشحن السريع HI-RATE mode
7. قم بقياس جهد الشحن السريع (مفروض ان تكون قيمته $1.45 \times 175 = 253.75$ فولت) $\pm 1\%$)
8. قم بفصل الشاحن ثم أكمل الخطوات التالية:

9. نفذ خطوات الصيانة الشهرية طبقا لمستند MPIS doc no. Ch-010-r0a
10. افحص جيدا حالة المكونات الداخلية للشاحن
11. افحص التوصيلات الداخلية جيدا وتأكد انها محكمة الربط
12. افحص الحالة العامة للشاحن مثل الجوانات، التهوية، الخ
13. قم بتنظيف الشاحن من الداخل والخارج وذلك باستخدام بلاور او مكنسة كهربية .
- اسم الموقع: كود المعدة: تاريخ التنفيذ: التوقيع: