

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الكابلات

إجراءات الصيانة

	رقم المستند: C-001-r0a	المعدة: المكثفات جهد 11 ك ف فنلندى NOKIA
	الخطاطم صادرة الى:	
	الموقف: معتمد	
	تاريخ الاعتماد: 03 سبتمبر 2005	الإجراء: الصيانة الدورية (M6 - 11)
	تاريخ المراجعة التالية: سبتمبر 2010	

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الصيانة الدورية I1 ، على المكثفات جهد 11ك ف التى يجب أن تتم كل ستة أشهر M6 كما هو موضح أعلاه
تم إعداد المستند بواسطة المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى واختبر فى 01 يوليو 2005 بمحطة محولات غمرة 11/66 ك ف ووافق عليه المدير العام المهندس/
عبد المقصود احمد محمود واعتمد من المهندس/ أحمد شيلابى فيصل رئيس قطاع الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة

احتياطات الأمان

- فتح امر شغل وضرورة أن يحمل أفراد الصيانة كارت فئة السلامة والصحة المهنية
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية
- التأكد من أن مفتاح المكثف مفصول وكذلك مفتاح المراحل CONTACTOR مفصولة وكذلك سكينه رأس الكابل للمكثف الموجود على جسم CAPACITOR
- فصل مفتاح التغذية الرئيسية بالكنترول مفتاح DC
- الانتظار حتي تتم عملية تفريغ شحنة المكثفات حيث يتم تفريغ 50V 300SEC
- التأكد بمبين الجهد 11 ك.ف أنه لا يوجد أي جهد على المكثفات أو شحنة
- ربط الأرضي بشبكة الأرضي ثم ربطه على المكثفات

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- بلاور لإزالة الأتربة ، شحم جرافيت
- جهاز مكتشف تسريب غاز SF6
- جهاز قياس سعة المكثفات
- مبين جهد ، أرضى محلى

الإجراءات المطلوب تنفيذها

- 1 نظف عوازل المكثفات
- 2 افحص جسم كل مكثف والتأكد من أنه لا يوجد أي رشح زيت أو شرخ
- 3 راجع تربيط أطراف توصيلات المكثفات وأحكام الربط إذا احتاج الأمر
- 4 افحص الكونتاكتورات Contactors الموجودة على جسم المكثف الخاصة بدخول وخروج المراحل بجهاز مكتشف تسريب غاز SF6
- 5 استخدم جهاز قياس سعة المكثفات لقياس المكثف للتأكد من قيمة سعة المكثف وتحديد التالف المطلوب تغييره إذا لزم الأمر
- 6 افحص وجرب الإنذار والفصل في وحدة الكنترول حتي تتأكد من عملها بالخدمة
- 7 نظف عوازل حمل القضبان والتأكد من سلامتها من أي خدوش أو شروخ
- 8 نظف محولات التيار الخاصة بـ Neutral Point ومحولات التيار الخاصة بأجهزة وقاية المكثفات وتأكد من تربيط الروزيتات الخاصة بها
- 9 نظف ميكانيزم مفتاح المكثف بالبلاور وتنزييت الأجزاء المفصلية وشحم الأجزاء المتحركة
- 10 نظيف سكينه دخول المكثف وإزالة الشحم القديم الموجود على الأطراف الخاصة بها ووضع طبقة رقيقة من الشحم الجرافيك

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: