

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: CB-154-r0a
	قاطع التيار المفرغ من الهواء VACUUM جهد 11 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	3AF	لوقوف: معتمد
	EGEMAC - مصر	تاريخ الاعتماد: 26 فبراير 2003
الإجراء:		تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2008
الصيانة كل 4 أشهر (11-M4)		

APPROVED

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الصيانة التي يجب أن تتم على القاطع كل أربعة أشهر كما هو موضح أعلاه بالرمز 11-M4 وقد أعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوي بقطاع شبكات الجهد العالي بمنطقة كهرباء القاهرة ، وقد تم إجراء الاختبار الميداني بمحطة محولات شيراتون المطار وذلك على قاطع التيار لخلية مغذى الحربية رقم 4 على القضبان رقم 1 يوم 6 مارس 2002

احتياطات الأمان

- اصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع
- تسوير المكان مع استخدام اللافتات التحذيرية المناسبة
- التأكد من فصل المفتاح وإخراجه من مكانه
- فصل مصدر التيار المستمر
- استخدام الخوذات والأحذية المناسبة للعمل وكذلك الكمادات

احتياطات بيئية

- ضرورة لبس الأقنعة والكمادات لحماية الرئتين من الأتربة وكذلك من المواد والمخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف
- عدم حرق المخلفات الناتجة عن أعمال التنظيف والصيانة، ويجب جمعها وإرسالها إلى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم إلقاء زيوت التنظيف أو الشحوم وبقايا المخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف، عدم إلقائها على الأرض، ويجب إرسالها إلى المعامل الكيماوية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- قطع نظيفة من الأقمشة
- شحم ، سائل للتنظيف (كالباز) وكذلك سائل بخار خالي من الزيت وزيت للتزيت ومزيتة
- أدوات السلامة والصحة المهنية مثل الخوذة وكمادات وأحذية أمان

الاجراءات المطلوب تنفيذها

- 1 نظف عوازل القواطع من الأتربة أو أي متعلقات أخرى وتأكد من سلامة هذه العوازل وأنه لا يوجد بها أية خدوش أو شروخ
- 2 افحص ملامسات القاطع والتأكد من أن حالتها جيدة وكذلك افحص السوستة الضاغطة على الملامس المتحرك بالقاطع (اللامس الخارجي) للتأكد من إحكام التلامس بين الملامس المتحرك بالقاطع واللامس الثابت بالقضبان مع تنظيف هذه الملامسات جيدا

- 3 افحص أذرع التوصيل وتأكد من أنها مثبتة جيدا بجسم القاطع وأنها في الوضع الأفقي السليم
- 4 افحص دليل دخول الملامسات والموجودة على القضبان والتأكد من أنه مثبت جيدا وأنه في وضعه المضبوط وهذا الدليل يحول دون إنزلاق الملامس المتحرك (بالقاطع) أسفل أو أعلى الملامس الثابت في القضبان
- 5 افحص الكبسولات المفرغة (الوسط المطفئ للشرارة) والتأكد من سلامتها وذلك بخلع الفتيلة الرابطة بين ذراع الحركة والذراع الخارج من الكبسولة (والم متصل بالملامس الداخلي للكبسولة) ثم جذب الذراع الخارج من الكبسولة لأسفل وتركها فإذا قاوم الجذب بقوة ثم ارتد بسرعة وقوة إلى مكانه دل ذلك على أن الكبسولة بحالة جيدة (أي أنها مفرغة جيدا)
- 6 نظف (السوكيت) بسائل تنظيف خالي من الزيت (Video Cleaner)
- 7 فحص ميكانيزم القاطع جيدا وتنظيفه بالبخار وتأكد من سلاسة حركة الأجزاء بتجربة التشغيل اليدوي أكثر من مرة مع تزييت الأجزاء المتحركة من الميكانيزم
- 8 تزييت العجلات الخاصة بعربة القاطع لتسهيل حركة القاطع
- 9 اعد تربيط كل المسامير والصواميل
- 10 توصيل وفصل القاطع في وضع اختبار ميكانيكيا وكهربيا

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: