

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	القواطع الغازية SF6 التقليدية جهد 66 ك ف
	رقم المستند: CB-249-r0a	FL1
	صادرة الى: الشبكات	جنرال اليكتريك أمريكا
	الموقف: معتمد	الإجراء:
	تاريخ الاعتماد: 05 يوليو 2005	الصيانة كل ثلاثة أشهر (I1-M3)
	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010	

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة I1 التي يجب ان تتم كل ثلاثة شهور M3 كما هو مبين عالية

أعد المستند المهندس/مصطفى حمدان عليوه والمهندس/عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وقام بالمراجعة والاختبار الميداني المهندس/ نبيل يوسف محمد عبد الله بمحطة محولات زين 66/11 ك ف ووافق عليه كل من المدير العام المهندس/عبد سعيد سالم سيد والمهندس/ أحمد شيلا بمنسق منطقة القاهرة لنظم معلومات إجراءات الصيانة ورئيس قطاع الجهد الفائق بالمحطات الشمالية واعتمد توثيق المستند المهندس/ مسعد اسماعيل خضر رئيس القطاع

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمان الصناعي للعاملين المذكورة أسماؤهم بأمر الشغل
- يجب تسوير المكان ووضع لافتات التحذير
- يجب ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية
- تأكد من فصل القاطع وعزله تماما بفصل السكاكين وتأريضه
- تأكد من عدم وجود جهد باستخدام مبین الجهد مختبر
- فصل مفتاح التغذية للتيار المستمر DC
- تأكد من تغيير وضع التشغيل للقاطع من التحكم من غرفة التحكم Remote إلى وضع التشغيل المحلي Local
- استخدام سلم مناسب وتثبيتته على القاطع

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- بلاور ، حساس غازي ، مقياس متعدد (أفوميتر)
- حقيبة مفاتيح ومفكات
- شحم كهربى

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. يتم إجراء عملية النظافة من الأتربة المتراكمة على العوازل ولوحة التحكم
2. يتم إعادة التبريط على جميع الوصلات الرئيسية للمفتاح
3. افحص أسلاك التحكم من وصلات غير مربوطة بإحكام
4. افحص النظام الهيدروليكي للتشغيل المناسب يشمل الموتور البادي ومستوي الزيت لطلبة الهيدروليك واستبدال الفيويزات التالفة
5. افحص ميكانيك التشغيل للمفتاح والفحص لأزرع نقل الحركة
6. راجع عداد ضغط الغاز وفحص تسريب الغاز بواسطة الحساس
7. افحص مبین التوصيل والفصل On / Off وضبطه إذا تطلب ذلك

8. افحص سخانات الكابينة
9. افحص تغيير مبین (مؤشر) یأي التوصیل
10. افحص یايات الفصل والتوصیل
11. افحص جوان باب لوحة التحكم
12. راجع التریبطات لكل نقط التوصیل بالأرضی
13. ارفع جمیع الأرضی المحلیة
14. بواسطة فنی التشغيل یتم إجراء عملیة التوصیل من الوضعین Locale / Remote
15. یتم إخلاء الموقع تماما من الأفراد والمعدات المستخدمة فی أعمال الصیانة
16. یتم قفل أمر التشغيل الصادر للمعدة

اسم الموقع:	كود القاطع:	تاریخ التنفیذ:
القائم بالفحص:	التوقیع:	