

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات		إجراءات الصيانة
M P I S	رقم المستند: T-041-r0a	المعدة:
	الشبكات	محولات القدرة 11/66 ك ف 25 م ف 1
	الموقف: معتمد	ELPROM TRAFO-TMPY BULGARIA
	تاريخ الاعتماد: 10 ابريل 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: ابريل 2007	الفحص الأسبوعي (I1-W1)

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الفحص والتي يجب أن تتم أسبوعياً كما هو مبين اعلاه بالرمز W1 ، اعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار 66ك ف بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على المحول رقم T1 يوم 10 أبريل 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر فئة الأمان الصناعي
- ضرورة ارتداء خوذة وحذاء عازل وحذاء أمان

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مجموعة مناسبة من العدد
- مكنسة كهربية أو بلاور

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. تأكد أن صمام التانك الاحتياطي مفتوح
2. راجع مستوى الزيت ، مع وضع درجة الحرارة في الاعتبار
3. تأكد من فتح صمام المبردات
4. تأكد أن صمامات أخذ عينة الزيت مغلق
5. تأكد أن جسم المحول مؤرض جيداً
6. تابع حالة السيليكا جيل والزيت في جهاز التنفس للمحول ، مع تغيير السيليكا جيل وتزويد أو تغيير الزيت عند الضرورة
7. أقرأ وسجل قراءات عدادات درجة الحرارة ومراجعتها
8. جرب تشغيل المراوح يدوياً
9. تابع حالة التانك الرئيسي وتأكد من عدم وجود ترشيح زيت

ملحوظة: هذه الأعمال يمكن القيام بها دون فصل المحول نظراً لأن الفصل لا يتم إلا كل 3 شهور لظروف الشبكة

اسم الموقع: كود المعدة: التاريخ: التوقيع: القائم بالفحص: