

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

	رقم المستند: CB-023-r0a	المعدة: القاطع الغازى SF6 جهد 220 ك ف HPL300/31A2 ، HPL245/25B1 ABB
	الشبكات	
	الموقف: معتمد	
	تاريخ اعتمد النشر: 6 أبريل 2002	الإجراء: الصيانة كل 6 أشهر (I1-M6)
	تاريخ المراجعة التالية: أبريل 2007	

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الفحص I1 التي تتم كل 6 أشهر M6 ، تم إعداد المسودة الأولية بمحطة محولات السويس 500 ، محطة محولات الهضبة 220 ك ف بمنطقة القاهرة

احتياطات الأمان

إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة

تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير

فصل المفتاح وعزله وتأريضه

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوزة وحذاء آمان
- بلاور للنظافة، طقم عدة كامل،
- أفو ميتر ، شحم جرافيت

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. أفحص ظاهريا كل من جسم العازل من الخارج ، جوانب الأبواب ، سخانات ، الإضاءة ،
2. تأكد من عدم وجود ترميم في أطراف الموصلات والمكونات الكهربائية ،
3. راجع وسجل ضغط غاز SF6 ، عدد مرات الفصل ،
4. تأكد من عدم وجود تسريب زيت من "Dashpot ON , Dashpot OFF"
5. افحص سوست الشحن وسجل زمن تشغيلها ،
6. افحص الجنازير وتأكد من عدم وجود ارتخاء بها ،
7. افحص التروس وتأكد من عدم وجود صوت غير عادى بها أثناء التشغيل،
8. اختبر الفصل الميكانيكى بواسطة مفتاح P/B اليدوى للقاطع ،
9. نظف الميكانيزم من الاتربة ولمع عداد ضغط الغاز SF6
10. نظف لوحات التشغيل M للقاطع وكذلك لوحة M-K من الأتربة ،
11. راجع واختبر دوائر الإنذار والمراقبة والانتربولوك / ضغط الغاز / فشل شحن السوست / اختلاف الأوجه ، مبين وضع التشغيل للقاطع مع الكنترول / مفاتيح تغذية AC, DC / خاصية ال-Antipumping

اسم الموقع:

القائم بالفحص:

التوقيع:

تاريخ التنفيذ: