

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	مستند رقم: CB-292-r0a
	القواطع المفرغة جهد 11 ك ف	صادر إلى: الشبكات
	10-VPR-25B MITSUBISHI - JAPAN	موقف المستند: معتمد
	الإجراء:	تاريخ اعتماد المستند: 19 سبتمبر 2007
	الصيانة كل ثلاثة أشهر (I1-M3)	تاريخ المراجعة التالية: سبتمبر 2012

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الفحص والصيانة I1 التي يجب أن تتم على القاطع كل ثلاثة شهور كما هو مبين بالرمز M3 أعلاه

أعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ محمود السيد أحمد الرودى بإدارة شبكات الإسماعيلية 66 ك ف واختبره ميدانياً المهندس/ أحمد حسانين .
على قاطع تيار خلية مغذى أبو سلطان 5 بمحطة محولات أبو سلطان 66 ك ف بقطاع شبكات غرب القناة . بمنطقة كهرباء القناة بتاريخ 3 يولية 2007 ،
وراجعه المهندس/ محمد الإبراشى : مدير إدارة شبكات الإسماعيلية 66 ك ف ووافق عليه المهندس/ محمد عويس: مدير عام شبكات الإسماعيلية 66 ك
ف ونقحه المهندس/ محمد عمران : مدير عام التطوير ومراقبة الجودة ومنسق منطقة كهرباء القناة لنظام معلومات إجراءات الصيانة وإعتمده السيد
المهندس / على عطية الديب : رئيس قطاع شبكات غرب القناة 0

احتياطات الآمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمن الصناعى للعاملين المذكورة أسماؤهم بأمر الشغل
- يجب تسوير المكان ووضع لافتات التحذير
- يجب ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل خوذة الامان والملابس والأحذية واستخدام الحصيرة العازلة
- فصل قاطع التيار وإخراجه خارج الخلية
- فصل مصدر التيار المستمر عن خلية القاطع
- تفريغ شحنة سوستة القاطع

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- قطع قماش نظيفة
- شحم ، إسبراى مزيل للصدأ ، بنزين ، زيت للتزيت ، مزيتة ، Video Cleaner
- جهاز قياس زمن الفصل والتوصيل
- جهاز قياس مقاومة الملامسات

الاجراءات المطلوب تنفيذها

1. نظف عوازل القاطع من الأتربة أو أى ملوثات أخرى وتأكد من سلامة هذه العوازل من الخدوش أو الشروخ.
2. افحص ملامسات القاطع وتأكد أن حالتها جيدة وقم بإزالة الشحم القاسم بالبنزين وضع طبقة خفيفة من الشحم الكربونى.

3. إفحص أذرع التوصيل وتأكد أنها مثبتة جيداً بجسم القاطع وأنها في الوضع السليم
4. نظف " السوكيت " بسائل تنظيف خالى من الزيت Video Cleaner
5. فُك الوجه الخارجى للقاطع بإستخدام العدة المناسبة
6. إفحص مكانيزم القاطع جيداً ونظفه بالإسبراي المزيل للصدأ
7. قم بتزييت الأجزاء المتحركة من الميكانيزم وتأكد من سهولة حركتها بتجربة التشغيل اليدوى أكثر من مرة
8. قم بتزييت العجلات الخاصة بعربة القاطع لتسهيل حركة القاطع
9. إفحص الكبسولات المفرغة و تأكد من سلامتها سنوياً وذلك بخلع التيلة الرابطة بين ذراع الحركة والذراع الخارج من الكبسولة " المتصل بالملامس الداخلى للكبسولة " ثم جذب الذراع الخارج من الكبسولة لأسفل وتركها فإذا قاوم الجذب بقوة ثم إرتد بسرعة وقوة إلى مكانه دل ذلك على أن الكبسولة بحالة جيدة " أى أنها مفرغة جيداً " .
10. قم بقياس زمن الفصل وزمن التوصيل للقاطع "سنوياً".
" زمن الفصل حوالى 30 مللى ثانية ولا يزيد عن 50 مللى ثانية "
" زمن التوصيل حوالى 60 مللى ثانية ولا يزيد عن 100 مللى ثانية "
11. قم بقياس مقاومة الملامسات للقاطع سنوياً " مقاومة الملامسات حوالى 30 ميكرو أوم و لا تزيد عن 100 ميكرو أوم "
12. قم بإعادة تركيب الوجه الخارجى للقاطع و تأكد من ربط كل المسامير و الصواميل.
13. ضع القاطع فى وضع إختبار Test Position
14. قم بتوصيل مصدر التيار المستمر بخلية القاطع
15. قم بتجربة توصيل وفصل القاطع ميكانيكياً وكهربياً وتأكد من سلامة مبدن وضع التشغيل للقاطع "موصل ، مفصول" ومبدن وضع الشحن للسوستة "مشحونة ، غير مشحونة"

خطوات إرجاع المعدة للخدمة :

1. ادخل القاطع داخل الخلية الخاصة به والتأكد من سلامة التعشيق الجيد بين الملامس المتحرك بالقاطع والملامس الثابت بالخلية.
2. تأكد من توصيل روزنة الدوائر الثانوية للقاطع
3. اتصل بالجهات المغذاة لإعادة توصيل القاطع
4. توصيل قاطع التيار الذى تمت الصيانة عليه.

MRDS استمارة تسجيل بيانات الصيانة MRDS

م	الاجراءات	بيان ما تم	ملاحظات
1	نظافة عوازل القاطع من الأتربة أو أى ملوثات أخرى والتأكد من سلامة هذه العوازل من الخدوش أو الشروخ		
2	فحص ملامسات القاطع والتأكد أن حالتها جيدة وإزالة الشحم القديم بالبنزين ووضع طبقة خفيفة من الشحم الكربونى.		
3	فحص أذرع التوصيل والتأكد أنها مثبتة جيداً بجسم القاطع وأنها في الوضع السليم		
4	نظافة (السوكيت) بسائل تنظي ف خالى من الزيت VIDEO CLEANER		
5	فحص مكانيزم القاطع جيداً ونظافته بالإسبراي المزيل للصدأ وتزييت الأجزاء المتحركة من الميكانيزم والتأكد من سهولة حركتها بتجربة التشغيل اليدوى أكثر من مرة		
6	تزييت العجلات الخاصة بعربة القاطع لتسهيل حركة القاطع		
7	فحص الكبسولات المفرغة والتأكد من سلامتها سنوياً		
8	قياس زمن الفصل وزمن التوصيل للقاطع (سنوياً)		

		9	قياس مقاومة الملابس للقواطع سنوياً
		10	تجربة توصيل وفصل القاطع ميكانيكياً وكهربياً والتأكد من سلامة مابين وضع التشغيل للقاطع "موصل ، مفصول" ومبين وضع الشحن للسوستة "مشحونة ، غير مشحونة"
		11	ادخال القاطع داخل الخلية الخاصة به والتأكد من سلامة التعشيق الجيد بين الملابس المتحرك بالقاطع والملابس الثابت بالخلية والتأكد من توصيل روزة الدوائر الثانوية للقاطع

اسم الموقع: كود القاطع :

القائم بالفحص: التوقيع : تاريخ التنفيذ :