

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات		إجراءات الصيانة
M P I S	المعدة:	سكينة جهد 66 ك ف
	رقم المستند: DS-035-r0a	طراز: SGF 72.5
	صخرة الي: الشبكات	صناعة: ABB-ARAB
	الموقف: معتمد	الإجراء:
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الصيانة كل ثلاثة شهور
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 200	I1-M3

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للسكينة جهد 66 ك ف والتي يجب أن تتم كل ثلاثة شهور كما هو مبين باعلاه بالرمز M3 ، وتم إعداد المسودة الأولية بالتعاون مع محطة شيراتون المطار وقام باعداد المسودة الاولى المهندس السيد الجيداوى وتم الاختبار الميداني بمحطة محولات التجمع الاولى على الدائرة الاولى (صقر قريش) بتاريخ 4 مايو 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر فئة الامن الصناعي
- ضرورة تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك استخدام اللوحات الإرشادية
- ضرورة استعمال الخوذة وحزام الأمان
- تأكد أن سكينة الأرضي موصله وأنها في وضع مانع التوصيل الميكانيكي مع سكينة رأس الخط
- فصل مصدر التيار المستمر

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدد مناسب
- قطع نظيفة من القماش
- شحم جرافيت وسائل للتنظيف (كالجاز)
- حزام أمان وخوذة

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. تنظيف ملامسات وأصابع سكينة رأس الخط من الأتربة والمتعلقات الجوية الأخرى
2. إزالة الشحم القديم ووضع شحم جديد (وتنصح الشركة الصانعة بأنواع معينة من الشحم مثل نيرمالين 64444 أو فازلين خالي من الأحماض)
3. قم بتنظيف ملامسات سكينة الأرضي (وهي مرتبطة بسكينة رأس الخط) مع إزالة الشحم القديم ووضع شحم جديد بدلا منه
4. افحص مفصلات سكينة رأس الخط والتأكد من سلاسة حركتها وكذلك نظافتها
5. فحص مفصلات سكينة الأرضي والتأكد من سلاسة حركتها وكذلك نظافتها
6. فحص الوصلة المرنة في سكينة الارضى
7. إعادة تربيط كل الوصلات تربيطا جيدا
8. تنظيف العوازل من الأتربة وخلافه
9. تنظيف الأجهزة الدقيقة في صندوق تشغيل السكينة بسائل بخاخ خالي من الزيت

اسم الموقع:
القائم بالفحص:

كود المعدة:

التوقيع:

تاريخ التنفيذ: