



**PT GRAMEDIA**  
printing group  
BANDUNG PLANT

## CHECK LIST

### PREVENTIVE MAINTENANCE PAKET C - MINGGUAN MESIN ACORO

Doc. No : CHK/MME/U2/RP4/02

Revised : Rev.1

Due Date : **16 JUL 2012**

Page : 1 of 1

HARI / TANGGAL : .....

NAMA PELAKSANA : 1. .... 4. ....  
2. .... 5. ....  
3. .... 6. ....

WAKTU : ..... s/d ..... WIB

### PAKET C - MINGGUAN MESIN ACORO

No.	Detail Lokasi	Keterangan	
A	GATHERING CHAINS	1	2
1	Periksa ketegangan finger Chains,set ulang jika perlu	KET:	
B	GATHERER 5 - 2		
1	Periksa arah Titik nozzle pelumasan,set bila perlu		
2	Periksa kondisi dan bersihkan photocell, sensor Asir dan Asac		
C	GATHERER 1		
1	Periksa kondisi dan bersihkan photocell, sensor Asir dan Asac		
2	Periksa dan bersihkan Filter angin Control panel,ganti bila perlu		
3	Periksa ketegangan Drive chain,set ulang jika perlu		
D	PV PUMP 1		
1	Periksa kondisi dan bersihkan Filter angin,ganti bila perlu		
E	PV PUMP 2		
1	Periksa kondisi dan bersihkan Filter angin,ganti bila perlu		
F	BLOWER		
1	Periksa kondisi dan bersihkan Filter angin,ganti bila perlu		
G	JOGGER ELEMENT 3643		
1	Greasing Guide bar A dan Nipple B Shell Alvania EP(LF)2		
H	MILLING STATION		
1	Greasing Nipple C . Shell Alvania EP(LF)2		
2	Greasing Nipple D . Shell Alvania EP (LF)2		
I	CHAINS / CLAMPING CARRIES		
1	Greasing dan bersihkan . Shell Darina 2		
J	FINGER INCLINED INFEED		
1	Bersihkan dan Greasing Spindle A. Shell Alvania EP(LF)2		
K	SPINE GLUE PREPARATION		
1	Greasing Nipple A . Shell Alvania EP(LF)2		
2	Greasing Nipple B : 6 x tembakan Shell Darina 2		
3	Greasing Nipple C : 1 x tembakan Shell Darina 2		
4	Greasing Nipple Shaft Scapper : 1 x tembakan Shell Darina 2		
L	PRE MELTER 80 L		
1	Greasing Nipple Gear Pump : 3 x tembakan Shell Darina 2		
M	PRESSING ELEMENT		
1	Greasing Cam A . Shell Alvania EP(LF)2		
2	Greasing Ball bearing B . Shell Alvania EP(LF)2		
3	Greasing Ball bearing C . Shell Alvania EP(LF)2		
4	Greasing Nipple D . Shell Alvania EP(LF)2		
N	DOWN HILL DELIVERY		
1	Bersihkan dan greasing spindle A . Shell Alvania EP(LF)2		
O	PV PUMP		
1	Periksa kondisi dan bersihkan Filter angin, ganti bila perlu		
P	MERITS 3671		
1	Periksa level oli Gearbox Main drive motor, Shell Omala 150		
Q	COUNTER STACKER		
1	Periksa level oli Gearbox Main drive motor, Shell Tonna S220		
2	Bersihkan dan Greasing Drive Chain Shell Alvania EP(LF)2		
R	OPERATING PANEL		
1	Periksa dan bersihkan Filter angin,ganti bila perlu		

#### Catatan:

Beri tanda V jika telah dikerjakan

Beri Tanda X jika belum dikerjakan/ditemukan penyimpangan

dan tulis penyimpangannya/penanganan terhadap penyimpangan



Kepala Regu