

Перв. примен.

ГРТВ.685621.004

Справ. №

ГРТВ.685621.004 СБ

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9

11

13

15

3

25 min

15 min

25 min

3

10,2\*

10,2\*

L±5

XS1

621.004

XS2

п.6

Обозначение

L, мм

Маркировка

XS1

XS2

Примечание

ГРТВ.685.621.004

280

ГРТВ.685.621.004-01

330

ГРТВ.685.621.004-02

360

НKK-XP6

Комп.дисп.1-XS1

кабель Комп. дисп. 1

ГРТВ.685.621.004-03

360

НKK-XP6

Комп.дисп.2-XS1

кабель Комп. дисп. 2

ГРТВ.685.621.004-04

360

НKK-X1

Комп.дисп.1-XS1

кабель Комп. дисп. 1

ГРТВ.685.621.004-05

360

НKK-X2

Комп.дисп.2-XS1

кабель Комп. дисп. 2

Схема разделки проводов поз. 9  
(10:1)

Жила

Изоляция

2,1±0,1

∅0,5\*

Оптимальный обжим контактов

1 \*Размеры для справок.

2 Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.004 З3.

3 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.

4 Провод поз. 9, соединить с контактами поз. 1 методом обжима.

5 После обжима контакты установить в розетки поз. 3, 5, предварительно одев на провода трубки поз. 11, 13, 15.

6 Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 2-Пр3 ГОСТ 26.008-85.

7 Трубки поз. 13, усадить поверх маркировки.

8 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Новиков

Пров.

Булдаков

Т.контр.

Халтуринский

Н.контр.

Фадеев

Утв.

Анисимов

ГРТВ.685621.004 СБ

Кабель

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

2:1

Лист

Листов

1

ООО "СМАРТС-Кванттелеком"

Копировал

Формат

A4