

0x0 JMP (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M[PC++]$	$DL \leftarrow M[PC++]$	$PC \leftarrow D$	$RI \leftarrow M[PC++]$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x0	JMP	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x1 CLC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C ← 0, RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x1	CLC	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x2 STC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$C \leftarrow 1, RI \leftarrow M[PC++]$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x2	STC	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x3 CLI (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I ← 0, RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x3	CLI	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x4 STI (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$I \leftarrow 1, RI \leftarrow M[PC++]$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x4	STI	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x5 SUBC (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DL ← M[PC++]	M[D].bits(3,2,1), C ← M[D].bit(0), AC ← AC + M[D] + C		RI ← M[PC++]											

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x5	SUBC	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x6 SUBC (Inmediato)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	$C \leftarrow M[PC++].bit(0), AC \leftarrow AC + M[PC++] + C$	$RI \leftarrow M[PC++]$														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x6	SUBC	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x7 LOAD.SP (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DL ← M[PC++], AUX ← AC	AC ← M[D++]	DL ← M[D++]	DL ← AC	SP ← D, RI ← M[PC++], AC ← AUX										

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0x7	LOAD.SP	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0