LABORATUVAR 3 — AYSPAK–CE30 — KUTU AÇMA/KURMA

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

CE30 senaryosu: erişim yüzeyi (henüz doğrulanmadı) → kumanda/konfigürasyon müdahalesi → beklenmedik hareket → fiziksel zarar. L×S×E eğitim ölçeği 1–3; S=3 her durumda görünür tutulur.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R1: Yetkisiz HMI/PLC komutu → bakımda beklenmedik hareket → parmak sıkışması (V).	2	3	3	18	Kritik
R2: Yetkisiz parametre değişimi → koruma etkisizse hareket → ezilme (V).	2	3	2	12	Yüksek
R3: Varsa uzaktan bakım yolu istismarı → hareket kontrol kaybı → yaralanma (V).	1	3	2	6	S=3 izle

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   R1 önceliklidir: bakımda görevli kişinin tehlikeli harekete maruziyeti ve S=3 birlikte yüksek skor oluşturur; emniyet yolunun bağımsızlığı incelenmelidir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, R3: skor 6 olmasına rağmen S=3. Ayrı “ciddi insan zararı” bayrağı, sorumlu ataması ve emniyet doğrulamasıyla öncelik dışına düşmez.

Altın kural: CE30 siber risk zinciri veri kaybında bitmez; karton/konveyör hareketi nedeniyle çalışan zarar görebilir.

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

EK — ÖNLEM VE KALAN RİSK

R1: bakım modu + kontrollü yeniden başlatma + doğrulanmış koruma (V). R2: değişiklik onayı, imzalı yedek, safety doğrulaması (V). R3: varsayılan kapalı bakım erişimi ve OT segmentasyonu (V). Risk skorları saha ölçümü değildir; L/E değerleri keşif sonrası yeniden hesaplanır.

KANIT / SAHA DOĞRULAMA (B)

Emniyet devre şeması, E-stop/kapak testleri, PLC/HMI varlık envanteri, bakım erişim yolları, geçmiş olay kayıtları, operatör maruziyeti; üretici veya saha bilgisi olmadan kalan risk kesinleştirilemez.