LABORATUVAR 5 ? AYSPAK?CE30 ? KUTU AÇMA/KURMA

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih

CE30'da PLC/HMI varlığı üreticide belirtilir (D); marka/model, firmware ve SBOM bilgisi açıklanmıyor (B). CVE kararı ancak bileşen mevcut, sürüm etkilenen aralıkta ve istismar koşulları sağlanıyorsa verilir.

Örnek zafiyet kaydı (CE30'a ait olduğu kanıtlanmadı)

Bileşen	PLC/HMI yazılımı — örnek bileşen (V)
Sürüm	B: gerçek cihaz sürümü bilinmiyor
CVE	B: gerçek CVE eşleştirmesi yapılamadı
Önem	V: örnek CVSS = 9.8, gerçek skor değil
Yama	V: testte yama mevcut varsayılıyor

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   YANIT Henüz EVET denemez: CE30 bileşen/SBOM (B), sürüm (B), ağdan ulaşılabilirlik (B). Üç doğrulama gerekli.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   YANIT Kanıtlanmış güvenlik riski yoksa refleks olarak durdurulmaz. Aktif tehdit/fiziksel risk varsa güvenli duruş ve olay planı uygulanır.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   YANIT Önce aynı sürümde izole test tezgâhı, sonra kontrollü bakım penceresi. Yedek ve rollback hazırlanır.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   YANIT Evet, safety ile ilişkiliyse: E?stop, kapak, reset, sürücü/valf ve beklenmedik başlangıç testleriyle tekrar doğrulanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   YANIT Segmentasyon, izinli bakım listesi, erişimi kapatma, geçici izolasyon, log/izleme; kalan risk kabul kaydı ve zamanlı yama planı.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

EK ? ZAFİYET KARAR FORMU

Envanter: PLC/HMI marka, ürün kodu, firmware hash (B). SBOM/SBOM eşdeğeri: bileşen+sürüm+tedarikçi (B). CVE karşılaştırma: yalnız gerçek ürün bülteniyle. Karar: izle / izole et / yama test et. Onay: OT + emniyet sorumlusu. İyileştirme kanıtı: imzalı değişiklik ve safety validation.