

ایمن آرا سورنا

IMENARA SORENA

راهنمای کاربری نرم افزار

مدیریت یکپارچه‌ی دوربین‌ها، چهره، پلاک، حریق و ردیابی اشخاص

نسخه‌ی 2.0.53-beta

برای رفتن به بخش مربوط به هر صفحه، در همان صفحه دکمه‌ی «راهنما» را بزنید

نمای زنده‌ی دوربین‌ها و نقطه‌ی شروع کار با برنامه.

● افزودن دوربین

از پنل سمت چپ، اطلاعات ورود (، نام کاربری و رمز) را وارد کنید و «افزودن دوربین» را بزنید.

● اسکن شبکه

با «اسکن شبکه» دوربین‌های موجود در شبکه به‌صورت خودکار پیدا می‌شوند؛ دستگاه‌های انتخاب‌شده را اضافه کنید.

● افزودن

دکمه‌ی «افزودن» در بخش ؛ با «افزودن مستقیم کانال‌ها (بدون اسکن)» کانال‌ها فوراً و بدون اسکن اضافه می‌شوند.

● شبکه‌ی نمایش

از بالای صفحه تعداد نمایش همزمان (۱ تا ۱۶) را انتخاب کنید؛ با دابل کلیک روی هر دوربین پخش زنده‌ی آن باز می‌شود.

● پنل تشخیص چهره (سمت راست)

رویدادهای زنده‌ی چهره اینجاست؛ با دکمه‌ی «دیدن تصاویر» گالری عکس چهره‌های ثبت‌شده را ببینید.

● پنل هشدارهای حریق و دود

وقتی تشخیص حریق حداقل یک دوربین فعال باشد، هشدارها اینجا ثبت می‌شود.

مدیریت سیستم تشخیص دود و حریق.

● فعال سازی روی دوربین

در لیست دوربین ها تیک «تشخیص حریق» را برای دوربین های موردنظر بزنید.

● اتصال به سیستم ساختمان

از دکمه ی «اتصال به سیستم حریق ساختمان» زیر پنل حریق، پنل فیزیکی ساختمان را وصل کنید.

● قطع صدای آژیر

با «قطع صدای هشدار» صدای آژیر فوراً قطع می شود.

● ثبت رویدادها

همه ی هشدارها هم در پنل صفحه ی اصلی و هم در «گزارش ها» ذخیره می شوند.

کتابخانه‌ی چهره‌های تعریف‌شده و مدیریت آن‌ها.

● ثبت چهره‌ی جدید

روی تصویر زنده‌ی دوربین، چهره را انتخاب و «ثبت چهره» را بزنید؛ نام و گروه کاری را وارد کنید.

● گروه‌های کاری و فیلتر

چهره‌ها را در گروه دسته‌بندی کنید و با فیلتر بالای جدول سریع پیدا کنید.

● گالری «دیدن تصاویر»

از پنل «تشخیص چهره» در صفحه‌ی اصلی (دکمه‌ی بالای پنل) همه‌ی عکس‌ها را شبکه‌ای ببینید؛ با کلیک روی هر عکس، بزرگ نمایش داده می‌شود.

● ویرایش و حذف

با راست کلیک روی هر ردیف، چهره را ویرایش یا حذف کنید.

جست‌وجو و بازبینی همه‌ی رویدادهای ثبت‌شده.

● فیلتر رویدادها

بر اساس نوع (چهره، پلاک، حریق، اشخاص)، دوربین و بازه‌ی زمانی جست‌وجو کنید.

● پخش ویدیوی

برای هر رویداد، ویدیوی همان لحظه از روی پخش می‌شود.

● قالب آدرس پخش بازبینی

اگر پخش خطا داد: روی در لیست دوربین‌ها راست‌کلیک کنید و «قالب آدرس پخش بازبینی» را با الگوی دقیق دستگاه‌تان تنظیم کنید.

● خروجی گرفتن

گزارش‌ها را می‌توانید برای بایگانی خروجی بگیرید.

تشخیص خودکار پلاک خودروها.

● فعال سازی روی دوربین

تیک «پلاک خوان» را برای دوربین های ورودی/خروجی بزنید.

● تعریف پلاک ها

در تب «تعریف پلاک ها»، پلاک های مجاز را با مشخصات خودرو ثبت کنید.

● گزارش عبور

در تب «گزارش عبور» تردها با عکس پلاک و زمان ثبت می شود.

● مکث بین ثبت ها

هر پلاک هر ۱۵ ثانیه فقط یک بار ثبت می شود تا گزارش تکراری نشود.

ردیابی اشخاص بین دوربین‌های مختلف.

● نحوه‌ی کار

برنامه اشخاص را در تصویر هر دوربین پیدا و بین دوربین‌ها دنبال می‌کند؛ هر شخص یک کد یکتا می‌گیرد.

● گزارش مسیر حرکت

مسیر تردد هر شخص روی نقشه‌ی ساختمان با خط‌چین رنگی نمایش داده می‌شود.

● کنترل تردد طبقاتی

از تب «کنترل تردد طبقاتی» مشخص کنید هر شخص به کدام طبقات اجازه‌ی ورود دارد؛ ورود غیرمجاز هشدار ثبت می‌کند.

نقشه‌ی تعاملی ساختمان و جای دوربین‌ها.

● بارگذاری نقشه

فایل نقشه‌ی هر طبقه را بارگذاری کنید.

● قرار دادن دوربین

دوربین‌ها را با کشیدن روی نقشه در جای واقعی‌شان بگذارید.

● پخش زنده از روی نقشه

با کلیک روی آیکون هر دوربین، تصویر زنده‌ی آن باز می‌شود.

● مسیر اشخاص

مسیر حرکت اشخاص ردیابی‌شده روی نقشه نمایش داده می‌شود.

تنظیمات کلی برنامه، لایسنس و پهنای باند.

● تم روشن / تاریک

ظاهر برنامه را از اینجا عوض کنید.

● مدیریت لایسنس

از بخش «ورود ادمین» وارد شوید؛ لایسنس را ببینید، شناسه‌ی سخت‌افزاری () را کپی کنید و فایل لایسنس را بارگذاری کنید.

● مدیریت پهنای باند

سقف مصرف اینترنت (مگابیت بر ثانیه) را تعیین کنید؛ برنامه سهم برابر هر دوربین را حساب می‌کند. با «مشاهده‌ی زنده» نمودار مصرف را ببینید و با «اعمال سهم برابر» بیت‌ریت دوربین‌ها یکسان می‌شود.

● به‌روزرسانی

از همین صفحه نسخه‌ی جدید برنامه را دریافت و نصب کنید.

پاسخ مشکلاتی که بیشتر پیش می‌آید.

● تصویر دوربین باز نمی‌شود؟

، نام کاربری و رمز را بررسی کنید؛ مطمئن شوید دوربین و کامپیوتر در یک شبکه‌اند.

● پخش بازیابی خطا می‌دهد؟

اول مطمئن شوید ساعت درست است؛ بعد از منوی راست‌کلیک گزینه‌ی «قالب آدرس پخش بازیابی» را با الگوی دستگاه‌تان تنظیم کنید.

● مصرف اینترنت بالاست؟

در تنظیمات «مدیریت پهنای باند» سقف تعیین کنید و «اعمال سهم برابر» را بزنید.

● چهره‌ای اشتباه شناسایی شد؟

از صفحه‌ی «چهره‌ها» عکس بهتری ثبت کنید؛ نور کافی و روبه‌رو بودن چهره دقت را بالا می‌برد.