créer un fichier et à y enregistrer les différentes données.

J'ai ainsi pu identifier les périphériques et les bibliothèques nécessaires. Voilà à quoi ressemble le début du programme :

Code source de interruption.c :

```c
#include "grove_rtc_ds1307.h"
#include "grove_gps_air530z.h"
#include "grove_light.h"
#include "sd_logger.h"

#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*
 * Les périphériques suivants sont initialisés par les fonctions
 * MX_..._Init() du projet :
 *
 * - I2C1 : horloge RTC ;
 * - USART1 : GPS ;
 * - USART2 : terminal série par le ST-LINK ;
 * - ADC1 : capteur de luminosité ;
 * - SPI1 : carte SD.
 */

extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
extern UART_HandleTypeDef huart1;
extern UART_HandleTypeDef huart2;
extern ADC_HandleTypeDef hadc1;
extern SPI_HandleTypeDef hspi1;

int main(void)
{
 GroveRTC_DateTime_t date_time;

 uint16_t light_value = 0;

 char gps_data[100];
 char data_line[256];

 HAL_Init();
 SystemClock_Config();

 MX_GPIO_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_I2C1_Init();
 MX_SPI1_Init();
 MX_USART1_UART_Init();
 MX_USART2_UART_Init();

 /*
 * Initialisation des modules du projet.
 */
 GroveRTC_Init(&hi2c1);
 GroveGPS_Init(&huart1);
 GroveLight_Init(&hadc1);

 printf("Initialisation de la carte SD...\r\n");

 if (SDLogger_Init(&hspi1, SD_CS_GPIO_Port, SD_CS_Pin) != HAL_OK)
 {
 printf("Carte SD absente ou impossible à initialiser.\r\n");

 /*
 * Le programme reste bloqué si la carte SD ne peut pas être utilisée.
 */
 while (1)
 {
```