```
/*
* Le programme reste bloqué si la carte SD ne peut pas être utilisée.
*/
while (1)
{
}
}

printf("Carte SD initialisée.\r\n");

while (1)
{
/*
* Lecture de la date et de l'heure depuis l'horloge RTC.
*/
if (GroveRTC_GetDateTime(&date_time) != HAL_OK)
{
printf("Erreur de lecture de l'horloge RTC.\r\n");
}

/*
* Lecture de la valeur brute du capteur de luminosité.
*/
if (GroveLight_ReadRaw(&light_value) != HAL_OK)
{
printf("Erreur de lecture du capteur de luminosité.\r\n");
light_value = 0;
}

/*
* Lecture des données envoyées par le GPS.
*
* Le programme lit les trames reçues jusqu'à trouver une trame GGA,
* qui contient notamment la position géographique.
*/
gps_data[0] = '\0';

do
{
if (GroveGPS_Read(gps_data,
sizeof(gps_data),
1000U) != HAL_OK)
{
strcpy(gps_data, "GPS indisponible");
break;
}
}
while (strncmp(gps_data, "$GPGGA", 6) != 0);

/*
* Création d'une ligne regroupant toutes les données.
*
* Exemple :
* 14:35:12 01/01/2026 ; 1850 ; $GPGGA,...
*/
snprintf(data_line,
sizeof(data_line),
"%02u:%02u:%02u %02u/%02u/%04u ; %u ; %s",
date_time.hour,
date_time.minute,
date_time.second,
date_time.day,
date_time.month,
date_time.year,
light_value,
gps_data);
```