Администрирование: установка и первый запуск

Инструкция для того, кто ставит Маркиро Автоном на площадке: роли компьютеров, сеть и постоянный адрес хоста, установка службы хоста, мастер первого запуска, вход в офис, пробный период и файл лицензии, подключение станций и ПК офиса, обновление через интернет, из файла или с хоста и что делать, если что-то не так.

Код документа	MKR-INS-12
Редакция	2026.11/01
Действует с	13.11.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-12/2026.11/01/13.11.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает, как системный администратор или владелец площадки устанавливает Маркиро Автоном: выбирает компьютер для главной базы, готовит сеть, ставит программу на каждый компьютер, проходит мастер первого запуска, загружает лицензию и подключает станции и ПК офиса. Работа на станции описана в MKR-INS-01–04, работа в офисе — в MKR-INS-08–10, резервные копии — в MKR-INS-13.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Шаги установщика Windows, службы и брандмауэра снимков не имеют: они выполняются средствами Windows и описаны текстом.

Регистр букв в именах служб и путях Windows не различает, поэтому имена в командах ниже можно набирать строчными буквами.

2. Что понадобится

- Компьютеры с Windows 10 или 11 (64-разрядные) и учётная запись администратора Windows на каждом.
- Одна локальная сеть для всех компьютеров площадки. Интернет программе не нужен.
- Установщик Маркиро Автоном одной версии для всех компьютеров площадки.
- ИНН организации — на него выдаётся лицензия — и GLN организации: из GLN получается префикс номеров SSCC.
- Возможность закрепить за компьютером хоста постоянный IP-адрес в роутере.

3. Роли компьютеров

На площадке ровно один хост — компьютер с главной базой. Обычно это ПК одной из станций. Остальные компьютеры подключаются к нему по локальной сети. Роль выбирается при установке: установщик задаёт два вопроса — будет ли на этом компьютере работать хост и, если нет, это ПК офиса или станция.

Роль	Что ставится	Что открывается при запуске
Хост и станция	Служба хоста с главной базой, правило брандмауэра, приложение с автозапуском. Окно приложения не запирается.	Мастер первого запуска, затем «Вход в офис». Кнопка «В цех» открывает станцию этого ПК.
Только станция	Приложение с автозапуском. После настройки окно станции занимает весь экран и не сворачивается.	Подключение к хосту и выбор линии, затем вход оператора.
Только офис	Приложение без автозапуска; окно не запирается.	«Вход в офис». Цеха и входа оператора на таком ПК нет.

Важно: Не ставьте второй хост на площадке: у двух хостов два набора данных, и станции одной площадки не сойдутся. Чтобы сменить роль компьютера, удалите программу и установите её заново: данные при удалении сохраняются.

4. Сеть площадки

1. Постоянный адрес ПК хоста обязателен. Лучше всего — резервирование адреса в роутере по MAC-адресу сетевого адаптера; иначе — статический адрес вне пула DHCP. Станции, ТСД и ПК офиса хранят адрес хоста: если он изменится, они потеряют связь.
2. Профиль сети на ПК хоста — частная (или доменная) сеть. Windows часто относит новую сеть Wi-Fi к общедоступным, а порт хоста в такой сети закрыт. Установщик в конце установки хоста проверяет профили и предлагает перевести общедоступную сеть в частную.
3. Порт хоста — TCP 45710. Установщик сам создаёт входящее правило брандмауэра: частная и доменная сети, только адреса локальной подсети. На станциях и ПК офиса порты открывать не нужно.
4. К ПК станции лучше протянуть кабель Ethernet: обрыв Wi-Fi тогда не остановит линию.
5. Проверка с другого компьютера, в PowerShell: Test-NetConnection <адрес ПК хоста> -Port 45710 должен ответить TcpTestSucceeded : True.

5. Установка программы

Порядок: сначала ПК хоста, затем ПК офиса, затем остальные станции. Шаги этого раздела выполняются в Windows и снимков не имеют.

Шаг 1. 5.1. ПК хоста

Запустите установщик от имени администратора. На вопрос, будет ли на этом компьютере работать хост, ответьте «Да». Установщик копирует файлы, регистрирует и запускает службу хоста (ждёт её до 30 секунд), открывает порт 45710 и проверяет профиль сети. Если адрес компьютера получен автоматически, установщик напомнит зарезервировать его — установка при этом продолжается.

Ожидаемый результат: Команда sc query markirohost в консоли администратора показывает состояние RUNNING.

Служба хоста запускается вместе с Windows, без входа пользователя, работает от встроенной учётной записи без прав администратора и перезапускается сама после сбоя. Главная база, журналы

и резервные копии лежат в %ProgramData%\markiro\Host; обычным пользователям компьютера доступа к этой папке нет.

Шаг 2. 5.2. ПК офиса

Запустите установщик. На первый вопрос ответьте «Нет», на второй — что это ПК офиса («Да»). Служба, правило брандмауэра и автозапуск на таком ПК не создаются.

Шаг 3. 5.3. Станция

Запустите установщик и ответьте «Нет» на оба вопроса: компьютер станет станцией. Приложение будет запускаться при входе в Windows.


Примечание: Если установщик предупредил, что служба хоста установлена, но не осталась запущенной, подождите минуту и проверьте её состояние. Чаще всего это незаконченное восстановление из копии: см. MKR-INS-13.

6. Первый запуск хоста

Откройте приложение на ПК хоста ярлыком. При первом запуске открывается мастер «Первый запуск» из шести шагов. Кнопка «Восстановить из Яндекс Диска» над мастером нужна, только если площадка восстанавливается из облачной копии (MKR-INS-13); для новой площадки пройдите мастер.

Шаг 1. 6.1. Администратор


Задайте «Логин» (3–64 символа: латиница, цифры, точка, дефис, подчёркивание), «Имя и фамилия» и «Пароль» от 8 до 128 символов, затем «Повторите пароль». Администратор управляет организацией, номерами SSCC, линиями, операторами и доступом в офис. Нажмите «Далее».



Шаг 1 из 6: администратор

Шаг 2. 6.2. Организация


Укажите «Название организации», «ИНН» (10 или 12 цифр — на этот ИНН выдаётся лицензия) и «GLN организации» (13 цифр; первые 9 становятся префиксом SSCC). «Префиксы GS1» можно оставить пустыми. Проверьте «Часовой пояс». Эти данные печатаются на этикетках и в формах.



Шаг 2 из 6: организация

Шаг 3. 6.3. Номера SSCC


Если SSCC уже печатались другой программой, продолжите её нумерацию: укажите «Следующий номер короба» и «Следующий номер паллеты». Иначе оставьте как есть.



Шаг 3 из 6: номера SSCC

Шаг 4. 6.4. Линии


Перечислите линии, на которых будут работать станции; «Добавить линию» добавляет ещё одну. Нужна хотя бы одна линия, но не больше 20. Список можно изменить позже в офисе.



Шаг 4 из 6: линии

Шаг 5. 6.5. Адрес хоста


Мастер напоминает: ТСД, станции и ПК офиса находят этот компьютер по IP-адресу. Если адрес уже зарезервирован в роутере или задан статически, отметьте «Я зарезервировал адрес (или задал статический)». Установку это не блокирует: пока пункт не отмечен, офис напоминает о нём плашкой «Адрес хоста может измениться» с кнопкой «Я зарезервировал адрес».



Шаг 5 из 6: адрес хоста

Шаг 6. 6.6. Проверка

Проверьте данные. Мастер создаст типовые шаблоны этикеток для коробов, паллет и дубликатов товара. «Установить демо-данные» добавляет демо-товар, коды маркировки и смену, чтобы попробовать программу без сканера и принтера; на рабочей площадке снимите эту отметку — демо-данные удаляются потом кнопкой «Удалить демо-данные» в офисе. Нажмите «Создать».




Шаг 6 из 6: проверка

Ожидаемый результат: Открывается «Вход в офис». После создания мастер больше не откроется: всё остальное меняется в офисе.

7. Вход в офис

Шаг 1. Войдите администратором


На экране «Вход в офис» введите «Логин» и «Пароль» администратора из мастера и нажмите «Войти». «В цех» открывает станцию этого же ПК. Список «Недавние на этом ПК» хранится только на этом компьютере, паролей и ролей в нём нет.



Вход в офис на ПК хоста

Шаг 2. Проверьте обзор

Офис открывается на странице «Обзор»: связь с хостом, выпуск, смены, устройства, резервные копии и лицензия. Пока лицензия не загружена, вверху висит плашка пробного периода.



Обзор офиса в пробный период


Станция ПК хоста подключается к хосту сама. Назначьте ей линию в разделе «Устройства» кнопкой «Изменить» или выберите линию на самой станции (MKR-INS-04).

8. Пробный период и лицензия

Пробный период длится 14 дней после завершения мастера первого запуска. Когда он закончится без файла лицензии, новые смены перестанут открываться; начатые смены можно продолжать и закрывать, данные и выгрузки остаются доступны. Лицензия выдаётся на хост и ИНН организации и проверяется без интернета.

Шаг 1. 8.1. Откройте раздел «Лицензия»

В меню «Сервис» откройте «Информация», раздел «Лицензия»: состояние, «Рабочие места», «Возможности» и «Организация и привязка — ИНН и «Идентификатор хоста».




Лицензия в пробный период

Шаг 2. 8.2. Отправьте запрос на активацию

Нажмите «Сохранить запрос на активацию»: программа сохранит файл запроса в папку «Документы» этого ПК. Отправьте файл в Маркиро. Секретов в нём нет. В ответ вы получите файл лицензии с расширением .mklic.

Шаг 3. 8.3. Загрузите файл лицензии


Нажмите «Загрузить файл лицензии (.mklic)» и выберите файл. Офис покажет «Было → станет»: вид лицензии, срок действия, льготный срок и рабочие места. Нажмите «Загрузить».



Файл лицензии выбран: было → станет

Шаг 4. 8.4. Проверьте состояние

Раздел «Лицензия» показывает «Действует» и дату окончания; плашка пробного периода исчезает. Сохраните файл лицензии вместе с документами договора.



Лицензия загружена и действует


Важно: Загружать файл лицензии, сохранять запрос на активацию и включать аварийное продление может только администратор. Если ИНН организации в «Профиле организации» изменить, новые смены перестанут открываться, пока ИНН не вернут или не загрузят файл лицензии для нового ИНН.

Если срок лицензии истёк, а новый файл ещё не пришёл, кнопка «Открыть новые смены ещё 3 дня» разрешает открывать смены ещё три дня — один раз для каждой лицензии.

9. Подключение станций и ПК офиса

Шаг 1. Создайте код подключения

В офисе откройте «Устройства» и нажмите «Подключить устройство». Окно «Подключение устройства» показывает код для сканера, «Код подключения» из 10 символов, «Отпечаток хоста» и «Адрес хоста». Код действует ограниченное время, «Новый код» создаёт другой; после пяти неверных попыток с любого устройства код перестаёт действовать. Карточку подключения можно распечатать на A4 или A5 кнопками «Печать» и «Скачать PDF».



Подключение устройства: код, отпечаток и адрес хоста

Шаг 2. Подключите устройство

На станции или ПК офиса приложение показывает «Служба хоста не отвечает» — хоста на этом компьютере нет. Нажмите «Подключиться к хосту в сети», отсканируйте код или введите адрес хоста и код вручную, сверьте отпечаток хоста с экраном офиса. Подробно шаги описаны в MKR-INS-04.

Ожидаемый результат: Устройство появляется в списке «Устройства»; станция просит выбрать линию, ПК офиса открывает «Вход в офис».

Станции и ТСД занимают рабочие места лицензии, ПК офиса — нет. Если все места заняты, подключение откажет. Частая причина — прежняя запись этой же станции, переустановленной с новой базой: нажмите у неё «Отозвать» и подключите станцию снова. Работающие станции лицензия не отключает никогда.


Если адрес хоста всё же изменился, на каждой станции и ПК офиса на экране входа нажмите «Сменить адрес хоста» и введите новый адрес. Приложение примет его, только если по нему отвечает тот же хост; подключение и неотправленные данные сохраняются.

10. Обновление

Обновляйте компьютеры между сменами. Сначала обновите ПК хоста, затем станции и ПК офиса. Пакет состоит из установщика (.exe) и подписанного манифеста (.update.jws). Администратор может скачать пакет через программу или получить оба файла отдельно.

Шаг 1. 10.1. Скачайте пакет через интернет


На ПК хоста войдите в офис администратором. Откройте «Информация» → «Обновление» → «Обновление через интернет». Оставьте канал «Стабильные выпуски» и нажмите «Проверить обновления». Если доступна нужная версия, нажмите «Скачать обновление». Программа проверит подпись и контрольную сумму пакета и передаст его на хост. При ошибке передачи нажмите «Повторить передачу на хост». После проверки нажмите «Установить обновление» и подтвердите действие. Windows запросит права администратора. Перед обновлением хоста создаётся резервная копия.



Проверка стабильных обновлений в офисе Автонома

Шаг 2. 10.2. Установите пакет из файла при отсутствии интернета

Войдите в офис администратором, откройте «Информация», раздел «Обновление». «Открыть папку» создаёт и открывает папку для пакетов в «Документах» этого ПК; положите туда оба файла или вставьте флешку с ними и нажмите «Искать снова». У найденного пакета нажмите «Проверить» — программа проверит подпись и установщик, — затем «Установить обновление». Windows спросит права администратора; на ПК хоста перед установкой делается резервная копия.



Обновление из файла и версии устройств

Шаг 3. 10.3. Обновите остальные компьютеры с хоста

Если пакет получен из файла, нажмите «Загрузить пакет на хост». После обновления хоста на каждой станции и ПК офиса администратор входит в офис, открывает «Информация» → «Обновление» и нажимает «Обновить с хоста», «Скачать с хоста» и «Установить обновление». Таблица «Устройства и версии» показывает, какие устройства уже обновлены.

Примечание: Программа не ставит версию старее установленной и сообщает, если сначала нужно обновить хост площадки. Если запуск установщика из программы не удался, «Установить вручную» показывает путь к установщику и его SHA-256 для ручной установки.

11. Если что-то не так

Станции и ПК офиса не находят хост — Проверьте, что ПК хоста включён и адрес не изменился, что сеть на нём частная, и выполните Test-NetConnection на порт 45710 (раздел 4).

Служба хоста не работает — В консоли администратора: sc query markirohost — состояние службы; журналы — в папке %ProgramData%\markiro\Host\logs. Повторно зарегистрировать службу можно командой markiro-host install из каталога установки.

Окно станции заперто, а выйти нужно — Войдите в офис администратором: окно станет обычным. Если хост недоступен, запустите markiro-standalone.exe из каталога установки с ключом --windowed.

ПК офиса подключился не той ролью — Отзовите устройство в «Устройствах», удалите программу, установите её заново с ролью ПК офиса и подключите снова.

Нужна помощь поддержки — В «Информация» → «Сведения для поддержки» нажмите «Сформировать и скопировать» и вставьте сведения в письмо. Паролей, PIN, бейджей и ключей в них нет.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.