PROBLEMA C / ENTREGABLE 3

Tabla comparativa de corrientes promedio

En las dos vueltas aparecen tres niveles basales de corriente. La placa se mantiene cerca de 20,40 mA en A, entre 14,21 y 14,31 mA en B y entre 8,68 y 8,75 mA en los tramos bajos atribuidos a C y D. Estos valores usan la escala estimada del Excel, con Vref de 5,02 V .

Medición por tramo inferido

Tramo	Intervalo (s)	Total (s)	Basal (s)	N basal	Mín. est. (mA)	Media est. (mA)	Máx. est. (mA)	Media CSV (mA)
A1	0,00–5,42	5,42	5,37	537	20,18	20,40	20,83	19,66
B1	5,42–10,82	5,40	5,30	530	14,01	14,21	14,52	13,70
C1	10,82–16,67	5,85	5,50	550	8,35	8,69	9,00	8,38
D1	16,67–20,34	3,67	3,35	335	8,35	8,68	8,91	8,37
A2	20,34–25,72	5,38	5,28	528	20,13	20,40	20,88	19,66
B2	25,72–32,37	6,65	5,65	565	13,83	14,31	14,75	13,79
C2	32,37–44,98	12,61	12,10	1210	8,35	8,75	9,14	8,43
D2	44,98–61,27	16,29	16,00	1600	8,26	8,73	9,14	8,42

A = Activo, B = Idle, C = Power-Down con WDT previsto y D = Power-Down sin WDT.

Criterio de lectura

El CSV registra «?» en las 6.127 filas, esto ocurre por no sincronizar el monitor Python. A y B se asignaron por cambios sostenidos de nivel y por el orden reportado. C y D comparten la meseta baja. Los cortes de 16,67 y 44,98 s se proponen a partir de pulsos y del orden del ensayo. La primera vuelta se realizó sin pulsaciones de PD3.