

2から4について、解答はわかるように下線を引いたり、枠で囲ったりせよ。

1 以下の表を埋めよ。

2進数 (符号なし整数)	10進数	16進数
1010 ₍₂₎		
	15 ₍₁₀₎	
		1A ₍₁₆₎
111111 ₍₂₎		
10101100 ₍₂₎		

2 以下の2進数の(2の)補数(4bit)を求めよ。

(1) 0101₍₂₎

(2) 0011₍₂₎

(3) 0110₍₂₎

3 必要に応じて2を利用し、以下の符号付き整数(4bit)の計算をし、答えを10進数で表せ。
ただし、4bit符号付き整数の範囲を超えてしまう場合(答えが正しくない場合)は『計算不可』と記せ。

(1) 0010₍₂₎ - 0101₍₂₎

(2) 0111₍₂₎ - 0110₍₂₎

(3) 0101₍₂₎ - 1011₍₂₎

(4) 1100₍₂₎ + 1110₍₂₎

(5) 0111₍₂₎ + 0101₍₂₎

4 以下の32bit浮動小数点数を10進数で表せ(変換の手法は授業内のスライドに従うこと)。

(1) 0 10000001 0100000000000000000000

(2) 1 10000110 1011100000000000000000

5 (評価外) 授業への要望などがあれば裏面に記してください。