

LOISTEHON KOMPENSOINNIN JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUSRAPORTTI

2.11.2023

KOHDE:
Valmet Technologies Oy
Lentokentäntäkatu 11
33900 Tampere
T1 SPK11

YHTEENVETO:

Kondensaattoriparisto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.

Sähkönlaatu: Sähkönlaatu on hyvä, jännitesärö on alle 3%.

Ehdotetut toimenpiteet: Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2024.

Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on alle 10 vuotta.

Kondensaattoripariston huoltoväli on määritelty ST-kortistossa ja valmistajien käyttöohjeissa 12 kuukauden mittaiseksi.

Käyttöönotto
Tarkastus
Korjaus

Päivämäärä
2003
2.11.2023
8.12.2022

Kohde Valmet Technologies Oy				Työn tilaaja L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite Lentokentänkatu 11				Yhteyshenkilö Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere				Puhelin 045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa Mika Helassalo / L&T				Sähköposti juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin 050 3850 758				Laskutusosoite Asiakasnumero L&T Kiinteistötekniikka Oy 2087			
Sähköposti				PL 29427 00021 LASKUTUS			
Keskus T1 SPK11		Virtamuuntaja 1600/5A		Pääkatkaisijan In 2000 A		Huoneen lämpötila + 20 °C	
Kompensoinnin sulakkeet 3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 4)				Kompensoinnin kaapeli 2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi D225/25+4x50-400-50/189-1218				Sarjanumero F0300525			
Kompensointiteho 225 kvar		Viritystaajuus 189 Hz		Portaat 25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi A12		Sarjanumero K0323063		Porrastustapa N		Tavoitetehokerroin 0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap 0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0312 094	40/525	44	219	223	221	
2	C0309 405	80/525	88	435	437	441	
3	C0309 406	80/525	88	431	429	430	
4	C0309 507	80/525	88	423	430	425	
5	C0309 408	80/525	88	427	437	435	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.							
Siivous	2022	Virtaliitosten jälkikiristys		2022	Lämpökuvaus	2023	
Suodattimet	2	kpl		Tyyppi	P1104		

Hetkellismittaus on suoritettu yksivaiheisesti: L1 1600/5A toisio
Mittauksissa käytetty analysaattori: Fluke 435

	Ilman kompensointia	Kompensointi päällä 25 kvar
Taajuus (Hz)	50,00	49,98
Jännite RMS (V)	234,04	234,55
Jännitesärö Uthd (%)	2,60	2,40
Vaihevirta RMS (A)	132,00	129,90
Virtasärö Ithd (%)	23,70	22,40
Pätöteho (kW)	29,73	28,99
Näennäisteho (kVA)	30,88	30,46
Loisteho (kVAr)	3,26	5,93
Tehokerroin (total PF)	0,96	0,95
Tehokerroin DPF	0,99	0,98
Ind. / Kap.	Ind.	Kap.

HUOM! DPF on perustaajuisen tehon tehokerroin, joka ei huomioi harmonisia yliaaltoja.
Total PF huomioi tehokertoimeen myös yliaallot.

Sähkönlaatu on: Hyvä, jännitesärö on alle 3%.

Yhteistyöterveisin,

Maunu Ahonen puh. 040 596 4616
e-mail: info@hameensahko.fi