

LOISTEHON KOMPENSOINNIN JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUSRAPORTTI

18.11.2024

KOHDE:
Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

T1 SPK11

YHTEENVETO:

Kondensaattoriparisto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.

Sähkönlaatu: Sähkönlaatu on hyvä, jännitesäro on alle 3%.

Ehdotetut toimenpiteet: Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2025.

Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on alle 10 vuotta.

Kondensaattoripariston huoltoväli on määritelty ST-kortistossa ja valmistajien käyttöohjeissa 12 kuukauden mittaiseksi.

Kohde				Työn tilaaja			
Valmet Technologies Oy				L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite				Yhteyshenkilö			
Lentokentänkatu 11				Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka				Puhelin			
33900 Tampere				045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa				Sähköposti			
Raija Kiiveri				juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin				Laskutusosoite		Asiakasnumero	
050 385 5965				L&T Kiinteistötekniikka Oy		2087	
Sähköposti				PL 29427			
raija.kiiveri@valmetpartners.com				00021 LASKUTUS			
Keskus		Virtamuuntaja		Pääkatkaisijan In		Huoneen lämpötila	
T1 SPK11		1600/5A		2000 A		+ 20 °C	
Kompensoinnin sulakkeet				Kompensoinnin kaapeli			
3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 4)				2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi				Sarjanumero			
D225/25+4x50-400-50/189-1218				F0300525			
Kompensointiteho		Viritystaajuus		Portaat			
225 kvar		189 Hz		25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi		Sarjanumero		Porrastustapa		Tavoitetehokerroin	
A12		K0323063		N		0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap	
						0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0312 094	40/525	44	218	222	220	
2	C0309 405	80/525	88	433	435	439	
3	C0309 406	80/525	88	429	428	428	
4	C0309 507	80/525	88	423	429	424	
5	C0309 408	80/525	88	426	437	434	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.							
Siivous		2022	Virtaliitosten jälkikiristys		2022	Lämpökuvaus	2024
Suodattimet		2	kpl		Tyyppi	P1104	

Hetkellismittaus on suoritettu yksivaiheisesti: L1 1600/5A toisio
Mittauksissa käytetty analysaattori: Fluke 435

	Ilman kompensointia	Kompensointi päällä 25 kvar
Taajuus (Hz)	50,00	49,99
Jännite RMS (V)	233,01	233,59
Jännitesärö Uthd (%)	2,70	2,50
Vaihevirta RMS (A)	118,60	121,60
Virtasärö Ithd (%)	19,90	17,00
Pätöteho (kW)	26,98	27,11
Näennäisteho (kVA)	27,65	28,41
Loisteho (kVAr)	1,20	6,65
Tehokerroin (total PF)	0,98	0,95
Tehokerroin DPF	1,00	0,97
Ind. / Kap.	Ind.	Kap.

HUOM! DPF on perustaajuisen tehon tehokerroin, joka ei huomioi harmonisia yliaaltoja.
Total PF huomioi tehokertoimeen myös yliaallot.

Sähkönlaatu on: Hyvä, jännitesärö on alle 3%.

Yhteistyöterveisin,

Maunu Ahonen puh. 040 596 4616
e-mail: info@hameensahko.fi

Hämeen Sähkö Oy
Pätsiniementie 4D
37800 AKAA

puh. 040 5220 112
info@hameensahko.fi

y-tunnus 1861826-3
alv.rek.
3/3