

サーバーPCの IPアドレス固定 手順書

DentalSupport Pro は、サーバー役のPCのIPアドレス（例：192.168.1.50）に各端末（iPad等）からアクセスします。このIPは何もしないとPC再起動時に変わることがあり、変わるとブックマークでつながなくなります。そこで IPアドレスを固定 します。

方法は2つ。どちらか一方でOKです。

- ・ 方法A：ルーターでDHCP予約（おすすめ・PC側の設定変更なし）
- ・ 方法B：Windows側で固定IPを設定

0. まず現在の情報を調べる（共通）

サーバー役のPCで行います。

1. キーボードの Windowsキー を押し、cmd と入力して コマンドプロンプト を開く
2. 次を入力して Enter：

```
ipconfig /all
```

1. 「イーサネット アダプター」または「Wi-Fi」の欄から、以下をメモします：

項目	表示例	メモ
IPv4 アドレス	192.168.1.50	現在のIP
サブネット マスク	255.255.255.0	
デフォルト ゲートウェイ	192.168.1.1	ルーターのIP
物理アドレス（MACアドレス）	AB-CD-EF-12-34-56	方法Aで使用
DNS サーバー	192.168.1.1 など	

サーバーPCは有線LAN（イーサネット）接続がおすすめです（安定します）。

方法A：ルーターでDHCP予約（推奨）

「このPC（MACアドレス）には、いつも同じIPを渡す」設定をルーター側で行います。PC側の設定は変えません。

1. ブラウザでルーターの管理画面を開く - アドレス欄に デフォルトゲートウェイのIP（例 192.168.1.1）を入力 - ルーターのユーザー名／パスワードでログイン（本体の側面ラベルや説明書に記載）

2. メニューから次のような項目を探す（メーカーで名称が違います）： - 「DHCP予約」「固定IP割り当て」「IPアドレス予約」「Static DHCP」「アドレス予約」など
3. 「追加」して、次を登録： - MACアドレス：0でメモした値（区切りは - か :） - IPアドレス：固定したいIP（現在のIPのままでOK、例 192.168.1.50）
4. 保存 → ルーターを再起動（または設定反映）
5. サーバーPCを再起動し、ipconfig でIPが同じことを確認

これで、PCを再起動してもIPは変わりません。

方法B：Windowsで固定IPを設定

ルーターを触れない場合はこちら。ゲートウェイ／サブネット／DNSを間違えるとネットにつながなくなるので、0でメモした値を正確に入れてください。

1. Windowsキー → ncpa.cpl と入力して Enter（「ネットワーク接続」が開く）
2. 使用中の接続（イーサネット または Wi-Fi）を右クリック → プロパティ
3. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選び → プロパティ
4. 「次のIPアドレスを使う」を選び、入力： - IPアドレス：固定したいIP（例 192.168.1.50）
 - ・ ※ ルーターのDHCP配布範囲外の番号が安全（例：範囲が .100～.200 なら .50 を使う）
 - ・ サブネット マスク：0のメモ（例 255.255.255.0）
 - ・ デフォルト ゲートウェイ：0のメモ（例 192.168.1.1）
5. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を選び： - 優先DNS：ゲートウェイと同じ（例 192.168.1.1）でOK
6. OK → 閉じる
7. ipconfig で設定どおりになっていること、ブラウザでインターネットが見られることを確認

元に戻すときは手順4・5で「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」に戻します。

仕上げ：つながるか確認

1. サーバーPCで DentalSupport Pro を起動（exe または自動起動）
2. 別の端末（iPad等）のブラウザで http://（固定したIP）:3000 例) http://192.168.1.50:3000 にアクセスし、歯列チャートが表示されればOK
3. そのURLを各端末のホーム画面／お気に入りに登録

うまくいかない時

- ・ 他端末から開けない
- ・ サーバーPCで一度 open-app.bat （または http://localhost:3000 ）が開くか確認
- ・ サーバーPCと端末が同じWi-Fi/LANにつながっているか

- Windows ファイアウォールで初回にブロックされたら、「アクセスを許可する」を選ぶ（プライベートネットワークにチェック）
- IPが思った値にならない
- 方法Aは MACアドレスの入力ミスがないか確認
- 方法Bは「自動的に取得」に戻っていないか確認
- ポート3000が使用中と出る
- すでに起動済みの可能性。 `stop-server.bat` で停止してから起動