Análise dos créditos de energia solar CPFL Paulista · Maio a Agosto/2026

Titular: Norival Candido Ferreira Filho e Outra · 3 unidades consumidoras no sistema de compensação · Elaborado em 27/10/2026

FALTA CRÉDITO

Residencial

Saldo zerou em agosto. Faltaram 60,9 kWh (≈ R$ 57 pagos a mais).

SOBRA CRÉDITO

FAL

16.106 kWh guardados: estoque para cerca de 12 anos. Parte vai vencer.

EQUILIBRADA POR ORA

FBS

Usou 709 kWh e ainda tem 2.246 kWh de saldo (≈ 2,5 meses).

ALERTA

Usina

Injeção zero no mês e nenhum crédito novo de junho a agosto.

1. Resumo em poucas palavras

Hoje 67% de tudo o que a usina gera vai para a unidade FAL, que quase não consome e já acumulou mais de 16 mil kWh de crédito. A Residencial recebe só 7% e, em agosto, ficou sem crédito e pagou parte da conta na tarifa cheia. A FBS, com 23%, está se mantendo com o saldo que tem, mas esse saldo também está caindo.

O ponto mais urgente, porém, é outro: nas faturas analisadas a usina não aparece gerando. O medidor de energia injetada da FBS marcou zero no mês e nenhuma das três unidades recebeu crédito novo entre junho e agosto. Todas estão consumindo crédito antigo. Se nada for feito, os saldos da Residencial (já zerado) e da FBS vão acabar, e as contas vão subir.

2. Como a CPFL calcula (regras usadas nesta análise)

Rateio. A energia que a usina injeta na rede é dividida entre as unidades pelos percentuais cadastrados na CPFL ("Participação na geração"). Cada unidade usa a sua parte para abater o próprio consumo; o que sobra vira saldo, válido por 60 meses.

Mínimo de 100 kWh. As três unidades são trifásicas, então a CPFL sempre cobra o custo de disponibilidade equivalente a 100 kWh, mesmo havendo crédito sobrando. Por isso a conta nunca zera, e "pagar 100 kWh" não significa falta de crédito.

Tarifa Branca (FAL). Como a FAL tem preços diferentes por horário, o crédito é convertido pela relação entre as tarifas do horário em que é usado. Por isso aparecem quantidades "quebradas" e o mínimo é cobrado em reais (equivalente a 100 kWh na tarifa convencional).

Saldo não se transfere. O crédito acumulado numa unidade fica nela; só pode ir para outra unidade do mesmo titular se a unidade for desligada (encerramento contratual). O que dá para mudar é a divisão daqui para frente, alterando os percentuais.

3. Números mês a mês (kWh)

Unidade	Mês	Consumo	Crédito usado	Pago na tarifa	Faltou	Saldo final
Residencial 2.608.703.035-30 7%	Mai	396	296,0	100 (mín.)	0	259,1
	Jun	167	67,0	100 (mín.)	0	192,1
	Jul	239	139,0	100 (mín.)	0	53,1
	Ago	214	53,1	160,9	**60,9**	**0**
FAL 5.474.567.035-91 67% · Tarifa Branca	Mai	102,9	47,5	mínimo	0	16.879,9
	Jun	31,0	0	mínimo	0	16.879,9
	Jul	823,5	739,7	mínimo	0	16.140,2
	Ago	103,5	27,1	mínimo	0	**16.105,7**
FBS 5.185.133.035-75 23% · Rural	Ago	809	709,0	100 (mín.)	0	**2.246,5**

"Pago na tarifa" = energia não compensada. Na FAL, o mínimo é cobrado em reais; a parte paga corresponde ao equivalente a 100 kWh convencionais. Da FBS foi enviada apenas a fatura de agosto.

Consumo médio (últimos 12 meses)	Média/mês	Precisa de crédito/mês*	Participação hoje
FBS (Set/25 a Ago/26: 11.804 kWh)	≈ 984 kWh	≈ 884 kWh	23%
Residencial (Set/25 a Ago/26: 4.975 kWh)	≈ 415 kWh	≈ 315 kWh	7%
FAL (Set/25 a Ago/26: 1.331 kWh)	≈ 111 kWh	≈ 0–50 kWh	67%

* Consumo menos os 100 kWh mínimos. A FBS e a FAL têm leitura plurimensal (meses zerados alternados), por isso foi usada a soma anual.

4. Situação e o que fazer com cada unidade

Residencial · UC 2.608.703.035-30

FALTA CRÉDITO

Recebe 7% da geração, mas consome cerca de 415 kWh/mês. Passou maio a julho gastando um saldo antigo (259 → 192 → 53 kWh) e em agosto zerou: dos 114 kWh que poderia abater, só tinha 53,1. Os 60,9 kWh restantes foram pagos na tarifa cheia (≈ R$ 0,94/kWh, cerca de R$ 57). Sem mudança, a partir de setembro toda a conta acima do mínimo será paga cheia (≈ R$ 300/mês a mais quando a usina não gera, ou parcialmente se gerar com 7%).

> **O que fazer:** aumentar a participação de 7% para cerca de 25%. Verificar também o débito de R$ 146,07 (venc. 04/08) que aparecia com aviso de corte.

FAL · UC 5.474.567.035-91 (Tarifa Branca)

SOBRA CRÉDITO

Recebe a maior fatia (67%), mas é a que menos consome: em média 111 kWh/mês, com vários meses perto de zero. Já acumula 16.106 kWh no horário fora de ponta, o que daria para mais de 10 anos de consumo. Como o crédito vence em 60 meses, uma parte grande vai expirar sem uso. Esse saldo não pode ser passado para as outras unidades enquanto a FAL estiver ligada. A conta também está sendo faturada "por média" e as leituras do medidor estão irregulares.

> **O que fazer:** reduzir a participação de 67% para 0% (ela continua usando o saldo que já tem por vários anos). Pedir à CPFL a regularização da leitura do medidor. Verificar o débito de R$ 537,47 (venc. 11/08) que aparecia com aviso de corte.

FBS · UC 5.185.133.035-75 (Rural · unidade com medidor de injeção)

EQUILIBRADA POR ORA

É a maior consumidora (≈ 984 kWh/mês) e recebe 23%. Em agosto consumiu 809 kWh, abateu 709 kWh e pagou só o mínimo. Ainda tem 2.246 kWh de saldo, o que cobre cerca de 2,5 meses de consumo. É também nesta unidade que está o medidor de energia injetada, que marcou **zero** no período (leitura 41.727 → 41.727).

> **O que fazer:** aumentar a participação de 23% para cerca de 72%. Antes de tudo, verificar a usina (ver o alerta abaixo).

Usina sem geração registrada

Medidor de injeção da FBS parado e nenhum crédito novo entrando em nenhuma unidade de junho a agosto: os créditos usados nas contas vêm de janeiro, março e maio/2026. Isso indica usina desligada, inversor com falha, disjuntor desarmado ou problema no medidor bidirecional. Enquanto ela não voltar a injetar, nenhuma mudança de percentual resolve, e os saldos vão continuar caindo.

5. Proposta de nova divisão

Unidade	Hoje	Sugerido	Motivo
FBS · 5.185.133.035-75	23%	**72%**	Maior consumo (≈ 884 kWh/mês de necessidade)
Residencial · 2.608.703.035-30	7%	**25%**	Saldo zerado, já está pagando tarifa cheia
FAL · 5.474.567.035-91	67%	**0%**	Estoque de 16.106 kWh, suficiente para anos
Unidade não enviada	3%	3%	Os percentuais atuais somam 97%; confirmar qual unidade tem os 3%
Total	100%	**100%**	

A divisão sugerida segue a proporção da necessidade de crédito de cada unidade (884 : 315, cerca de 74% / 26%). Para fechar o percentual exato é preciso saber quanto a usina gera por mês (app do

inversor ou faturas antigas da FBS com injeção). Se a geração for maior que a soma das necessidades (≈ 1.200 kWh/mês), a sobra pode ficar com a FBS, que tem o consumo mais alto e mais variável.

6. Passo a passo

1. **Agora:** verificar a usina (inversor, alarmes, disjuntores, fiação) e, se estiver tudo ligado, pedir à CPFL a verificação do medidor bidirecional da UC 5.185.133.035-75.
2. **Agora:** conferir se os débitos em atraso da FAL (R$ 537,47) e da Residencial (R$ 146,07) foram pagos, para evitar corte.
3. **Nesta semana:** pedir à CPFL a alteração dos percentuais de rateio (formulário de geração compartilhada / autoconsumo remoto, pelo titular). A mudança vale a partir do ciclo de faturamento seguinte ao pedido.
4. **Junto com o pedido:** confirmar qual unidade tem os 3% restantes e pedir a regularização da leitura da FAL (faturada por média).
5. **Nos próximos 2 meses:** acompanhar as faturas: a Residencial não deve mais pagar acima de 100 kWh e o saldo da FBS deve parar de cair.

Base: faturas CPFL Paulista de maio a agosto/2026 (FAL e Residencial) e agosto/2026 (FBS). Regras: Lei 14.300/2022, REN ANEEL 1.000/2021 e 1.059/2023; FAQ de faturamento de GD da Cemig (mesmas regras da ANEEL para compensação, mínimo trifásico de 100 kWh, Tarifa Branca e transferência de saldo). Valores em R$ aproximados, com tributos da própria fatura. Esta análise não substitui a confirmação dos dados no cadastro da CPFL.