附件一、各級調度中心之指令操作權責

1. 依循

依本要點第四條第三項訂定。

第四條第三項：

各級電力調度中心以階層調度原則執行電力調度運轉，區域調度中心及配電調度中心受中央調度中心調度指揮，配電調度中心受區域調度中心調度指揮。各級電力調度中心之指令操作權責範圍另訂於本要點附件一。

2. 目的

本附件之目的在於劃分各級調度中心指令之權責，並使各系統參與者了解其受何調度中心指令。

3. 範疇

(1) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(2) 發電業；

(3) 輸配電業；

(4) 併網型儲能設置者；

(5) 自用發電設備設置者；

(6) 自備變電所用戶。

4. 各級調度中心之指令操作權責範圍

各級調度中心之指令操作權責範圍如下表：

電壓等級	調度中心	權責範圍	備註
345kV	中央調度中心(電力調度處)	1. 本公司超高壓系統發、輸、變電等設備。	含超高壓變壓器二次側(161kV)開關及三次側(33kV)全部設備。
		2. 發電業電廠(IPP)發、輸電等設備。	
		3. 自備變電所（含汽電共生機組）及再生能源電廠(*)之發、輸電等設備。	
		4. 併網型儲能設置者。	
161kV	中央調度中心(電力調度處)	1. 本公司一次發電廠之發、輸、變、配電等設備。	不含配電變壓器二次側全部設備
		2. 兩區域調度中心轄區間連接之輸電線及其相關開關設備。	
		3. 區域調度中心轄區間連接之輸電線及其開關設備。	
		4. 發電業電廠(IPP)之發、輸電等設備。	
	區域調度中心(含鳳林主控站)	1. 所轄本公司一次系統輸、變、配電等設備。	不含配電饋線。
		2. 所轄自備變電所(含汽電共生機組)發、輸電等設備。	
		3. 再生能源電廠發、輸電等設備。	1.涉及系統安全與整體電源運用，由中央調度中心通知權責調度中心指令業者操作。 2.區域電力壅塞問題由權責區域調度中心逕自指令業者操作，並通報中央調度中心。
		4. 儲能系統之發(儲能設備)、輸、變電等設備。	

電壓等級	調度中心	權責範圍	備註
69kV	中央調度中心(電力調度處)	1. 本公司(含政府機構所屬)二次系統水庫、調整池電廠、氣渦輪及柴油機等發電機組之有效電力。	即翡翠、曾文、義興、龍澗、立霧等電廠、核能電廠氣渦輪機組及澎湖尖山電廠柴油機組。
		2. 發電業電廠(IPP)發電機組之有效電力。	
	區域調度中心(含鳳林主控站)	1. 所轄本公司二次系統發、輸、變、配電等設備。	不含配電饋線。
		2. 所轄發電業電廠(IPP)發、輸電等設備。	
		3. 所轄自備變電所(含汽電共生機組)發、輸電等設備。	
		4. 再生能源電廠發、輸電等設備。	
		5. 儲能系統之發(儲能設備)、輸、變電等設備。	
	配電調度中心(各駐在地)	所轄本公司二次變電所主變壓器及其相關開關設備與二次側全部設備。	
11.4kV/22.8kV	配電調度中心(各駐在地)	1. 所轄本公司超高壓、一次(配電)變電所配電饋線。	
		2. 所轄本公司一、二次發電廠配電變壓器二次側全部設備。	
		3. 所轄自備變電所(含汽電共生機組)發、輸電等設備。	
		4. 再生能源電廠發、變電等設備。	
		5. 儲能系統之發(儲能設備)、輸、變電等設備。	

※各級發電廠(含IPP、不含汽電共生)發電機組，若於高壓側併聯者，其主變壓器及相關開關設備，屬電廠自行操作權責。

※再生能源電廠含本公司及民營。

※儲能電能由中央調度中心(電力調度處)指令

※儲能電壓控制及無效電力補償設備(如電容器、電抗器、STATCOM等)：161kV以上由中央調度中心(電力調度處)指令、一次變電所及一次配電變電所之69kV、22.8kV/11.4kV由區域調度中心(含鳳林主控站)指令；二次變電所之22.8kV/11.4kV由配電調度中心指令。