附件十四、緊急負載限制實施時機

1. 依循

依本要點第六十七條第二項訂定。

第六十七條第二項：

緊急負載限制區分為三類，其實施時機另訂於本要點附件十四。

2. 目的

本附件之目的為說明各緊急負載限制之實施時機，供系統參與者遵循。

3. 範疇

(1) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(2) 輸配電業。

4. 各緊急負載限制之實施時機制

4.1 一級負載限制實施時機

(1) 系統頻率降至 59.5 Hz 以下持續達 60 秒以上時，由中央調度中心指令各區域調度中心「限制負載量」，各區域調度中心依「一級負載限制順序表」施行，至頻率回升至 59.5 Hz 以上，改施行「緊急分區輪流停電」替代。

(2) 系統頻率降至 58.8 Hz 以下，不論電訊暢通與否，由各區域調度中心逕自施行，至頻率回升至 59.5 Hz 以上，改施行「緊急分區輪流停電」替代。

(3) 架空輸電線路超載大於緊急值以上時，由相關區域調度中心依本要點逕自施行。

(4) 充油、交連 PE 地下電纜線路超載大於 1 小時短時間容許電流值以上時，由相關區域調度中心依本要點逕自施行。

(5) 超高壓變壓器超載，經負載轉供及調整電力潮流後，於考慮變壓器線圈溫度、油溫、時間等限制，若超載仍達 120%以上時，依本要點施行，降至 100%以內。

(6) 161kV 油入式主、配電變壓器超載，經負載轉供及調整電力潮流後，於考慮變壓器線圈溫度、油溫、時間等限制，若負載仍達 125%以上，由相關區域調度中心依本要點逕自施行，降至 100%以內。

(7) 超高壓、一次變電所 69kV 匯流排電壓低於標準值 90%以下，由相關區域調度中心逕自依「一級負載限制順序表」施行，至電壓回升至標準值 97%以上，改施行「緊急分區輪流停電」替代。

4.2 緊急分區輪流停電實施時機

(1) 若系統頻率回升至 59.5Hz 至 60Hz 間，但電源仍繼續不足且預期短時間內無法解除時施行。

(2) 架空輸電線超載達 110%～緊急值以內時，依本要點施行。

(3) 充油、交連 PE 電纜線路超載達四種不同之短時間容許電流值以內時，依本要點施行。

(4) 超高壓變壓器超載於 100%～120%以內時施行。

(5) 161kV 主、配電變壓器超載於 100%～125%以內時施行。

(6) 超高壓、一次變電所 69kV 匯流排電壓低於標準值 90%～94%時施行，至電壓回升至標準值 97%以上為止；於執行中電壓若降至 90%以下時，立即改施行「一級負載限制」。

(7) 各級變電所配電變壓器低壓側匯流排電壓(22.8kV、11.4kV)低於標準值 90%時施行，至電壓回升至標準值 95%以上為止。

4.3 低頻電驛卸載實施時機

系統發生事故致頻率遽降，利用低頻電驛自動卸載，使頻率恢復正常；低頻電驛之分段、標置與各段卸載量依低頻卸載分段一覽表規定。