台灣電力股份有限公司
電力調度要點修正草案

中華民國 110 年 2 月 23 日發布(調度處主辦)

中華民國○○○年○○月○○日修正(調度處主辦)

第一章　總則

第一條　為維持電力系統穩定、可靠、安全、公平、公開、經濟、環保及能源政策等原則執行電力調度業務，台灣電力股份有限公司(以下簡稱本公司)依電力調度原則綱要(以下簡稱原則綱要)第二十一條第一項規定，特定本要點。

本要點、本要點附件及衍生之作業程序均為應依循之規定；未規定者，依本公司其他相關規定辦理。

第二條　本要點用詞定義如下：

一、電力系統參與者：指併接於本公司臺灣系統電力網11.4kV電壓等級以上，提供或配合電力系統運轉操作之發電業、輸配電業、併網型儲能設備設置者、自用發電設備設置者、自備變電所用戶、需量反應提供者、輔助服務提供者。

二、發電業：依電業法第二條第二款所定義，指設置主要發電設備，以生產、銷售電能之非公用事業。發電業包含電業法第二條第三款所指之再生能源發電業，以及非屬再生能源之一般發電業。

三、指令：指由各級電力調度中心向電力系統參與者發布，以執行電源操作、電網操作之命令。其形式包含但不限於：口頭操作指令、傳真操作指令、控制信號指令；其傳達方式包含但不限於：電話、簡訊、電子郵件、傳真、網路通訊、微波通訊等。

四、自動發電控制(Automatic Generation Control, AGC)：指由中央調度中心電能管理系統(Energy Management System, EMS)依系統安全、經濟調度、頻差及各具備AGC控制模式發電機組之特性等條件，計算並自動發布予各具備AGC控制模式之發電機組最佳出力，以達成系統頻率控制目的之機制。

五、併網型儲能設備：指直接併聯於電力網之儲能設備。以併網型儲能設備參與電力交易平台者，依法應取得特定電力供應業執照。

六、需量反應提供者：指提供需量反應之用戶、用戶群代表(Aggregator)，或以需量反應資源參與電力交易平台之特定電力供應業者。

七、輔助服務提供者：指發電業、自用發電設備設置者之發電資源，以及特定電力供應業之併網型儲能設備資源、需量反應資源，或其他經電業管制機關核可之資源，以提供完成電力傳輸並確保電力系統安全及穩定所需採行之服務措施者。

八、電能提供者：指提供電力系統所需電能之電力系統參與者。

九、全黑啟動關鍵負載容量：指執行全黑復電程序初期，維持系統或協助加速復電所需必要性負載之容量。包含發電機組之輔助設備用電、核能電廠備用發電機失能情況下之外部電力，以及與發電廠相關之天然氣加壓站、天然氣配氣站、監控中心等設施之用電。

十、全黑啟動服務提供者：指符合全黑啟動之規格要求，經電力調度單位認定符合全黑發電設備資格者。

十一、備用容量率：指年度系統規劃淨尖峰能力與年度系統尖峰負載之差值，除以年度系統尖峰負載之百分比值。

十二、備轉容量：指當日系統運轉淨尖峰能力與系統瞬時尖峰負載之差值。

十三、廠所：指系統參與者之發電廠與變電所，其中變電所包含發電廠之變電所、輸配電業所屬之變電所，以及用戶自備變電所。

第三條　電力系統參與者或併接於本公司臺灣系統電力網且經本公司公告應遵循者，應依本要點規定辦理。

第四條　為執行電力調度業務，本公司設電力調度單位及各級電力調度中心，並建構符合原則綱要第四條功能之電力調度相關管理系統。

電力調度單位設中央調度中心，各區域供電單位依供電系統範圍分設區域調度中心，各區域配電單位依業務系統分設配電調度中心。

各級電力調度中心以階層調度原則執行電力調度運轉，區域調度中心及配電調度中心受中央調度中心調度指揮，配電調度中心受區域調度中心調度指揮。各級電力調度中心之指令操作權責範圍另訂於本要點附件一。

第五條　為確保各級電力調度中心可靠執行電力調度運轉操作，中央調度中心設置異地實體調度中心，執行雙主控同步調度，並互為備援；區域調度中心及配電調度中心，依所轄控制系統特性，分設調度監控備援機制。

各級電力調度中心應定期執行備援機制測試，以確保備援機制可正常實施。

第六條　電力系統運轉操作之調度指令，應由各級權責電力調度中心之調度員發布；若為自動發電控制之調度指令，由中央調度中心電能管理系統自動發布。

電力系統參與者應確保調度指令傳達通道暢通，以準確接受調度指令，並應有通道失效之備援機制。

調度員發布調度指令前，應先說明操作目的及順序；發布調度指令時，調度員應簡潔且明確傳達調度指令內容；調度指令發布後，調度員應記錄調度指令發布之過程、發布之內容及時間。

調度指令接受者若對調度員發布之調度指令有疑慮，或調度指令內容為不合理、錯誤時，應請調度員予以說明，並得請其更正。

第七條　電力系統參與者、售電業、再生能源發電業併網型直供或轉供者依本要點提供各項資料時，應依本要點規定之受理單位及時程辦理，並應確保所載資訊之正確性。前述提供資料者應承擔因時程延遲及資料不正確所受損害或所失利益。

本公司得要求前項提供資料者就其依本要點所提供之各項資料正確性提供佐證，提供資料者未依本公司要求期間內辦理時，本公司得拒絕受理並退回其資料。

第一項提供資料者依本要點所提供之各項資料如有變更時，應主動通知受理單位更新。

除因電業管制機關之要求或本要點第八十六條資訊公開之規定外，本公司應對第一項提供資料者所提供之資料保密。

第八條　電力系統參與者應依本要點、雙邊合約或市場機制之規定，或電力調度單位之需要，依所指定之資訊傳送方式及更新頻率，將應傳送之運轉資訊項目內容傳送予本公司。

前項之資訊傳送方式、更新頻率及運轉資訊項目有變更時，電力系統參與者應配合調整。

電力系統參與者應確保所傳送運轉資訊項目內容之正確性，且不得進行任何修改。本公司於必要時得就內容進行查對，電力系統參與者不得拒絕。

電力系統參與者應維持第一項所指資訊傳輸方式之運作可靠性，且妥善維護資訊傳送所需之設備或系統，並於設備或系統故障時儘速修復。

第二章　併聯規則與符合性驗證

第九條　電力系統參與者規劃、設計加入系統之設備時，除應遵照我國法規外，另應依循本公司相關併聯技術要點所訂定之規範辦理。

電力系統參與者因規劃、設計加入系統設備之需要，得向本公司申請最新之電力系統衝擊分析模型及參數。

電力系統參與者完成前項之規劃、設計後，應檢附所需文件送本公司權責單位辦理設備併聯審查，審查結果由本公司載於審查意見書中，函復電力系統參與者。

本公司執行前項設備併聯審查時，若有不同能源類別之發電設備於同一日申請併網同一變電所時，優先辦理再生能源發電設備之併聯審查。

第十條　併聯技術要點之訂定與維護，由本公司權責單位主辦。

為維持運轉操作穩定性，權責單位應就併聯技術要點中有關系統調度運轉之規範及規定，與電力調度單位會同訂定。

第十一條　已加入系統之設備功能與性能均應依併聯技術要點規定執行，本公司得要求系統參與者配合驗證已加入系統設備之併聯規格符合性。未配合或驗證不符合者，本公司得將其切離系統。

前項已加入系統設備併聯規格符合性驗證之實施時機、內容、程序等，由本公司另定之。

第三章　加入系統規則

第十二條　電力系統參與者之主要發電設備、儲能設備、開關場高壓端設備、電源線、電力網、用戶專線或經本公司所指定應申請之設備，於新設、擴建、改善、更新或修復竣工時，應符合我國法規及相關併聯技術要點之規範，並依本要點規定申請加入系統。

第十三條　電力系統參與者之電源線、用戶專線、開關場高壓端設備，應於設備加入系統送電前六個月檢附系統單線圖，向本公司申請編訂開關設備編號。完成編訂之編號由本公司函知申請者，申請者應依編訂編號實施。

發電業、自用發電設備設置者之發電設備若屬再生能源設備，則前項申請時間得減為三個月。

前兩項之申請時間如本公司另有規定時，依其他規定辦理。

若編訂之開關設備編號與既有設備編號重複、產生混淆或不利運轉操作時，本公司得進行調整，相關開關設備所有者應予以配合。

本公司開關設備編號權責單位另訂於本要點附件二。

第十四條　除本公司另有規定外，電力系統參與者應向本公司權責單位申請加入系統，其申請程序與事項如下，並訂定加入系統作業程序流程於本要點附件三：

一、提交加入系統送電要求書、加入設備之相關圖面與資料、供電設備試驗合格聲明書、各項試驗合格佐證、機組資訊公開同意書。

二、擬編加入系統操作順序表。

三、經權責單位核可加入系統申請後，執行加入系統送電、指令操作。

四、通過所有應測試之項目後，准予其加入系統。

本公司視加入系統設備之類別，於加入系統申請時，得要求再檢附電力調度電話與調

度監控設備會驗申請書、供電線路試送電方式聲明書。

加入系統之過程，如因施工或安全因素須停止其他供電中之設備者，應依本要點第四十條之規定，於加入系統申請時一併提出停電工作申請。

第十五條　本公司得依加入系統之設備類別，擬定本要點第十四條第一項第一款之應試驗項目、提交之檢測報告或佐證資料，以作為加入系統之審核依據。

電力系統參與者提交之加入系統申請，由本公司權責單位審核，審核要項包含：

一、應提交之資料齊備。但供電設備試驗合格聲明書無法依限提出者，得俟供電設備試驗合格後補送；

二、除應於加入系統送電時測試之項目外，其餘各項試驗確實完成，且均符合規範要求；

三、預定送電日期與時間合宜，已包含權責單位、相關配合單位所需之工作時間。

電力系統參與者提交之加入系統申請資料有缺漏，或本公司權責單位認為有必要時，得要求其予以補充。

第十六條　加入系統之申請資料提交時限，以預定加入系統送電之日為基準，由本公司依加入系統之設備類別另訂之。

電力系統參與者未依時限提交加入系統申請資料，致電力調度或配合性工作產生困難時，本公司得請其更改預定送電日期。

本公司於系統供電安全考量下，得請電力系統參與者展延預定送電日期，電力系統參與者應予配合。

加入系統申請已獲核可之案件，因故無法於預定加入系統送電之日實施，或於加入系統過程中發生設備異常致無法如期加入，若再次實施加入系統之日期超過三十日者，應重新辦理加入系統送電申請、審核，原已核可申請案作廢。

第四章　保護電驛規則

第十七條　電力系統參與者之保護電驛規劃、設計及安裝，應依相關法規及併聯技術要點規定辦理。低頻卸載之實施規劃與設置，應依本公司低頻卸載相關作業要點辦理。

電力系統參與者之電源引接點或與電力網之責任分界點，應至少具備於電力系統停電、設備發生異常時解聯，或於電力系統線路斷電時防止加壓之保護，並應設置線路無電壓之確認裝置。

併接於電壓等級69kV(含)以上之電力系統參與者，於電源引接點或與電力網之責任分界點，應至少設置下列保護電驛：

一、相間過電流電驛(50/51)；

二、接地過電流電驛(50N/51N)；

三、接地過電壓電驛(59Vo)；

四、低電壓電驛(27)；

五、過電壓電驛(59)；

六、方向性過電流電驛(67/67N)。

七、快速主保護電驛(87L)；

八、後衛測距保護電驛(21/21N)。

併接於電壓等級22.8kV/11.4kV之電力系統參與者，於電源引接點或與電力網之責任分界點，應至少設置前項第一款至第六款保護電驛。

為達電力系統安全保護之目的，併接於電壓等級69kV(含)以上同一線路之電力系統參

與者，其所設置之快速主保護電驛(87L)設備應遵循以下規定：

一、需配合台電端採同款保護電驛及同版本軟體及韌體；

二、電力網側保護電驛達使用年限或故障電驛停產而須更新時，同一線路電力系統參與者側之保護電驛亦應配合更新，以符合前款規定；

三、電力系統參與者因系統需求進行電網結構調整需更新其保護電驛或辦理加入系統時，因故無法採同款保護電驛，應配合更新同一線路上其餘電力系統參與者側之保護電驛，以符合第一款規定。

前項第三款更新或辦理加入系統之電力系統參與者負有主動與同一線路上其餘電力系統參與者協調之責任，以促其進行更新。

第十八條　電力系統參與者應於設備申請加入系統前，預先與本公司完成電驛標置設定及保護協調之規劃，以達保障電力系統安全之目的。

前項電驛標置設定及保護協調之規劃，應以電力系統參與者設備發生異常狀況時，得以快速且正確檢出並隔離事故點，降低事故影響範圍為電驛運用原則。

第十九條　電力系統參與者應備系統單線圖面資料、故障電流計算資料、保護電驛標置設計計算資料、保護電驛標置一覽表、保護協調曲線圖、保護電驛完整說明書、比流器之激磁曲線及其他必要資料，向本公司申請保護電驛標置設定之審核。經本公司審核通過者，應依審核結果設定完成後，始得辦理加入系統程序。

本公司保護電驛與標置審核權責單位另訂於本要點附件四。

第二十條　保護電驛動作時，電力系統參與者及權責調度中心應依以下程序執行：

一、立即查明動作之電驛，判斷導致電驛動作之異常事件原因；

二、廠所值班主管或運轉負責人通報權責調度中心；

三、權責電力調度中心指令所轄操作範圍閉鎖電驛；

四、執行異常事件處置；

五、異常事件處置完成後，場所值班主管或運轉負責人通報權責電力調度中心；

六、權責電力調度中心指令所轄操作範圍復用電驛。

因故須閉鎖正常使用之保護電驛時，電力系統參與者應依以下程序辦理：

一、依本要點第四十條規定，向本公司權責單位提出停電工作申請；

二、權責單位審核核定；

三、權責電力調度中心依核定內容，對所轄權責範圍指令電驛閉鎖。

前項須閉鎖正常使用保護電驛之原因不復存在後，電力系統參與者應於確認電驛及相關輔助電驛無動作後，通報權責電力調度中心，由權責電力調度中心指令所轄權責範圍電驛復用。

保護電驛之操作運用原則，另訂於本要點附件五。

第二十一條　電力系統參與者應擬訂保護電驛維護規則，並落實定期維護工作，以確保電驛功能正常。

採數位式保護電驛者，擬訂前項之維護規則時，應至少包含下列項目：

一、維護週期；

二、電驛特性試驗；

三、電驛跳脫試驗；

四、電驛取載試驗；

五、電驛使用狀態檢驗；

六、電驛表計功能檢驗；

七、通信狀態檢驗；

採非數位式保護電驛者，擬訂第一項之維護規則時，應至少包含前項第一款至第四款項目。

第二項數位式保護電驛之使用年限，以不超過十五年為原則；第二項第二款至第四款試驗項目之維護週期，以不超過八年為原則；第二項第五款至第七款檢驗項目之維護週期，以不超過三年為原則。

第五章　新興電力資源規則

第一節　需量反應

第二十二條　需量反應提供者按其參與電力系統之目的，區分為：

一、負載管理應用需量反應：公用售電業為調節用戶負載而取得，作為負載管理資源並受電力調度中心調度操作之需量反應，應依循本節及公用售電業相關負載管理措施之規定辦理。

二、輔助服務應用需量反應：由特定電力供應業提供，作為電力系統輔助服務資源之需量反應，應依循本要點第六章第四節輔助服務之規定辦理。

需量反應之執行起動，得採下列方式：

一、依調度指令起始；

二、依約定時間，由需量反應提供者自行起始；

三、達約定之起始條件時，由需量反應提供者自行起始。

第二十三條　負載管理應用需量反應提供者應依公用售電業相關負載管理措施之規定，設置符合規範精度之計量表計、調度指令接收機制，或配合所需相關要求。

為電力調度運用計畫擬定之需要，公用售電業應彙整其所取得之各類負載管理應用需量反應資源數額、需量反應執行情形，並依電力調度運用計畫擬定之時程，提供予電力調度單位。

第二十四條　電力調度中心指令調度操作負載管理應用需量反應時，應遵循公用售電業所訂相關負載管理措施之實施時機規定。

第二節　儲能設備

第二十五條　儲能設備依其設置位置，區分為：

一、併接於發電廠內之儲能設備：應依本要點及本公司對發電業系統參與者、自用發電設備系統參與者之規定辦理。依經濟部能源署「太陽光電發電設備結合儲能系統競標及容量分配作業要點」設置者，另應依本公司「太陽光電結合儲能系統充放電原則」規定辦理。

二、併接於用戶內線之儲能設備：應依本要點及本公司對需量反應提供者之規定辦理。

三、併網型儲能設備：應依本要點及本公司對併網型儲能設備提供者之規定辦理。作為電力系統輔助服務資源之併網型儲能設備，應依循本要點第六章第四節輔助服務之規定辦理。

儲能設備之操作，得採下列方式：

一、依調度指令操作；

二、依調度排程操作；

三、依約定操作模式，自行操作；

四、前項第一、二款之儲能設備得於不違反本項第一至三款下，自行操作。

第六章　運用計畫規則

第一節　負載預測

第二十六條　因應電力調度運用計畫規劃之需要，電力調度單位得參考系統歷史運轉數據、氣象預報與歷史氣象數據、經濟預測數據，以及重大活動或假日資訊或相關資料，完成短、中、長期負載預測。

第二十七條　電力調度單位為執行負載預測，得請電力系統參與者、售電業、再生能源發電業併網型直供或轉供者依其所訂定之資料格式與時程，提供所需資料。

前項已提交之資料若有變動，且預期可能影響負載預測之結果時，電力系統參與者、售電業、再生能源發電業併網型直供或轉供者應儘速通知電力調度單位。

電力調度單位對第一項要求所取得之資料有疑慮時，應與資料提供者針對疑慮內容進行協商，並得要求重新提報。

第二節　運用計畫

第二十八條　電力調度單位應定期擬訂或滾動檢討電力調度運用計畫，並得要求各電力系統參與者、售電業、再生能源發電業併網型直供或轉供者提供所需相關資料。

電力調度運用計畫由電源運用計畫及電網運用計畫組成，依擬訂期間區分為：

一、長期電力調度運用計畫：為調度日當年度及次一年度之計畫，於每年五月底前完成，並報請電業管制機關備查；

二、中期電力調度運用計畫：為調度日當月及次月之計畫，於每月十日前完成；

三、短期電力調度運用計畫：為調度日運轉排程，以及調度日起七日內之計畫，於調度日前一工作日十六時前完成為原則。

發電設備屬再生能源發電設備之電力系統參與者依第一項提供所需資料時，應至少包含符合第二項第三款短期電力調度運用計畫所需七日之逐時發電預測及可運用發電設備裝置容量，且應逐時更新。

第二十九條　長期電源運用計畫以長期負載預測、長期電源開發方案、電力系統參與者之發電機組設備歲修計畫、電力系統參與者之發電機組運轉限制、雙邊合約等資訊為基礎評估擬訂之。若長期電源運用計畫預期系統電源不足時，應於當年三月底前就該年可能發生缺電之期間及缺電量，報請主管機關核備。

中期電源運用計畫以中期負載預測、電力系統參與者之發電機組設備歲修計畫、電力系統參與者之發電機組運轉限制、停電工作、雙邊合約等資訊為基礎評估擬訂之。

短期電源運用計畫以短期負載預測、電力系統參與者之發電機組設備歲修計畫、電力系統參與者之發電機組運轉限制、停電工作、加入系統申請、本要點第二十八條第三項之逐時發電預測及可運用發電設備裝置容量、雙邊合約、市場機制，以及負載管理應用需量反應準備量等資訊為基礎評估擬訂之。若短期電源運用計畫預期系統電源不足時，應依「電源不足時期限制用電辦法」及本要點第六十六條、第六十八條辦理。

第三十條　電源運用以確保電力系統穩定、可靠、品質及設備安全為基礎，經濟運轉為原則，同時參酌下列因素，以擬定調度日運轉排程：

一、優先調度再生能源。

二、電力系統參與者設備歲修與維修計畫、停電工作。

三、雙邊合約與市場機制。

四、環保相關法令規範。

五、天然資源限制、燃料之供給與儲備限制。

預期因氣候或其他因素導致再生能源發電量產生劇烈變動影響系統安全或導致線路壅塞之虞時，於電力系統安全考量下，各級電力調度中心得指令調整再生能源發電量。

調度日內因系統供需不平衡或預測誤差而執行調度操作時，除應依循第一項之基礎原則外，亦應參酌電力系統參與者之升降載特性、可運用之儲能系統資源等，以決定調度策略。

擬定調度日運轉排程或於調度日運轉操作時，若電源可供給量小於負載預測量及備轉容量準備量之總和時，應優先滿足負載所需之電能。

第三十一條　為維持電力系統可靠度，由電力調度單位滾動檢討長、中、短期備轉容量裕度。

備轉容量準備量之來源應考量環保及自然資源條件限制，得包含發電機組、需量反應、併網型儲能，及其他經電業管制機關核定之容量。

輔助服務計入備轉容量準備量，並應優先滿足輔助服務需求。若經評估無法滿足備轉容量準備量時，電力調度單位得協調電力系統參與者變更機組維修計畫，亦得請用戶側發電設備、儲能設備或其他能源資源配合因應。

第三十二條　電力調度單位、中央電力調度中心為訂定長、中、短期電網運用計畫，以及執行調度日電網分析，應至少執行以下系統運轉安全分析，並符合本要點第八章第二節系統運轉操作準則：

一、安全分析：以電力潮流程式分析輸變電設備發生偶發事故後之電力潮流收斂性，以及設備超載或電壓穩定度之規範符合性。

二、動態安全分析：以動態安全評估程式或暫態穩定度程式分析345kV線路發生三相短路故障後，暫態穩定度之規範符合性。

三、故障計算分析：以故障電流計算程式分析161kV以上匯流排發生三相短路故障時，其結果未超出斷路器額定啟斷容量。

第三十三條　長期電源及電網結構之評估，以新設、增設之輸、變電設備計畫，及長期電源運用計畫決定之；中期或短期電源及電網結構之評估，以停電工作、加入系統申請、中期或短期電源運用計畫決定之。

長、中、短期電網運用計畫以前項評估決定之電源及電網結構為基礎，檢討系統運轉安全分析、計算區域間總傳輸能力及可傳輸能力後擬訂之。短期電網運用計畫擬定後，應即重新檢討、更改電驛標置設定。

前項檢討分析結果若有不符合本要點第八章第二節系統運轉操作準則之虞時，電力調度單位應擬定電網安全因應措施。電網安全因應措施之原則，另訂於本要點附件六。

第三節　維修計畫

第三十四條　電力系統參與者應分別於每年四月底及十月底前，向電力調度單位提交所屬發電機組設備當年度剩餘月份及次年起計四年預定之維修期程。

年度備用容量率低於目標值時，電力系統參與者非經電業管制機關同意，不得於夏月期間安排維修作業。

電力調度單位基於備轉容量、區域平衡、機組設備歲修週期等因素之考量，檢討系統供電情形，並得協調電力系統參與者之發電機組設備維修期程，以於每年六月及十二月編

製當年度及次年預定之發電機組設備歲修計畫。

發電機組設備之歲修申請與變更程序，另訂於本要點附件七。

第三十五條　電力系統參與者應於每年六月底前，向本公司提交未來一年預定之輸、變電設備維修期程。本公司基於電力系統需求考量，得協調電力系統參與者之輸、變電設備維修期程。

本公司於每年八月底前彙整公告未來一年度各電壓等級線路預計之維修計畫。電力系統參與者因故須變更維修期程時，應向本公司申請，經審核同意後方得變更。

電網設備之歲修申請與變更程序，另訂於本要點附件七。

第四節　輔助服務

第三十六條　因應電力系統運轉及電能移轉需要，電力調度單位得由雙邊合約或市場機制方式，取得系統所需之輔助服務準備量。

為符合頻率控制效能標準1(Control Performance Standard 1, CPS1)、頻率擾動控制標準(Disturbance Control Standard, DCS)，以及因應負載與再生能源發電預測誤差、調整系統各時段負載需求之差異，電力調度單位應分別準備調頻備轉容量、電能移轉複合動態調節備轉容量、即時備轉容量、補充備轉容量，及其他必要之系統輔助服務容量。

為因應系統全停電或部分停電之緊急處置需要，電力調度單位應準備具全黑啟動能力之系統輔助服務容量。

為使電力系統供電電壓維持於電壓控制標準範圍內，電力調度單位得準備無效電力及電壓調整輔助服務，或由電力系統參與者於併聯規則範圍內義務提供。

系統所需之輔助服務項目規格，另訂於本要點附件八。

第三十七條　調頻備轉輔助服務之需求容量，以頻率控制效能標準1(CPS1)為評估基準。

電能移轉複合動態調節備轉輔助服務之需求量，以電能移轉需求為評估基礎。

即時備轉輔助服務及補充備轉輔助服務之需求容量，以頻率擾動控制標準(DCS)為評估基礎，並以運轉中單一發電機組最大裝置容量為原則。

全黑啟動輔助服務之需求容量，應以區域內百分之一百一十的全黑啟動關鍵負載容量為原則，規劃區域可與鄰近區域合併。

電力調度單位以每年為原則，定期檢討前述各項及其他必要輔助服務需求量之評估方式及結果。

第三十八條　輔助服務提供者應遵循雙邊合約或市場規則之規範，確實執行輔助服務，並確保所提供之輔助服務品質符合相對應之規範要求。

輔助服務提供者應確保與調度中心之通訊暢通，且於提供輔助服務期間，可隨時正確接受調度指令。

輔助服務提供者應依電力調度單位之監視、調度、結算或相關需求提供資料。

提供即時備轉容量、補充備轉容量之輔助服務提供者，應於待命期間確保待命之容量符合雙邊合約或市場得標結果。

第三十九條　中央調度中心應依輔助服務雙邊合約內容或市場得標結果，運用輔助服務資源。惟當電源不足、電網事故或天然資源條件致輔助服務資源運用受限時，不在此限。

調頻備轉容量應依循自動發電控制指令或主動追隨系統頻率，執行系統頻率調節。

電能移轉複合動態調節備轉容量應依循指令執行電能移轉，並主動追隨系統頻率執行系統頻率調節。

系統因淨負載突增、事故或發電機組跳機，導致系統頻率快速下降時，中央調度中心得指令啟動即時備轉輔助服務資源，以使系統頻率儘速恢復至正常水準。

系統因負載或再生能源發電預測誤差、事故、發電機組跳機，或經認定有執行必要時，中央調度中心得指令啟動補充備轉輔助服務資源，以補充系統電能。

系統發生全停電或部分全停電事件時，各級電力調度中心應依本要點第六十五條之處置程序，指令全黑啟動輔助服務資源循序復電。

第五節　停電與活線工作

第四十條　電力系統參與者所屬設備及資訊通信設備，因定期維修、臨時檢修、工程施工須停電執行工作時，或因執行測試、試驗而無法接受調度時，應依本要點附件九規定之期限向本公司權責單位提出停電工作申請，經審核通過後方得實施。未依期限提出者，本公司得不予受理。但因設備異常且有危及供電或設備安全之虞，無法依期限提出臨時檢修之停電工作申請者，不在此限。

本公司依下列要項進行停電工作申請之審核：

一、停電之必要性。

二、申請文件之齊備性。

電力系統參與者所屬設備因設備損壞或故障，必須立即停電緊急搶修時，電力系統參與者及權責調度中心應依下列程序辦理：

一、電力系統參與者通報權責調度中心，要求緊急停電處理，並提出停電工作日報；

二、權責調度中心依當時系統狀況處置，電力系統參與者應予以配合。

停電工作申請經審核通過後，權責調度中心應通知與該停電工作相關之電力系統參與者、電力調度中心予以配合。

發電設備屬再生能源發電設備，且依本要點第二十八條第三項提供資料之電力系統參與者，其發電設備之停電工作，得免依第一項提出申請。

第四十一條　輸電線路或用戶專線執行活線工作前，應向本公司權責單位申請(本要點附件九)。但設置自動活線礙子清掃設備者，得於取得所屬權責調度中心同意後逕行實施。

活線工作之申請審查，以不具以下情形為核准原則：

一、同一變電所主變壓器已停用一組；

二、同區間輸電線路中之一回線已停用；

三、兩大型或主要發電廠之開關場同時實施活線工作。

因氣候突變致礙子污染轉趨嚴重、線路礙子破損，或外物懸掛線路須實施緊急活線處理時，應聯繫所屬權責調度中心獲同意後實施，其活線工作之申請得後補。

第四十二條　欲變更停電工作實施日期者，依以下規定辦理：

一、停電工作起始日前之變更，應向本要點第四十條第一項之權責單位申請，至多延期兩個月；

二、停電工作起始日當日之延期，應向所屬權責調度中心申請，至多延期十五日，且應於延期後之停電工作起始日前兩日再向本要點第四十條第一項之權責單位提出申請。

變更活線工作實施日期者，應以電話向本公司權責單位申請，至多以延期兩個月為限。

第四十三條　停電工作或活線工作實施前，應確實與所屬權責調度中心聯繫，經同意後始得為之，實施期間應依循各項安全規定。

停電工作實施人員應依循停電工作申請之工作內容與實施時間，未徵得所屬權責調度中心同意，不得延長實施時間。

停電工作完成後，應與所屬權責調度中心及所有工作人員聯繫後，始得復電。

活線工作實施中，若遇突發狀況，所屬權責調度中心得於系統安全考量下，指令中止活線工作。

第七章　運轉操作規則

第一節　電源操作

第四十四條　電能提供者應依短期電力調度運用計畫擬訂之調度日運轉排程執行操作。

因應系統需求變化、預測誤差或事故等因素，電力調度單位於調度日內應滾動檢討運轉排程，其間隔應不超過一小時，電能提供者亦應配合調整操作。

電能提供者因故無法配合運轉排程操作時，應即時向權責調度中心通報，並由中央調度中心統一協調因應。

第四十五條　因負載或再生能源發電預測誤差、事故、發電機組跳機等衍生之電能不平衡，應於雙邊合約及市場機制之條件下，優先以輔助服務資源、負載管理應用需量反應資源因應，不足時得由中央調度中心指令啟用其他或其餘備轉容量資源。

前項啟用備轉容量資源之順序，由中央調度中心依事件之需要，並衡量整體可運用資源之條件後，逕行指令啟用。

第四十六條　電能提供者應確保與電力調度中心之通訊暢通，且於發電、需量反應或執行電能尖離峰移轉期間，可隨時正確接受調度指令。

電能提供者應依電力調度單位之監視、調度、結算及其他需求提供相關資料。

第二節　電網操作

第四十七條　各級電力調度中心及電力系統參與者應依短期電力調度運用計畫執行調度日之電網操作，並符合相關之設備操作安全規定。

因事故致更改電網結構時，各級電力調度中心及電力系統參與者應即檢討電驛標置，並做必要之設定調整。

第四十八條　中央調度中心應於調度日滾動執行系統運轉安全分析，必要時得調整電網操作，並通知電力系統參與者依更新之結果執行，以維持系統安全穩定。

第三節　頻率控制

第四十九條　中央調度中心參考系統頻差係數及電力系統頻率變化，以電力系統參與者之初級頻率控制及輔助服務之調頻備轉容量，維持系統頻率穩定。

系統頻率驟降時，中央調度中心得依序指令調度輔助服務、需量反應資源、備轉容量，以使系統頻率恢復穩定。

系統因輸電線路或設備故障，造成大量負載跳脫事故導致系統頻率遽升，或遇緊急情況時，為確保電力系統安全穩定，電力調度中心得依權責範圍指令發電設備降載或停機。

系統正常時之頻率控制準則，另訂於本要點附件十。

第五十條　電能或輔助服務提供者依相關併聯技術要點或本要點相關規定，有提供初級頻率控制之義務。調度中心得於義務規格或合理範圍內指令執行調度控制，電力系統參與者應予以配合。惟因電源不足、電網事故或天然資源條件致電力系統參與者之資源運用受限，或本公司另有規定者，不在此限。

第五十一條　系統基準頻率為60Hz，當電源不足或特殊情形時，中央調度中心得指令更改系

統基準頻率值。

前項基準頻率值之更改，以不超出59.8Hz至60.2Hz之範圍為原則。

第四節　電壓控制

第五十二條　各級電力調度中心應隨時檢查轄區主要廠所匯流排電壓，並以電能或輔助服務提供者之資源及各項電壓調整設備，維持系統電壓於電壓控制標準範圍內。

當系統電壓異常時，各級電力調度中心依本要點附件十一之異常處理原則進行處置，各電力系統參與者應予以配合，必要時得實施緊急負載限制(限制用電)。

系統正常時之電壓控制準則，另訂於本要點附件十一。

第五十三條　電能或輔助服務提供者依相關併聯技術要點或本要點相關規定，有提供無效電力及電壓控制之義務。各級電力調度中心得於義務規格或合理範圍內指令執行無效電力及電壓控制，電力系統參與者應予以配合。惟因電源不足、電網事故或天然資源條件致電力系統參與者之資源運用受限，或本公司另有規定者，不在此限。

第五十四條　當電源不足或特殊情形時，中央調度中心得指令具有載分接頭之各級變電所調降二次側(69kV、22.8kV/11.4kV)匯流排電壓。

調降幅度以不低於電壓標準值之97%為限，並應符合「電業供電電壓及頻率標準」之規定。

第五節　緊急處置

第五十五條　發電廠、自用發電設備設置者、併網型儲能及變電所應就設備可能發生之大型異常事件預擬處置對策，並定期演練、檢討。

前項設備異常事件處置對策應符合本要點或電力調度單位相關規定。

執行第一項設備異常事件處置對策演練、檢討而有必要時，經報請權責電力調度中心同意後，相關調度中心及電力系統參與者應予以配合之。

若設備異常事件處置對策與本要點、電力調度單位相關規定或調度中心指令衝突時，應以本要點、電力調度單位相關規定或調度中心指令為準。

第五十六條　當發電機組遇機組脫離系統單獨供應廠內用電、機組跳脫或其他重大機件異常事件時，應依以下程序處置：

一、確認發電機組狀態；

二、電廠值班主管或運轉負責人應立即將發電設備狀態、事件原因、處置對策及預估恢復併聯時間，通報權責調度中心；

三、依處置對策執行處置程序，惟權責調度中心有指令時，應依其指令執行；

四、恢復併聯或辦理停機檢修程序。

若發電機組在預定之電壓運轉中，突然失載且機組繼續運轉導致電壓偏高時，考量設備安全性，應逕行調低發電機電壓後再依前項程序處置。

若第一項所指發電機組為再生能源設備時，仍應以第一項之處置程序為原則，於確認發電機組狀態後，由運轉負責人向權責調度中心通報設備狀態，再依處置對策執行。

第五十七條　變壓器設備發生跳脫事件時，應依以下程序處置：

一、立即查明動作之電驛，判斷跳脫之可能原因；

二、廠所值班主管或運轉負責人通報權責調度中心；

三、依權責調度中心指令或處置對策，調整電網結構、調度發電機組、調度併網型儲能、實施負載應用需量反應或負載轉供等相關因應措施以調整系統電力潮流；

四、經設備檢查確認無異常或完成故障修復後，得恢復併聯使用。

各級變壓器設備發生超載時，應依以下程序處置：

一、廠所值班主管或運轉負責人應立即通報權責調度中心超載量；

二、依權責調度中心指令或處置對策，調整電網結構、調度發電機組、調度併網型儲能、實施負載應用需量反應或負載轉供等相關因應措施以調整系統電力潮流；

三、若變壓器超載量超過警戒值時，權責調度中心得逕行實施一級負載限制或緊急分區輪流停電至變壓器超載量恢復正常為止，並應同時通知上級調度中心。

變壓器設備之運轉警戒值，另訂於本要點附件十二。

第五十八條　電壓等級69kV(含)以上各類型電力系統匯流排設備發生跳脫事件時，應依以下程序處置：

一、立即確認動作之電驛；

二、值班主管或運轉負責人立即通報權責調度中心；

三、依處置對策切換由正常匯流排供電或實施負載轉供，必要時得實施停電；

四、派員巡視開關場，隔離異常匯流排，並實施檢查；

五、確認匯流排修復後，應通報中央調度中心，並由權責調度中心指令復電。

第五十九條　電壓等級33kV(含)以上斷路器設備發生漏油、套管破損或漏氣、接觸子燒損、夾板連接頭發熱等異狀，並危急斷路器設備安全時，應依下列程序處置：

一、值班主管或運轉負責人立即通報權責調度中心；

二、停用斷路器，並依處置對策及停電工作程序辦理。

開關設備之操作機構發生閉鎖警報，或採氣體隔絕之開關設備發生控制電路閉合、跳脫回路閉鎖警報時，不得操作斷路器，應依前項程序處置，並採安全方式停用斷路器。

第六十條　保護電驛設備發生故障或異常警報時，應依以下程序處置：

一、廠所值班主管或運轉負責人應立即通報權責電力調度中心；

二、由權責電力調度中心指令所轄操作範圍閉鎖電驛；

三、若為電壓等級 69kV(含)以上線路之差流主保護電驛異常，權責電力調度中心應指令他端廠所閉鎖該線路之差流電驛。

異常之保護電驛設備若經現場人員或電驛部門人員確認功能仍正常，可復原使用時，應於確認有動作之相關輔助電驛復歸後，向權責電力調度中心通報，由權責電力調度中心指令所轄範圍閉鎖電驛復用。

第六十一條　電壓等級69kV(含)以上輸電線路發生過載事件時，應依以下程序處置：

一、權責調度中心依處置對策，調整電網結構、調度發電機組、調度併網型儲能、實施負載應用需量反應或負載轉供等相關因應措施以調整系統電力潮流；

二、若輸電線路超載量超過警戒值時，權責調度中心經評估得逕行實施一級負載限制，或採保護設備自動跳脫。

輸電線路發生跳脫斷聯事件時，應依以下程序處置：

一、除變電所部分停電外，得依處置對策實施試送電。若為電源線路跳脫，則應獲得權責調度中心指令後，始得實施試送電。

二、試送電成功後，得依規定程序併用或受電，並應通報權責調度中心及實施特別巡視。

三、試送電未成功時，則應實施特別巡視、搶修。

前項輸電線路之跳脫斷聯，如係因天然災害所致，應於天然災害期間閉鎖線路兩端之

復閉電驛，並於圖控標示或於電驛盤懸掛「復閉電驛閉鎖」牌警示。

輸電線路之運轉警戒值，另訂於本要點附件十二。

第六十二條　電壓等級69kV(含)以上之廠所應預擬廠所全停電或部分停電之處置對策，並應定期演練、檢討。

執行前項處置對策演練、檢討而有必要時，經報請權責調度中心同意後，相關調度中心、電力系統參與者應予以配合之。

廠所發生全停電或部分停電時，運轉人員應依以下程序處置，並儘速復電：

一、執行故障點隔離；

二、通報相關調度中心；

三、實施電力設備巡檢；

四、依處置對策執行處置程序，惟權責調度中心有指令時，應依其指令執行復電。

第六十三條　中央調度中心及區域調度中心應分別擬定系統分裂之處置策略，並定期演練。電壓等級69kV(含)以上發電廠、變電所之電力系統參與者應予以配合。

系統發生分裂事件時，調度中心及電壓等級69kV(含)以上發電廠、變電所，應依下列程序處置，並依調度中心指令循序執行合聯操作：

一、發電廠、變電所儘速執行故障點隔離；

二、發電廠、變電所通報相關權責調度中心；

三、調度中心確認系統狀態；

四、發電廠主動協助調整系統頻率(本要點附件十三)；

五、調度中心依處置策略，指令合聯操作，執行復電程序。

電力調度中心因系統分裂處置而有必要時，得指令機組降載、待機發電機組啟動併聯，或執行負載限制。電力調度單位應於發生系統分裂緊急事件時，通知電力交易單位採取因應措施。

第六十四條　系統全停電或部分全停電事件發生時，電壓等級69kV(含)以上發電廠、變電所、全黑啟動服務提供者、輸配電線路維護單位、自用發電設備設置者之電力系統參與者應儘速向權責電力調度中心回報電網、機組及設備狀態，並依中央調度中心指令循序執行復電程序。

中央調度中心應於系統全停電或部分全停電發生時，通報本公司緊急應變小組事件發生時間，並於系統恢復正常運轉狀態後，通報本公司緊急應變小組發佈緊急事件結束。

電力調度單位應於發生系統全停電或部分全停電緊急事件時，通知電力交易單位使之得以因應處置。

第六十五條　電力調度單位與中央電力調度中心應擬定系統全停電或部分全停電之全黑啟動處置對策，電力調度單位並應定期確保執行全黑啟動所需資源之能力與可用性。

系統全停電或部分全停電事件發生時，相關電力系統參與者應配合各級電力調度單位依下列程序評估、執行：

一、確定系統狀態；

二、中央調度中心擬訂復電計畫；

三、傳達系統狀態訊息；

四、執行區域復電程序；

五、系統合聯與全面復電。

前項第四款復電程序，應依循復電計畫執行。復電程序執行過程中，若相關電力系統參與者預見或實際遭遇執行困難時，應主動通知調度中心；若調度中心預見或實際遭遇執行困難時，應通知相關電力系統參與者，並與之協商更改復電計畫或指令。

電力調度單位與各級調度中心應定期辦理全黑啟動演練，必要時相關電力系統參與者應予配合。

第六十六條　因突發事故致系統電源不足，或預期次日系統電源不足時，中央調度中心得實施負載管理應用需量反應，並依以下程序進行處置：

一、發布電力系統警戒運轉；

二、執行標準電壓調整；

三、執行系統基準頻率值調整；

四、發布緊急負載限制或計畫性負載限制。

第六十七條　系統突發事故致電源不足、設備超載或電壓嚴重偏低時，電力調度中心得立即發布實施緊急負載限制，並向緊急應變小組通報。

緊急負載限制區分為三類，其實施時機另訂於本要點附件十四：

一、一級負載限制：由電力調度單位定期擬編一級負載限制順序表，依各級電力調度中心指令實施。實施對象為超高壓變電所、一次變電所；超高壓變電所、一次變電所、一次配電變電所之全部直供配電線及一次自備用戶專線。

二、緊急分區輪流停電：由公用售電業定期擬編分區輪流停電表，區域調度中心依中央調度中心指令，將限電指令傳達予配電調度中心實施。實施對象為各超高壓變電所、一次變電所、一次配電變電所之部分直供配電線，及二次變電所部分配電線。

三、低頻電驛自動卸載：由供電單位定期規劃低頻電驛自動卸載分段容量，發生低頻事件時以低頻電驛自動卸載。實施對象為變電所部分輸電線，以及超高壓變電所、一次變電所、一次配電變電所、二次變電所等之部分直供配電線。

於緊急負載限制實施期間，中央電力調度中心應隨時檢視實施情形，並即時調整實施對象與範圍，務使受影響程度降至最低。

系統恢復正常運轉狀態後，中央調度中心應立即發布解除緊急負載限制，各級電力調度中心應向下傳達解除指令。

緊急負載限制復電過程中，如再遇系統頻率降至58.8Hz，則區域調度中心、配電調度中心得不待中央調度中心指令，立即暫停復電，且再次實施緊急負載限制，並向上級調度中心通報。

如遇電訊不通，電力調度中心須待系統頻率恢復至60Hz以上時，方可復電。復電過程中，如系統頻率再低於60Hz時，應暫停復電。如系統頻率突降至58.8Hz，應立即再次實施緊急負載限制。待電訊暢通後，應通報上級調度中心。

第六十八條　經實施負載管理應用需量反應及其他緊急因應措施後，仍預期次日系統電源不足時，電力調度單位應通報本公司緊急應變小組決定執行方式後，發布實施計畫性負載限制，如下，但國防、交通及其他重要用戶得不受停電限制：

一、工業用戶限電：以經常契約容量達一千瓩以上之工業用戶為用電限制實施對象，依電源不足量，循電源不足時期限制用電辦法第五條第一項第一至五款順序實施。

二、計畫性分區輪流停電：依電源不足時期限制用電辦法第五條第一項第六款，以契約容量未達一千瓩之工業用戶及一般用戶，實施分區輪流停電，每輪次各五十分鐘。由中央調

度中心依分區輪流停電表，通知公用售電業實施。

第六節　災害處置與防衛動員

第六十九條　本公司受行政院中央災害應變中心指示或因發生重大事故成立緊急應變小組時，電力調度單位及電力調度中心應依本公司緊急應變小組指揮，執行災害期間之調度運轉，電力系統參與者應配合依指令操作。

電力調度中心於前項災害期間指令予電力系統參與者之調度運轉操作，應符合雙邊合約或市場規則之規定，但電力系統有安全之虞時，則不在此限。

本公司定期辦理災害處置演練。因演練之需要，本公司得請相關電力系統參與者參與演練，除有正當理由外，電力系統參與者不得拒絕。

第一項緊急應變小組之設置要點，由本公司另行訂定。

第七十條　發電業、輸配電業、併網型儲能設備設置者之電力系統參與者應就可能發生之災害預擬處置對策，並定期演練、檢討。

針對可預知之災害，前項之電力系統參與者於前項預擬處置對策中，應包含災害前之預警準備事項。

第一項之電力系統參與者受災害影響無法正常運轉時，應依預擬對策進行處置，並向權責電力調度中心通報。權責電力調度中心因應災害指令處置措施時，應改依權責調度中心指令執行。

若電力系統參與者判斷災害有導致輸電線路或變電設備發生事故之虞時，經權責電力調度中心同意，得調整運轉電壓。

第七十一條　中央主管機關指揮、督導以及協調本公司辦理防衛動員之動員準備階段準備計畫時，電力調度單位及電力調度中心應就電力調度運轉相關事項予以配合因應。

電力調度單位為因應動員實施階段之電力系統運轉操作，應擬訂動員實施階段調度運轉規定，其規定項目至少包含：

一、特殊時期供電饋線分類；

二、特殊時期系統頻率控制；

三、特殊時期電壓控制。

區域調度中心對於防衛動員實施階段可能發生之區域電網獨立運轉，應預擬因應作為。

第七節　運轉及事故報告

第七十二條　電力調度中心應記錄每日系統運轉情形，紀錄內容應包含開關設備之投切、系統分界點之變更、事故處置情形及停檢修之操作。

中央調度中心除前項紀錄內容外，每日另應紀錄電源運轉情形，包含機組異常降載及臨時測試。

第七十三條　發生設備異常、輸電線路異常、廠所全停電或部分停電等緊急事件時，事件之廠所值班主管、運轉負責人應儘速彙整事件發生時間、事件概況、事件原因、影響範圍及處置作法，向權責調度中心通報，權責調度中心應向上級調度中心通報。

當發生系統事故或須實施緊急負載限制時，權責電力調度中心應即向上級電力調度中心通報。

發生第一項所指之緊急事件、發電機組異常跳機，或二次系統以上發、輸、變、配電設備發生事故時，區域調度中心或事故發生之廠所應彙整記錄事故原因與情況、處理經過

等，向中央調度中心或權責電力調度中心呈報。

第七十四條　當災害嚴重影響系統正常運轉或致使發生重大事故，以及系統發生全停電或部分全停電、緊急負載限制、計畫性負載限制時，本公司接獲電力調度中心通報後，應立即向中央主管機關通報事件發生時間及影響範圍。

第八章　系統性能規則

第一節　電力品質標準

第七十五條　電力系統可靠度指標包含系統平均停電時間(System Average Interruption Duration Index, SAIDI)及系統平均停電次數(System Average Interruption Frequency Index, SAIFI)，兩項指標均分別計算含天災天數及扣除天災天數之數值，並於每年三月底前計算前一年度電力系統可靠度指標實績值。

系統平均停電時間(SAIDI)及系統平均停電次數(SAIFI)之計算包含本公司責任因素、非本公司責任因素及天災因素。

前項所稱之非本公司責任因素係指經濟部所屬事業當年度工作考成實施要點核定之不屬本公司責任因素項目；天災因素停電統計時機係指風災、水災、旱災、震災、懸浮微粒、火山爆發等天然災害造成停電災情，或依據中央氣象局發布之訊息或因天然災害接獲中央或地方政府通知開設災害緊急應變中心等。

第七十六條　為衡量、管理及維持電力系統品質，訂定穩態及暫態電力系統品質項目包含如下：

一、頻率控制效能標準1(CPS1)；

二、頻率擾動控制標準(DCS)；

三、電力諧波；

四、電壓閃爍；

五、電壓三相不平衡；

六、電壓驟降/升；

七、高/低電壓持續運轉能力(Voltage Ride-Through, VRT)。

前項電力系統品質項目之定義詳本要點附件十五。

若發生第一項第三款至第七款之電力系統品質異常時，本公司得設置相關設備進行檢測，並依據檢測結果請相關之電力系統參與者或用戶限期改善，電力系統參與者或用戶應予以配合。

第七十七條　各級電力調度中心應控制系統電壓，以符合下列標準：

一、超高壓變電所161kV側匯流排電壓，應維持在161kV±5%範圍內。

二、超高壓變電所、一次變電所69kV側匯流排電壓，應維持在69kV±5%範圍內。

三、各二次變電所主變壓器及超高壓變電所、一次變電所、一次配電變電所配電變壓器22.8kV/11.4kV側匯流排電壓，應維持在22.8kV/11.4kV±5%範圍內。

第二節　系統運轉操作準則

第七十八條　系統正常運轉時，穩態電壓應保持於標稱電壓(Nominal Voltage)之95%至103%範圍內；發生事故後，系統穩態電壓應維持於標稱電壓之90%至105%範圍內。

前項電壓穩定度裕度應依下列規定辦理：

一、N-1事故時，保持5%之電壓穩定度裕度；

二、N-2事故時，保持2.5%之電壓穩定度裕度。

第七十九條　345kV線路發生N-1或N-2事故時，暫態穩定度準則為非故障端以4週波清除，故障端以4.5週波清除；發生[(N-1)-2]、[(N-2)-1]或[(N-1)-1-1]事故時，暫態穩定度準則為兩端均以4週波清除。

第八十條　電力系統運轉安全分析準則分為無相關輸電設備停用及有相關輸電設備停用，應符合以下規定：

一、無相關輸變電設備停用時，於以下偶發事故發生後，仍應符合電壓穩定度準則及暫態穩定度準則：345kV超高壓主幹線及核能電廠電源線考量二共架線路事故[(N-0)-2]發生；其餘設備應考量單一輸變電設備事故[(N-0)-1]發生。

二、已停用單一相關輸變電設備時，於以下偶發事故發生後，仍應符合電壓穩定度準則及暫態穩定度準則：345kV超高壓主幹線及核能電廠電源線考量下一個二共架線路事故[(N-1)-2]發生；其餘設備考量下一個單一輸變電設備事故[(N-1)-1]發生。

三、已停用二相關輸變電設備以上時，於以下偶發事故發生後，仍應符合電壓穩定度準則及暫態穩定度準則：345kV超高壓主幹線及核能電廠電源線考量下一個單一輸變電設備事故[(N-2)-1]發生。

為符合前項第二款及第三款之規定，中央調度中心得採取發電機組跳脫或負載限制，以確保電力系統供電安全，但應儘量縮小供電影響範圍。

第八十一條　電力調度單位、電力調度中心及電力系統參與者，應以設備額定能力為運轉操作上限。

電力調度單位及電力調度中心於系統運用計畫及運轉操作時，應取設備運轉操作上限及系統安全分析結果之容量小者為系統運轉操作限制。

第九章　管理規則

第八十二條　經本公司辦理之調度員資格考核獲通過者，始具有調度員資格，並得擔任各級電力調度中心之調度員職務。

調度員參與本公司辦理之教育訓練時數達標準以上，且經考核通過者，得延續其調度員資格。

第八十三條　本要點由電力調度單位依電力系統運轉操作之情形，定期檢討並進行必要之修正。

因應新興資源加入系統、電力交易平台發展、調度技術精進或電業管制機關指示，電力調度單位應研擬相對應之調度作法，並納入本要點。

本要點如有檢討、或修正之必要時，電力調度單位得邀集學者、業界專家或電力系統參與者召開諮詢會議。諮詢會議執行辦法，另訂於本要點附件十六。

第八十四條　採併網型直供及轉供之再生能源發電業、再生能源售電業及轉供自用之自用發電設備設置者，應依經濟部公告之「輸配電業各項費率計算公式」規定，向本公司支付輔助服務費、電力調度費及轉供電能費。

前項採併網型直供及轉供之再生能源發電業，其直供及轉供電能量之計算及費用，依「台灣電力股份有限公司電能轉供及併網型直供營運規章」規定辦理。

第八十五條　依「台灣電力股份有限公司電能轉供及併網型直供營運規章」申請電能轉供者，應依本公司查核之需要，於指定時限內提交與轉供電量相符之再生能源憑證送本公司查核。

第八十六條　本公司定期公開電力網供電資訊於本公司資訊網頁。公開內容與週期如下：

一、每日：電力調度範圍之總發電量、尖峰負載量、不同燃料類別機組發電量、備轉容量(率)預測與實績、負載預測。

二、每週：備轉容量(率)預測。

三、每月：線路損失率。

四、每年：機組歲修排程、電網瓶頸線路、區域間總傳輸能力(Total Transfer Capability, TTC)與可傳輸能力(Available Transfer Capability, ATC)、各級變電所主變壓器裝置容量。

系統發電排程資訊僅對參與排程之電力系統參與者揭露。

第八十七條　電力調度單位應彙整、記錄與電力調度執行相關資料，並應至少留存五年，以供查核。留存之相關資料內容包含：

一、本要點第六條所指調度指令發布之過程、內容及時間；

二、輔助服務需求容量之評估方式及結果、各項輔助服務實際準備量及其來源；

三、本要點第二十六條所指負載預測之結果；

四、電能運轉排程、電源調度指令及實際運轉電能量之相關資料；

五、電網操作排程、電網調度指令；

六、本要點第七十三條及第七十四條所指緊急事件、事故、重大事故及災害之原因與情況、處理經過；

七、本要點第八十二條所指調度員資格考核及教育訓練執行之結果；

八、其他依電業管制機關要求或本公司認定有需要者。

電力系統參與者應留存本要點第二十一條之保護電驛維護紀錄至該設備停止使用為止，以供事故發生後之檢討。

資料留存之形式，得為書面或電子檔形式。

第十章　附則

第八十八條　除本要點第二十八條長期電力調度運用計畫報請電業管制機關備查、第二十九條長期電源運用計畫預期電源不足時報請主管機關核備之規定外，與電力系統品質相關之頻率控制效能標準1(CPS1)、頻率擾動控制標準(DCS)等指標，本公司於指標之年度目標值訂定後，報請電業管制機關備查。

第八十九條　本要點經電業管制機關核定後，自發布日施行。