AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

8) Nếu kết quả kiểm tra của Bước 6) và/hoặc Bước 8) không như quy định, hãy kiểm tra các điểm sau đây.
   - Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10)
   - Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78)
   - Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9)
   - Răng rô-to tín hiệu của trục cam: ☞(Trang 1D-23)
   - Cảm biến MAP: ☞(Trang 1C-7)
   - Cảm biến IAT: ☞(Trang 1C-12)
   - Cảm biến kích nổ: ☞(Trang 1C-11)
   - Cảm biến TP: ☞(Trang 1C-3)
   - Cảm biến APP: ☞(Trang 1C-5)
   - Cảm biến ECT: ☞(Trang 1C-8)
   - Điện áp bình điện: ☞(Trang 1J-5)
   - Pu-li trục khuỷu, khóa / rãnh của trục khuỷu
   - ECM và mạch: ☞(Trang 1A-119)

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1807001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-gi (a)	18	1,8	13,5	☞(Trang 1H-5)
Bu-lông bô-bin (a)	11	1,1	8,5	☞(Trang 1H-6)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1808001

09930-76311 Đèn cân lửa ☞(Trang 1H-7) 	09930-77410 Dụng cụ đo khe hở bu-gi ☞(Trang 1H-6) 
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 1H-7)