UC-CHG-02 - Biểu đồ hoạt động Theo dõi lịch và phiên sạc

Sinh viên / Nhân viên vận hành (ACT-STU / ACT-OPR)

Giao diện sạc (ChargingUI)

Hệ thống SEMH (ChargingService / SEMHDataStore)

Dữ liệu trạng thái và telemetry từ ACT-DAT (EXT-STATE) được tiếp nhận qua tiến trình nền độc lập và lưu tại SEMHDataStore.
UC-CHG-02 là tác vụ chỉ đọc (read-only), không làm thay đổi trạng thái lịch/phiên sạc.

Mở màn hình theo dõi và chọn bộ lọc tra cứu

Gửi yêu cầu tải dữ liệu tổng quan theo bộ lọc (filters)

Kiểm tra phiên làm việc và phạm vi phân quyền (FR-GEN-03)

Phiên hết hạn hoặc không hợp lệ?

Có - EF-04

Hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập lại

Không có quyền xem hoặc vượt phạm vi được cấp?

Có - EF-01

Ghi nhận sự kiện từ chối truy cập (recordAccessDenial)

Hiển thị thông báo từ chối truy cập

Truy xuất danh sách ChargingRequest và ChargingSession thuộc phạm vi

Tải dữ liệu từ kho lưu trữ thất bại?

Có - EF-03

Hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu và giữ nguyên bộ lọc

Đọc trạng thái cổng sạc, mức pin và telemetry hợp lệ gần nhất

Có yêu cầu Pending chưa được phân bổ cổng?

Có - AF-01

Lấy vị trí số thứ tự trong hàng đợi sạc

Bắt đầu tổng hợp dữ liệu cho từng yêu cầu / phiên sạc

Còn mục trong danh sách cần tổng hợp?

Đã duyệt xong

Có

Không có dữ liệu trạng thái hợp lệ?

Có - EF-02

Dữ liệu hợp lệ

Đánh dấu tiến độ và thời gian dự kiến là chưa sẵn sàng

Dữ liệu pin có thể đã cũ theo NFR-REL-01?

Có - AF-04

Gắn cờ cảnh báo dữ liệu cũ (staleWarning kèm updatedAt)

Dữ liệu cũ (AF-04) không tự động làm thay đổi phiên sạc sang Interrupted.

Phiên sạc đang ở trạng thái Paused hoặc Interrupted?

Có - AF-03

Gắn thông tin nguyên nhân tạm dừng / gián đoạn đã biết

Yêu cầu ở trạng thái Pending chưa phân bổ cổng?

Có - AF-01

Đã có cổng / Đang sạc

Thiết lập thông tin hiển thị vị trí hàng đợi chờ

Có

Đủ dữ liệu hợp lệ để ước tính theo BR-CHG-03?

Thiếu dữ liệu

Đọc lịch đã lưu;
Ước tính thời gian còn lại theo BR-CHG-03;
Không xếp lại hoặc ghi thay đổi lịch

Đánh dấu thời gian hoàn tất là chưa sẵn sàng

Đóng gói dữ liệu tổng quan giám sát (overview)

Hiển thị danh sách giám sát lịch sạc và tiến độ các phiên sạc

Không

Người dùng yêu cầu làm mới dữ liệu?

Có - AF-02

Bấm nút làm mới danh sách

Gửi yêu cầu làm mới dữ liệu kèm bộ lọc

Tái xác thực quyền và phiên truy cập

Phiên hết hạn hoặc không có quyền?

Có

Hiển thị thông báo lỗi phiên / Từ chối thao tác

Thực hiện lại bước truy xuất và tổng hợp dữ liệu mới nhất

Có - EF-03

Tải dữ liệu thất bại?

Thành công

Hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái cũ

Hiển thị danh sách tổng quan đã được làm mới

Chọn một mục sạc cụ thể để xem chi tiết (selectChargingItem)

Gửi yêu cầu xem chi tiết mục sạc (requestId)

Xác minh quyền truy cập đối với mục sạc đã chọn

Mục sạc không thuộc quyền hoặc phiên hết hạn?

Có - EF-01, EF-04

Ghi nhận từ chối truy cập (recordAccessDenial)

Hiển thị thông báo từ chối truy cập / Yêu cầu đăng nhập

Truy xuất thông tin chi tiết, lịch sử trạng thái và cảnh báo liên quan

Hiển thị màn hình chi tiết mục sạc, lịch sử và các cảnh báo

ACT-OPR muốn điều chỉnh lịch và yêu cầu là Pending hoặc Scheduled?

Không

Có

Mở giao diện điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

Tham chiếu quy trình UC-CHG-03.
UC-CHG-02 chỉ chuyển hướng, không trực tiếp cập nhật lịch.