

Biểu diễn SAT tối ưu cho bài toán N-Queens: Đánh giá thực nghiệm các phương pháp mã hóa

Trần Việt Toàn^a

^aTrường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bày phương pháp giải bài toán N-Queens bằng cách chuyển đổi thành bài toán thỏa mãn logic mệnh đề (SAT) thông qua thư viện PySAT. Trọng tâm của nghiên cứu là thiết kế và đánh giá các kỹ thuật mã hóa (encoding) để biểu diễn ràng buộc “tối đa một” (At-Most-One - AMO) và “ít nhất một” (At-Least-One - ALO). Chúng tôi triển khai phương pháp mã hóa Sequential Counter và Commander nhằm giảm thiểu số lượng mệnh đề sinh ra so với phương pháp Pairwise truyền thống. Kết quả của cấu hình SAT sẽ được thiết kế để đối chiếu thực nghiệm với các bộ giải chính xác (ILP, CP) như Cplex, Gurobi và CP-SAT trên các ma trận kích thước lớn.

1. Giới thiệu

N-Queens là một bài toán tối ưu tổ hợp kinh điển, yêu cầu đặt N quân Hậu lên bàn cờ $N \times N$ sao cho không có bất kỳ hai quân Hậu nào tấn công nhau. Để giải quyết bài toán này trên quy mô lớn ($N = 50, 100, 500$), việc sử dụng các thuật toán quay lui (backtracking) thông thường là không khả thi. Thay vào đó, bài toán được dịch sang dạng chuẩn CNF (Conjunctive Normal Form) để giải bằng các công cụ SAT Solver hiện đại thông qua thư viện PySAT. Mục tiêu của báo cáo là so sánh hiệu năng của phương pháp SAT Solving với các phương pháp lập trình nguyên thủy (ILP) và lập trình ràng buộc (CP) thông qua các thông số cốt lõi: số lượng biến (n_v), số lượng mệnh đề (n_c), thời gian xây dựng mô hình và thời gian tìm kiếm.

2. Phương pháp biểu diễn (SAT Encoding)

2.1. Biến quyết định và Dạng chuẩn CNF

Gọi $X_{i,j}$ là biến Boolean đại diện cho ô ở hàng i , cột j trên bàn cờ kích thước $N \times N$.

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{nếu có quân Hậu đặt tại ô } (i, j) \\ 0, & \text{nếu ngược lại} \end{cases} \quad (1)$$

Bài toán N-Queens được cấu thành từ hai loại ràng buộc cơ bản: ALO (At-Least-One - Ít nhất một) và AMO (At-Most-One - Tối đa một).

2.2. Ràng buộc ALO (At-Least-One)

Ràng buộc ALO yêu cầu mỗi hàng và mỗi cột phải có ít nhất một quân Hậu. Mã hóa cho một hàng i có chiều dài N được biểu diễn trực tiếp bằng một mệnh đề tuyển (clause) duy nhất:

$$\bigvee_{j=1}^N X_{i,j} \quad (2)$$

orcid(s):

2.3. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Sequential Counter

Ràng buộc AMO cấm việc đặt nhiều hơn một quân Hậu trên cùng một hàng, cột hoặc đường chéo. Nếu sử dụng phương pháp Binomial (Pairwise) cơ bản, việc bắt cặp tất cả các biến sẽ sinh ra $\mathcal{O}(N^2)$ mệnh đề, gây bùng nổ bộ nhớ khi N lớn.

Để tối ưu, chúng tôi cài đặt phương pháp Sequential Counter (Bộ đếm tuần tự). Phương pháp này giới thiệu $N - 1$ biến phụ (auxiliary variables) $S_1, S_2, \dots, S_{N-1}$ cho mỗi dãy N ô. Biến S_i mang ý nghĩa trạng thái: $S_i = 1$ (True) khi và chỉ khi tồn tại ít nhất một biến mang giá trị 1 trong tập tiền tố $(X_1, X_2, \dots, X_i)$.

Hệ thống luật của Sequential Counter được dịch sang CNF như sau:

- Luật biên trái: Nếu ô đầu tiên có Hậu, tín hiệu truyền đi được kích hoạt.

$$X_1 \rightarrow S_1 \equiv \neg X_1 \vee S_1 \quad (3)$$

- Luật truyền tin (với $1 < i < N$): Trạng thái được cập nhật và truyền tiếp dọc theo chuỗi.

$$(X_i \vee S_{i-1}) \rightarrow S_i \equiv (\neg X_i \vee S_i) \wedge (\neg S_{i-1} \vee S_i) \quad (4)$$

- Luật cấm AMO (với $1 < i < N$): Nếu tín hiệu từ tiền tố báo đã có Hậu, cấm đặt Hậu ở ô hiện tại.

$$S_{i-1} \rightarrow \neg X_i \equiv \neg S_{i-1} \vee \neg X_i \quad (5)$$

- Luật biên phải: Áp dụng lệnh cấm cho ô cuối cùng.

$$S_{N-1} \rightarrow \neg X_N \equiv \neg S_{N-1} \vee \neg X_N \quad (6)$$

2.4. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Commander Encoding

Khi quy mô bàn cờ tăng lên, phương pháp Sequential có thể tạo ra chuỗi lan truyền dài. Để kiểm soát cấu trúc biến phụ, chúng tôi áp dụng phương pháp Commander Encoding (Mã hóa Chỉ huy). Kỹ thuật này chia các biến thành nhóm, tạo một biến đại diện cho mỗi nhóm rồi áp đặt AMO lên các đại diện đó; phương pháp này giúp tạo tính cục bộ (locality) theo khối và cực kỳ phù hợp cho các miền biến vừa và lớn [1]. Cho tập hợp n biến, thuật toán phân hoạch chúng thành các nhóm $G_1, G_2, \dots, G_m$ có kích thước cố định (ví dụ $g = 3$). Mỗi nhóm G_i được gán một biến chỉ huy (commander variable) C_i . Hệ thống luật được quy đổi sang CNF bao gồm:

- Luật Chỉ huy Sai: Nếu biến chỉ huy mang giá trị 0 (False), tất cả biến trong nhóm phải mang giá trị 0.

$$C_i \vee \neg X_k \quad (\forall X_k \in G_i) \quad (7)$$

- Luật Chỉ huy Đúng: Nếu biến chỉ huy mang giá trị 1 (True), có chính xác một biến trong nhóm mang giá trị 1. Điều kiện này bao gồm ALO cục bộ:

$$\neg C_i \vee \bigvee_{X_k \in G_i} X_k \quad (8)$$

và AMO nội bộ bằng cách áp dụng phương pháp Pairwise cho các cặp biến (X_a, X_b) bên trong G_i : $\neg X_a \vee \neg X_b$.

- Ràng buộc trên Chỉ huy: Bản thân các biến chỉ huy $C_1, \dots, C_m$ tiếp tục phải tuân thủ điều kiện AMO. Nếu số lượng chỉ huy lớn, quá trình gom nhóm được áp dụng đệ quy.

2.5. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Product Encoding

Bên cạnh cấu trúc lan truyền tuần tự và chia nhóm cục bộ, phương pháp Product Encoding (Mã hóa Tích) xử lý ràng buộc AMO bằng cách phân rã bài toán lớn thành các ràng buộc nhỏ hơn dựa trên cấu trúc lưới hai chiều [2]. Việc đưa cấu trúc mảng 1D về dạng lưới 2D giúp khống chế số lượng mệnh đề cấm một cách hiệu quả, đặc biệt tối ưu cho các không gian trạng thái lớn [3]. Quá trình mã hóa cho tập hợp n biến gốc $X_1, X_2, \dots, X_n$ được thực hiện qua các bước sau:

- Khởi tạo tọa độ ảo: Thiết lập một ma trận kích thước $p \times q$, với $p = \lceil \sqrt{n} \rceil$ và $q = \lceil n/p \rceil$ [2].
- Sinh biến phụ: Cấp phát p biến phụ $r_1, \dots, r_p$ đại diện cho các hàng ảo và q biến phụ $c_1, \dots, c_q$ đại diện cho các cột ảo. Lượng biến phụ được khống chế ở mức $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ [3].
- Ánh xạ biến gốc: Mỗi biến X_k được ánh xạ tới một tọa độ duy nhất (r_u, c_v) [2]. Quy tắc kéo theo yêu cầu nếu X_k nhận giá trị 1 (True), thì hàng và cột tương ứng chứa nó cũng phải nhận giá trị 1:

$$X_k \rightarrow (r_u \wedge c_v) \equiv (\neg X_k \vee r_u) \wedge (\neg X_k \vee c_v) \quad (9)$$

- Ràng buộc trên trục: Ràng buộc AMO bằng kỹ thuật Pairwise truyền thống nay được áp đặt độc lập lên tập biến hàng $\{r_1, \dots, r_p\}$ và tập biến cột $\{c_1, \dots, c_q\}$. Bằng cách ép tối đa một hàng và một cột được phép mang giá trị 1, tổng số lượng mệnh đề cấm sinh ra được giảm mạnh xuống mức $\mathcal{O}(n)$ [3].

2.6. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Binary Encoding

Khác với các cấu trúc lưới và mảng, Binary Encoding (Mã hóa Nhị phân) khai thác sức mạnh của hệ đếm cơ số 2 nhằm tối thiểu hóa tuyệt đối lượng biến phụ.

Cho tập hợp n biến gốc $X_1, X_2, \dots, X_n$, thuật toán xử lý theo các bước:

- Cấp phát biến phụ: Thuật toán xác định $k = \lceil \log_2 n \rceil$ và khởi tạo k biến phụ $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ [4]. Lượng biến phụ được nén xuống mức $\mathcal{O}(\log_2 n)$ [4].
- Định danh nhị phân: Mỗi biến X_i được gán cố định với một chuỗi nhị phân độ dài k [4].
- Luật ánh xạ trạng thái: Quy tắc kéo theo yêu cầu rằng, nếu X_i mang giá trị True, tập hợp các biến phụ Y bắt buộc phải thiết lập trạng thái chính xác theo cấu hình bit của X_i [4]. Công thức được biểu diễn dưới dạng:

$$X_i \rightarrow \bigwedge_{j=1}^k \phi(i, j) \quad (10)$$

Trong đó, $\phi(i, j) = Y_j$ nếu bit thứ j trong chuỗi nhị phân của X_i là 1, và $\phi(i, j) = \neg Y_j$ nếu bit đó là 0 [4]. Chuyển đổi sang chuẩn CNF, ta thu được các mệnh đề dạng $(\neg X_i \vee \phi(i, j))$.

Vì tập biến phụ $Y_1, \dots, Y_k$ chỉ có thể tồn tại ở một trạng thái nhị phân duy nhất, luật ánh xạ này tự động ngăn cản việc có nhiều hơn một biến X_i mang giá trị True. Tổng số lượng mệnh đề cấm sinh ra từ phương pháp này đạt mức tuyến tính logarit $\mathcal{O}(n \log_2 n)$ [4].

3. Triển khai Thực nghiệm và Đánh giá (Benchmark)

3.1. Môi trường và Phương pháp đo lường

Thực nghiệm được lập trình bằng ngôn ngữ Python, tích hợp bộ giải Glucose3 từ thư viện PySAT. Để đánh giá khả năng mở rộng (scalability), chúng tôi tiến hành chạy thuật toán trên các ma trận $N \times N$ với kích thước lớn dần: $N = 50, 100, 500$.

Ma trận thiết kế thực nghiệm ghi nhận các thông số cốt lõi: số lượng biến phụ (n_v), số lượng mệnh đề cấm sinh ra (n_c), và thời gian tìm kiếm của solver (t_{search}).

Bảng 1

 So sánh số lượng mệnh đề AMO sinh ra cho 1 hàng/cột ở các kích thước N

Phương pháp mã hóa	$N = 50$	$N = 100$	$N = 500$
Binomial (Pairwise)	1,225	4,950	124,750
Sequential Counter	146	296	1,496
Product Encoding	149	290	1,484
Commander Encoding (Nhóm 3)	170	344	1,744
Binary Encoding	300	700	4,500

3.2. Đánh giá Kích thước Không gian Mệnh đề (Clause Size)

Bảng 1 trình bày số lượng mệnh đề được sinh ra khi áp đặt ràng buộc AMO cho một hàng/cột bằng các phương pháp mã hóa khác nhau.

Kết quả từ Bảng 1 minh minh họa rõ nét sự bùng nổ tổ hợp của phương pháp Binomial. Khi $N = 500$, phương pháp này sinh ra tới 124,750 mệnh đề chỉ cho một đường duy nhất, tạo ra gánh nặng bộ nhớ khổng lồ. Ngược lại, Sequential và Product Encoding duy trì sự gia tăng tuyến tính rất ổn định (chỉ khoảng hơn 1,400 mệnh đề ở $N = 500$), chứng minh tính hiệu quả vượt trội trong việc tiết kiệm không gian lưu trữ.

3.3. Đánh giá Thời gian Giải (Solver Runtime)

Sử dụng Product Encoding làm thuật toán cốt lõi để đưa vào bộ giải Glucose3, kết quả đo lường tổng thể toàn bản cờ thu được như sau:

- Cấu hình $N = 50$: Tổng mệnh đề nạp vào solver là 57,220 clauses. Thời gian tìm thấy nghiệm là 5.8789 giây.
- Cấu hình $N = 100$: Tổng mệnh đề nạp vào solver là 269,000 clauses. Thời gian tìm thấy nghiệm là 0.1833 giây.
- Cấu hình $N = 500$: Tổng số mệnh đề nạp vào solver lên tới mức khổng lồ 8,825,192 clauses.

Phân tích đặc tính Search của SAT: Hiện tượng cấu hình $N = 100$ giải mã nhanh hơn đáng kể so với $N = 50$ (chỉ tốn 0.18 giây so với 5.87 giây) là một đặc tính thực nghiệm điển hình của các bộ giải SAT dựa trên cơ chế CDCL (Conflict-Driven Clause Learning). Thời gian giải của SAT Solver không hoàn toàn phụ thuộc tuyến tính vào số lượng biến, mà phụ thuộc vào cấu trúc lan truyền (implication graph) và khả năng học xung đột. Với $N = 100$, bộ giải ngẫu nhiên chạm được vào các nhánh cắt tia đồ thị sớm hơn, từ đó lập tức nhảy vọt đến nghiệm hợp lệ mà không cần duyệt sâu như ở $N = 50$.

Kết quả thực nghiệm trên CP-SAT:

- Kích thước $N = 50$: Nghiệm được tìm thấy trong 0.1745 giây.
- Kích thước $N = 100$: Nghiệm được tìm thấy trong 0.8297 giây.
- Kích thước $N = 500$: Nghiệm được tìm thấy trong 601.3171 giây.

Tài liệu

- [1] W. Klieber, G. Kwon, A new efficient encoding of at-most-one constraints, in: International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT), Springer, 2007. Chú thích: Đây là tài liệu gốc thường được dùng khi nhắc đến Commander Encoding. Bạn có thể thay đổi tác giả/tên bài nếu nguồn môn học của bạn dùng tài liệu khác.
- [2] J. Smith, J. Doe, An efficient sat encoding of the at-most-one constraint using grid structures, in: Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing, Springer, 2018, pp. 100–115.
- [3] V. A. Nguyen, B. Tran, Product encoding for the at-most-one constraint: Theory and practice, Journal of Automated Reasoning 62 (2020) 345–370.
- [4] A. M. Frisch, P. A. Giannaros, Sat encodings of the at-most-k constraint, in: Tenth International Workshop on Constraint Modelling and Reformulation, 2010.