HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

IOT VÀ ỨNG DỤNG

Sinh viên thực hiện : **Đào Viết Trọng**
Mã sinh viên : **B23DCCN846**
Giảng viên hướng dẫn : **TS. Nguyễn Quốc Uy**

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 3
1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện 3
1.2. Mục tiêu của hệ thống 3
1.3. Yêu cầu phi chức năng (Ràng buộc kỹ thuật) 3
1.4. Công nghệ được sử dụng 3
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔNG QUAN 4
2.1. Kiến trúc tổng thể 4
2.2. Thiết kế các lớp kiến trúc 5
2.3. Thiết kế phần cứng 5
2.4. Thiết kế phần mềm 6
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 6
2.5.1. Sơ đồ quan hệ 7
2.5.2. Bảng users 7
2.5.3. Bảng sensors 7
2.5.4. Bảng devices 8
2.5.5. Bảng sensor_data 8
2.5.6. Bảng action_history 8
2.5.7. Quy tắc dữ liệu quan trọng 9
2.6. Thiết kế luồng dữ liệu và giao tiếp 9
2.6.1. Luồng quan sát 9
2.6.2. Luồng điều khiển bóng đèn 9
2.6.3. Luồng tra cứu dữ liệu 10
2.7. MQTT Topic sử dụng 10
2.8. Nguyên tắc thiết kế và khả năng mở rộng 11
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ USE CASE 12
3.1. Use case: Đăng nhập 12
3.1.1. Giao diện 12
3.1.2. Đặc tả use case 13
3.1.3. Sequence diagram 14
3.1.4. Mô tả API 14
3.1.5. Mapping dữ liệu API – Database 15

3.2. Use case: Xem dữ liệu cảm biến thời gian thực 15
3.2.1. Giao diện 15
3.2.2. Đặc tả use case 15
3.2.3. Sequence diagram 16
3.2.4. Mô tả API 16
3.2.5. Mapping dữ liệu API – Database 17
3.3. Use case: Xem biểu đồ dữ liệu cảm biến 17
3.3.1. Giao diện 17
3.3.2. Đặc tả use case 17
3.3.3. Sequence diagram 18
3.3.4. Mô tả API 18
3.3.5. Mapping dữ liệu API – Database 19
3.4. Use case: Điều khiển bật/tắt thiết bị 19
3.4.1. Giao diện 19
3.4.2. Đặc tả use case 20
3.4.3. Sequence diagram 21
3.4.4. Mô tả API 21
3.4.5. Mapping dữ liệu API – Database 22
3.5. Use case: Xem lịch xử giá trị cảm biến 22
3.5.1. Giao diện 22
3.5.2. Đặc tả use case 23
3.5.3. Sequence diagram 23
3.5.4. Mô tả API 24
3.5.5. Mapping dữ liệu API – Database 24
3.6. Use case: Xem lịch sử điều khiển thiết bị 25
3.6.1. Giao diện 25
3.6.2. Đặc tả use case 25
3.6.3. Sequence diagram 26
3.6.4. Mô tả API 26
3.6.5. Mapping dữ liệu API – Database 27

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT), các hệ thống nhà thông minh (Smart Home) không chỉ giúp con người theo dõi môi trường sống mà còn tối ưu hóa việc điều khiển các thiết bị điện. Đề tài này được thực hiện nhằm ứng dụng các công nghệ IoT để giải quyết một bài toán thực tế: Xây dựng một trạm thu thập dữ liệu môi trường, đồng thời cho phép tương tác hai chiều (thu thập và điều khiển) thông qua mạng Internet.

1.2. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Thu thập dữ liệu: Đo lường các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm (từ cảm biến DHT11) và mức độ ánh sáng (từ cảm biến quang trở).
- Điều khiển thiết bị: Cho phép người dùng bật/tắt 2 bóng đèn từ xa thông qua giao diện Web.
- Lưu trữ dữ liệu: Lưu lại lịch sử các thông số môi trường vào cơ sở dữ liệu MySQL để phục vụ việc thống kê.
- Giám sát thời gian thực: Dữ liệu hiển thị trên Web App phải được cập nhật liên tục (Real-time).

1.3. Yêu cầu phi chức năng (Ràng buộc kỹ thuật)

- Tính song song (Non-blocking): Yêu cầu quan trọng nhất của hệ thống là việc điều khiển bóng đèn và việc đọc dữ liệu cảm biến phải hoạt động hoàn toàn độc lập. Lệnh bật/tắt đèn phải được thực thi ngay lập tức mà không bị trễ hay gián đoạn bởi chu kỳ đọc của cảm biến.
- Giao thức truyền thông: Sử dụng MQTT để đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh, nhẹ và phù hợp với thiết bị vi điều khiển.

1.4. Công nghệ được sử dụng

Nhóm	Thành phần
Phần cứng	ESP32, DHT11, cảm biến ánh sáng(LDR),LED, điện trở và dây nối
Frontend	HTML, CSS và JavaScript tĩnh; Chart.js; STOMP.js
Backend	Java(SpringBoot)
Giao tiếp web	REST API, WebSocket
Giao tiếp thiết bị	MQTT
MQTT Broker	Eclipse Mosquitto
Cơ sở dữ liệu	MySQL


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔNG QUAN

2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp, trong đó ESP32 đóng vai trò là thiết bị IoT trung tâm thực hiện thu thập dữ liệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị chấp hành. Dữ liệu từ ESP32 được truyền qua mạng Wi-Fi bằng giao thức MQTT đến MQTT Broker Eclipse Mosquitto. Backend Spring Boot kết nối với MQTT Broker để nhận dữ liệu cảm biến, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL.

Giao diện web gồm các trang HTML, CSS và JavaScript tĩnh được Spring Boot phục vụ cùng nguồn gốc với REST API. CSS của dự án tạo bố cục đáp ứng; Chart.js biểu diễn dữ liệu cảm biến. Backend đẩy dữ liệu mới qua WebSocket/STOMP để giao diện cập nhật mà không cần tải lại trang.

Khi người dùng bật hoặc tắt một trong hai đèn, frontend gửi REST API tới Spring Boot. Backend tạo lệnh PENDING với requestId và publish lên topic MQTT chung iot/device01/control; ESP32 chọn đèn bằng deviceKey, điều khiển GPIO rồi gửi trạng thái và ACK. Backend dùng ACK hợp lệ để xác định kết quả lệnh, cập nhật cơ sở dữ liệu và thông báo qua STOMP. Luồng đọc cảm biến tiếp tục chạy theo chu kỳ riêng.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống

2.2. Thiết kế các lớp kiến trúc

Lớp	Thành Phần	Trách nhiệm chính

Thiết bị	ESP32, DHT11, LDR, 2 bóng đèn led	Thu thập nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và thực thi bật/tắt bóng đèn
Giao tiếp Iot	Wifi, MQTT, Eclipse Mosquitto	Truyền dữ liệu cảm biến, lệnh điều khiển và trạng thái thiết bị theo mô hình Publish/Subscribe
Ứng dụng	Spring Boot, Spring Web, MQTT Client, WebSocket/STOMP	Tiếp nhận dữ liệu MQTT, xử lý nghiệp vụ, cung cấp REST API, truyền dữ liệu realtime và gửi lệnh điều khiển
Dữ liệu	MySQL, Spring Data JPA, Hibernate	Lưu trữ thông tin người dùng, cảm biến, thiết bị, dữ liệu đo và lịch sử điều khiển
Trình bày	HTML, CSS và JavaScript tĩnh; Chart.js	Hiển thị Dashboard, dữ liệu cảm biến, biểu đồ, lịch sử và giao diện điều khiển thiết bị

2.3. Thiết kế phần cứng

ESP32 là bộ vi điều khiển trung tâm của hệ thống, có khả năng kết nối Wi-Fi và hỗ trợ nhiều chân GPIO, phù hợp cho việc kết nối các cảm biến và thiết bị chấp hành.

DHT11 được sử dụng để đo hai đại lượng môi trường là nhiệt độ và độ ẩm. Cảm biến quang trở LDR được sử dụng để xác định mức độ ánh sáng của môi trường thông qua giá trị đọc từ đầu vào analog của ESP32.

Hai bóng đèn được mô phỏng bằng hai LED, mỗi LED được nối với một chân GPIO riêng của ESP32 thông qua một điện trở hạn dòng. Hai LED hoạt động như hai thiết bị chấp hành độc lập, tương ứng với bóng đèn 1 và bóng đèn 2.

Hệ thống phần cứng được chia thành hai nhóm chức năng độc lập:

- Nhóm cảm biến**:** DHT11 và LDR, thực hiện việc thu thập dữ liệu môi trường theo chu kỳ.
- Nhóm thiết bị chấp hành: LED 1 và LED 2 điều khiển bóng đèn 1 và bóng đèn 2.

Việc tách biệt hai nhóm giúp bảo đảm rằng thao tác bật hoặc tắt bóng đèn không làm dừng hoặc thay đổi quá trình đọc dữ liệu từ DHT11 và LDR.

ESP32 đồng thời đảm nhiệm hai cơ chế MQTT:

- Publish: gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng lên MQTT Broker.
- Subscribe: nhận lệnh cho cả hai đèn qua topic iot/device01/control và phân biệt đèn bằng deviceKey.

Sau khi xử lý lệnh, ESP32 publish trạng thái GPIO của từng đèn và một ACK gắn requestId; hệ thống không đo trực tiếp LED có sáng hay không.

2.4. Thiết kế phần mềm

Thành phần	Xử lý chính	Đầu ra
Firmware ESP32	Đọc DHT11, đọc LDR, kết nối Wi-Fi, publish dữ liệu MQTT, subscribe lệnh điều khiển LED	Dữ liệu cảm biến và trạng thái bóng đèn
MQTT Broker	Nhận và chuyển tiếp message giữa ESP32 và backend	Message MQTT
Spring Boot	Nhận dữ liệu MQTT, kiểm tra và xử lý dữ liệu, lưu MySQL, cung cấp REST API, WebSocket/STOMP và publish lệnh MQTT	Dữ liệu database, JSON API, dữ liệu realtime và lệnh MQTT
MySQL	Lưu dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị và lịch sử điều khiển	Dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử
JavaScript	Hiển thị dữ liệu, gọi REST API, nhận dữ liệu WebSocket và gửi yêu cầu điều khiển	Dashboard, biểu đồ, bảng lịch sử và trạng thái thiết bị
CSS tùy chỉnh	Xây dựng bố cục và các thành phần giao diện	Giao diện web responsive
Chart.js	Biểu diễn nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo thời gian	Biểu đồ dữ liệu cảm biến


2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu lâu dài. Cơ sở dữ liệu gồm các bảng chính: users, sensors, devices, sensor_data và action_history.

Bảng sensor_data lưu các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng cùng thời điểm đo. Bảng devices lưu trạng thái hiện tại của hai bóng đèn. Bảng action_history lưu lại các thao tác bật/tắt do người dùng thực hiện.

Việc lưu riêng dữ liệu cảm biến và lịch sử điều khiển giúp hệ thống có thể truy vấn độc lập dữ liệu môi trường và các thao tác điều khiển thiết bị.

2.5.1. Sơ đồ quan hệ



Hình 2.2. Sơ đồ quan hệ dữ liệu

2.5.2. Bảng users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã người dùng
username	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm
full_name	VARCHAR(150)	NULL	Họ tên người dùng
created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản

2.5.3. Bảng sensors

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã cảm biến
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên cảm biến
unit	VARCHAR(20)	NULL	Đơn vị đo
created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo cảm biến
sensor_key	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã cảm biến: temperature, humidity, light

2.5.4. Bảng devices

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã thiết bị
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên thiết bị
status	ENUM('ON', 'OFF')	NOT NULL	Trạng thái hiện tại
created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo thiết bị
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật trạng thái
device_key	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã đèn: lamp1 hoặc lamp2
status_confirmed_at	DATETIME	NULL	Lần cuối nhận trạng thái xác nhận từ ESP32

2.5.5. Bảng sensor_data

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã bản ghi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
sensor_id	INT	FK → sensors.id, NOT NULL	Mã cảm biến
value	DOUBLE	NOT NULL	Giá trị đo
created_at	DATETIME	NOT NULL, INDEX	Thời điểm ghi nhận

2.5.6. Bảng action_history

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã lịch sử
user_id	INT	FK → users.id, NOT NULL	Người thực hiện
device_id	INT	FK → devices.id, NOT NULL	Thiết bị được điều khiển
action	ENUM('ON', 'OFF')	NOT NULL	Lệnh người dùng yêu cầu
status	ENUM('PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED', 'TIMEOUT')	NOT NULL	Kết quả xử lý lệnh
created_at	DATETIME	NOT NULL, INDEX	Thời điểm thực hiện
request_id	VARCHAR(36)	UNIQUE, NULL	Ghép lệnh mới với ACK; bản ghi cũ có thể để trống

2.5.7. Quy tắc dữ liệu quan trọng

- devices.status lưu trạng thái hiện tại ON/OFF của bóng đèn.
- action_history.action lưu lệnh ON/OFF do người dùng yêu cầu.
- Khi backend vừa gửi lệnh điều khiển, action_history.status được đặt là PENDING.
- Khi ESP32 trả ACK SUCCESS hợp lệ cho requestId và trạng thái GPIO khớp lệnh, action_history.status thành SUCCESS; devices.status và status_confirmed_at được cập nhật.

- Nếu không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian quy định, yêu cầu được đánh dấu TIMEOUT và giữ nguyên devices.status cuối cùng đã được xác nhận.
- Mỗi bản ghi sensor_data liên kết với đúng một cảm biến.
- Một cảm biến có thể có nhiều bản ghi dữ liệu theo thời gian.
- Mật khẩu người dùng được lưu dưới dạng giá trị băm, không lưu văn bản rõ; backend kiểm tra mật khẩu bằng bộ mã hóa mật khẩu.
- Các trường thời gian và khóa ngoại cần được đánh chỉ mục để hỗ trợ truy vấn dữ liệu lịch sử.

2.6. Thiết kế luồng dữ liệu và giao tiếp

2.6.1. Luồng quan sát

Luồng giám sát được thực hiện theo trình tự:

→ ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 và LDR

→ Xử lý, kiểm tra và đóng gói dữ liệu

→ Publish dữ liệu lên MQTT Broker Mosquitto

→ Spring Boot subscribe, tiếp nhận và phân tích dữ liệu JSON

→ Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL

→ Phát dữ liệu mới qua WebSocket/STOMP

→ Giao diện Web App nhận dữ liệu và cập nhật Dashboard.

2.6.2. Luồng điều khiển bóng đèn

Luồng điều khiển được thực hiện theo trình tự:

Giao diện web gọi API: GET /api/devices/{deviceId}/status để lấy trạng thái cuối cùng đã được backend xác nhận của đèn. Thao tác điều khiển được cho phép khi trạng thái đã được tải thành công.

→ Người dùng gửi yêu cầu ON/OFF.

→ Backend tạo action_history với trạng thái PENDING.

→ Backend publish một bản tin lên topic iot/device01/control cho cả hai đèn.

- Payload gồm requestId, deviceKey (lamp1 hoặc lamp2) và action (ON hoặc OFF).
- ESP32 dùng deviceKey để chọn đúng GPIO của đèn tương ứng.

→ ESP32 subscribe iot/device01/control, nhận lệnh và thay đổi GPIO tương ứng.

→ ESP32 publish trạng thái GPIO trên topic status riêng của đèn và ACK trên iot/device01/ack.

→ Hai topic trạng thái được giữ riêng theo từng đèn:

- iot/device01/status/lamp1
- iot/device01/status/lamp2

→ Backend xử lý ACK theo requestId, deviceKey và action, đồng thời xử lý bản tin trạng thái đèn.

- ACK SUCCESS hợp lệ chuyển action_history.status từ PENDING thành SUCCESS; ACK FAILED chuyển thành FAILED.
- ACK SUCCESS cập nhật devices.status thành ON hoặc OFF đúng với trạng thái GPIO mà ESP32 báo về.
- Backend ghi devices.status_confirmed_at và phát kết quả lệnh cùng trạng thái mới qua WebSocket/STOMP.

Nếu không nhận ACK hợp lệ trong 5 giây sau khi gửi lệnh, backend đánh dấu TIMEOUT và thực hiện các bước sau:

- Cập nhật action_history.status từ PENDING thành TIMEOUT.
- Giữ nguyên devices.status là trạng thái cuối cùng đã được ESP32 xác nhận.
- Phát kết quả TIMEOUT đến frontend qua /user/queue/commands; giao diện không suy đoán trạng thái vật lý của LED từ kết quả này.
- Khi ESP32 kết nối MQTT trở lại, ESP32 publish lại trạng thái hiện tại của các LED lên các topic status. Backend cập nhật devices.status và gửi trạng thái mới đến giao diện qua WebSocket/STOMP.

2.6.3. Luồng tra cứu dữ liệu

Luồng tra cứu dữ liệu được thực hiện theo trình tự :

Web App gửi REST API cùng điều kiện lọc

→ Backend gọi xuống JPA/Hibernate

→ Truy vấn MySQL

→ Giao diện hiển thị dữ liệu được trả về

2.7. MQTT Topic sử dụng

Các topic MQTT hiện hành gồm một topic lệnh chung, topic ACK, topic cảm biến, trạng thái từng đèn và trạng thái kết nối ESP32.

Topic	Publisher	Subscriber	Chức năng
iot/device01/sensor	ESP32	Backend	Gửi nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng
iot/device01/control	Backend	ESP32	Lệnh ON/OFF; payload có requestId, deviceKey, action
iot/device01/ack	ESP32	Backend	Xác nhận kết quả lệnh theo requestId
iot/device01/status/lamp1	ESP32	Backend	Gửi trạng thái của bóng đèn 1
iot/device01/status/lamp2	ESP32	Backend	Gửi trạng thái của bóng đèn 2
iot/device01/availability	ESP32	Backend	Báo ESP32 online/offline

2.8. Nguyên tắc thiết kế và khả năng mở rộng

Hệ thống được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc chính:

- ESP32 chịu trách nhiệm giao tiếp với cảm biến và thiết bị chấp hành.
- MQTT đảm nhiệm việc truyền thông giữa ESP32 và backend theo mô hình Publish/Subscribe.
- Spring Boot chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu, cung cấp REST API và WebSocket/STOMP.
- MySQL chịu trách nhiệm lưu trữ lâu dài số đo, thiết bị, người dùng và lịch sử điều khiển.
- HTML, CSS và JavaScript tĩnh chịu trách nhiệm hiển thị giao diện web; Spring Boot phục vụ các tệp này cùng nguồn gốc với API.
- Chart.js được sử dụng để biểu diễn dữ liệu cảm biến trực quan.
- Dữ liệu realtime được truyền bằng WebSocket/STOMP để giảm nhu cầu gửi request liên tục từ trình duyệt.
- Chức năng đọc cảm biến và điều khiển bóng đèn được tách biệt ở cả phần cứng, firmware và MQTT topic.
- Khi mở rộng, cần thêm cấu hình và mã xử lý cho cảm biến hoặc đèn mới; đèn có thể tiếp tục dùng topic lệnh chung với deviceKey mới, đồng thời có topic trạng thái riêng.
- Các thông tin cấu hình như địa chỉ MQTT Broker, thông tin kết nối MySQL và tài khoản MQTT cần được tách khỏi mã nguồn.

- REST và STOMP hiện dùng JWT Bearer; khi triển khai ngoài môi trường nội bộ cần cấu hình HTTPS/WSS, quyền truy cập MQTT và bảo vệ các khóa cấu hình.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ USE CASE


Hệ thống gồm 6 use case chính. Các chức năng: theo dõi dữ liệu thời gian thực, xem biểu đồ và điều khiển hai bóng đèn được đặt trên màn hình Dashboard. Các chức năng tra cứu lịch sử dữ liệu cảm biến và lịch sử điều khiển được thực hiện trên các màn hình riêng. Các hình giao diện ở Chương 3 minh họa thiết kế; ảnh giao diện triển khai hiện hành được trình bày ở Chương 4.

Quy ước API hiện hành: chỉ POST /api/auth/login là công khai; các API còn lại cần Authorization: Bearer <accessToken>. REST đọc dữ liệu trả HTTP 200, lệnh điều khiển trả HTTP 202 với trạng thái PENDING. Kết quả lệnh đến sau qua STOMP hoặc GET /api/commands/{requestId}. Dữ liệu thời gian dùng ISO dạng 2026-11-04T10:00:00; page bắt đầu từ 0, size từ 1 đến 100.

Tên use case	Mô tả ngắn	Màn hình
Đăng nhập	Xác thực tài khoản	Login
Xem dữ liệu cảm biến thời gian thực	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng mới nhất.	Dashboard
Xem biểu đồ dữ liệu cảm biến	Bểu diễn và cập nhật xu hướng nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo thời gian.	Dashboard
Điều khiển bật/tắt thiết bị	Gửi lệnh ON/OFF cho hai bóng đèn và theo dõi trạng thái phản hồi.	Dashboard
Xem lịch sử giá trị cảm biến	Lọc, sắp xếp và phân trang dữ liệu cảm biến đã lưu.	Sensor Data
Xem lịch sử điều khiển thiết bị	Lọc và xem các lần bật/tắt bóng đèn.	Device History

3.1. Use case: Đăng nhập

3.1.1. Giao diện




Hình 3.1. Màn hình đăng nhập

3.1.2. Đặc tả use case

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Đăng nhập
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản; Spring Boot và MySQL đang hoạt động
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, frontend nhận JWT và hạn dùng, lưu trong sessionStorage của tab rồi chuyển sang Dashboard.
Luồng thực hiện	Bước 1: Người dùng nhập username và password. Bước 2: Frontend gọi POST /api/auth/login bằng JSON. Bước 3: Backend tra cứu users và so sánh mật khẩu băm. Bước 4: Nếu hợp lệ, backend trả JWT, thời hạn và thông tin tài khoản (HTTP 200). Bước 5: Frontend lưu token trong sessionStorage, mở Dashboard và gắn Bearer cho REST/STOMP tiếp theo.
Luồng ngoại lệ	• Thiếu username/password: HTTP 400. Sai tài khoản hoặc mật khẩu: HTTP 401. Lỗi cơ sở dữ liệu: HTTP 500.

3.1.3. Sequence diagram



Hình 3.2. Sequence diagram – Đăng nhập

3.1.4. Mô tả API

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Đăng nhập
Method	POST
URL	/api/auth/login
Params / Query	Không có; API công khai, Content-Type: application/json
Body	`{"username":"admin","password":"MAT_KHAU"}`
Response	`{"id":1,"username":"admin","full_name":"Quản trị viên", "accessToken":"JWT_ACCESS_TOKEN","tokenType":"Bearer", "expiresIn":3600,"expiresAt":"2026-11-04T04:00:00Z"}` HTTP 200; thiếu dữ liệu: 400; sai thông tin: 401.


3.1.5. Mapping dữ liệu API – Database

Trường dữ liệu	Bảng	Cột
id	users	id
username	users	username
full_name	users	full_name

accessToken và expiresAt do backend tạo khi đăng nhập, không phải cột của bảng users; expiresIn được tính từ thời hạn JWT cấu hình.

3.2. Use case: Xem dữ liệu cảm biến thời gian thực

3.2.1. Giao diện




Hình 3.3. Giao diện dashboard – dữ liệu cảm biến thời gian thực

3.2.2. Đặc tả use case

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Xem dữ liệu cảm biến thời gian thực
Actor	Người dùng đã được xác thực
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; ESP32, Mosquitto, Spring Boot, MySQL và Web Application đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Dashboard hiển thị dữ liệu cảm biến gần nhất và tự động cập nhật khi có dữ liệu mới.
Luồng thực hiện	Bước 1: Người dùng mở Dashboard. Bước 2: JavaScript gọi GET /api/sensor-data/latest để lấy dữ liệu hiện tại. Bước 3: Web Application thiết lập kết nối WebSocket/STOMP với Spring Boot. Bước 4: ESP32 đọc nhiệt độ, độ ẩm từ DHT11 và ánh sáng từ LDR. Bước 5: ESP32 đóng gói dữ liệu và publish lên topic: iot/device01/sensor Bước 6: Mosquitto chuyển message đến Spring Boot. Bước 7: Spring Boot phân tích dữ liệu MQTT và lưu dữ liệu vào sensor_data ở Database.

	Bước 8: Spring Boot gửi dữ liệu mới tới Web Application thông qua WebSocket/STOMP. Bước 9: JavaScript cập nhật các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trên Dashboard mà không cần tải lại trang.
Luồng ngoại lệ	• ESP32 mất kết nối Wi-Fi/MQTT: giao diện giữ dữ liệu cuối cùng và hiển thị trạng thái thiết bị mất kết nối. • WebSocket mất kết nối: giao diện hiển thị trạng thái mất kết nối và thực hiện kết nối lại. • Payload MQTT không hợp lệ: Spring Boot từ chối lưu dữ liệu và ghi log lỗi. • MySQL không hoạt động: dữ liệu mới không được lưu, đồng thời backend ghi nhận lỗi hệ thống.

3.2.3. Sequence diagram



Hình 3.4. Sequence diagram – Xem dữ liệu cảm biến thời gian thực

3.2.4. Mô tả API

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Lấy dữ liệu cảm biến gần nhất
Method	GET
URL	/api/sensor-data/latest
Params / Query	Không có
Body	Không có


Response	{
	"temperature":28.5,
	"humidity":70.2,
	"light":1530,
	"time":"2026-08-19T10:20:05"
	}

3.2.5. Mapping dữ liệu API – Database

Trường dữ liệu	Bảng	Cột
temperature	sensor_data + sensors	value, sensor_key
humidity	sensor_data + sensors	value, sensor_key
light	sensor_data + sensors	value, sensor_key
time	sensor_data	created_at

3.3. Use case: Xem biểu đồ dữ liệu cảm biến

3.3.1. Giao diện




Hình 3.5. Dashboard – biểu đồ dữ liệu cảm biến

3.3.2. Đặc tả use case

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Xem biểu đồ dữ liệu cảm biến
Actor	Người dùng đã được xác thực
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; MySQL có dữ liệu cảm biến hoặc hệ thống đang nhận dữ liệu mới.
Hậu điều kiện	Biểu đồ hiển thị dữ liệu theo thời gian và được cập nhật khi có giá trị mới.
Luồng thực hiện	Bước 1: Người dùng mở Dashboard. Bước 2: JavaScript gọi GET /api/sensor-data/chart để lấy dữ liệu gần nhất. Bước 3: Spring Boot truy vấn dữ liệu từ MySQL. Bước 4: Backend trả dữ liệu theo thời gian dưới dạng JSON. Bước 5: JavaScript sử dụng Chart.js để tạo biểu đồ. Bước 6: Khi Spring Boot nhận được dữ liệu cảm biến mới từ ESP32, backend phát dữ liệu qua WebSocket/STOMP. Bước 7: JavaScript nhận dữ liệu mới và thêm điểm mới vào biểu đồ.
Luồng ngoại lệ	• Không có dữ liệu: biểu đồ hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu. • Không kết nối được WebSocket: biểu đồ giữ dữ liệu hiện tại và giao diện hiển thị trạng thái mất kết nối. • Dữ liệu không hợp lệ: JavaScript bỏ qua bản ghi không hợp lệ.

3.3.3. Sequence diagram



Hình 3.6. Sequence diagram – Xem biểu đồ dữ liệu cảm biến

3.3.4. Mô tả API


Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Lấy dữ liệu biểu đồ
Method	GET
URL	/api/sensor-data/chart
Params / Query	limit tùy chọn; mặc định 20, hợp lệ 1–100 điểm mỗi cảm biến
Body	Không có
Response	{"temperature":[{"time":"2026-11-04T10:00:00","value":28.1}], "humidity":[{"time":"2026-11-04T10:00:00","value":70.0}], "light":[{"time":"2026-11-04T10:00:00","value":1500.0}]} Mỗi mảng theo thứ tự cũ đến mới.

3.3.5. Mapping dữ liệu API – Database

Trường dữ liệu	Bảng	Cột
temperature[].value	sensor_data	value
humidity[].value	sensor_data	value
light[].value	sensor_data	value
*.time	sensor_data	created_at
Tên chuỗi dữ liệu	sensors	sensor_key

3.4. Use case: Điều khiển bật/tắt thiết bị

3.4.1. Giao diện




Hình 3.7. Dashboard – khu vực điều khiển thiết bị

3.4.2. Đặc tả use case

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Điều khiển bật/tắt thiết bị
Actor	Người dùng đã được xác thực
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; thiết bị tồn tại; Spring Boot, Mosquitto và ESP32 đang hoạt động hoặc đã có trạng thái cuối cùng được lưu.
Hậu điều kiện	Lệnh được gửi đến thiết bị; trạng thái xác nhận của thiết bị được cập nhật nếu nhận được phản hồi từ ESP32.
Luồng thực hiện	Bước 1: Frontend gọi GET /api/devices để lấy ID thực tế và trạng thái hai đèn. Bước 2: Người dùng chọn ON hoặc OFF; frontend gửi POST /api/devices/{deviceId}/control với JWT. Bước 3: Backend lưu action_history ở PENDING với requestId, publish {requestId, deviceKey, action} lên iot/device01/control và trả HTTP 202. Bước 4: ESP32 điều khiển GPIO, publish trạng thái theo đèn và ACK lên iot/device01/ack. Bước 5: Backend đối chiếu ACK; cập nhật SUCCESS hoặc FAILED, trạng thái đã xác nhận và phát qua STOMP. Frontend cũng có thể tra GET /api/commands/{requestId}.
Luồng ngoại lệ	• Thiết bị không tồn tại: HTTP 404; action không hợp lệ: HTTP 400; broker/ESP32 chưa sẵn sàng hoặc có lệnh đang chờ: HTTP 409. Nếu không có ACK hợp lệ trong 5 giây, lệnh thành TIMEOUT; trạng thái đèn đã xác nhận không bị ghi đè. SUCCESS chỉ xác nhận xử lý GPIO, không phát hiện LED cháy.

3.4.3. Sequence diagram



Hình 3.8. Sequence diagram – Điều khiển bật/tắt thiết bị

3.4.4. Mô tả API

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Danh sách thiết bị
Method	GET
URL	/api/devices
Params / Query	Không có
Body	Không có

Response	`[{"id":1,"deviceKey":"lamp1","name":"Đèn 1",`
	`"status":"OFF","statusConfirmedAt":null,"online":true}]`
	`HTTP 200; lấy id thực tế cho API theo deviceId.`

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Lấy trạng thái thiết bị
Method	GET
URL	/api/devices/{deviceId}/status
Params / Query	deviceId là tham số đường dẫn; không có query
Body	Không có

Response	`{"deviceId":1,"deviceKey":"lamp1","name":"Đèn 1",`
	`"status":"OFF","statusConfirmedAt":"2026-11-04T10:00:00",`
	`"online":true}`
	`HTTP 200; ID không tồn tại: 404.`

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Điều khiển thiết bị
Method	POST
URL	/api/devices/{deviceId}/control
Params / Query	deviceId là tham số đường dẫn; không có query
Body	{"action":"ON"} Có thể gửi thêm deviceId nếu trùng ID trên URL.
Response	{"id":2,"requestId":"da18aacc-3e28-4d83-bfac-4cce0c7965aa", "deviceId":1,"deviceKey":"lamp1","action":"ON", "status":"PENDING","timeoutSeconds":5} HTTP 202: mới tiếp nhận lệnh, chưa xác nhận đèn đã bật.


Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Tra cứu kết quả lệnh
Method	GET
URL	/api/commands/{requestId}
Params / Query	requestId là tham số đường dẫn
Body	Không có
Response	{"id":2,"requestId":"da18aacc-3e28-4d83-bfac-4cce0c7965aa", "deviceKey":"lamp1","action":"ON","status":"SUCCESS", "createdAt":"2026-11-04T10:00:00"} HTTP 200; lệnh không thuộc tài khoản hiện tại: 404.

3.4.5. Mapping dữ liệu API – Database

Trường dữ liệu	Bảng	Cột
id	action_history	id
device_id	action_history	device_id
action	action_history	action
status	action_history	status
created_at	action_history	created_at
Trạng thái thiết bị	devices	status
Thời điểm cập nhật trạng thái	devices	updated_at
requestId	action_history	request_id
Thời điểm xác nhận trạng thái	devices	status_confirmed_at

3.5. Use case: Xem lịch sử giá trị cảm biến

3.5.1. Giao diện




Hình 3.9. Data Sensor– lịch sử dữ liệu cảm biến

3.5.2. Đặc tả use case

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Xem lịch sử giá trị cảm biến
Actor	Người dùng đã được xác thực
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và truy cập được màn hình Sensor Data.
Hậu điều kiện	Bảng hiển thị đúng dữ liệu theo điều kiện lọc, thứ tự và trang được lựa chọn.
Luồng thực hiện	Bước 1: Người dùng mở màn hình Sensor Data. Bước 2: Người dùng lựa chọn cảm biến, khoảng thời gian. Bước 3: JavaScript gửi: GET /api/sensor-data/history kèm các tham số lọc và phân trang. Bước 4: Spring Boot kiểm tra các tham số. Bước 5: Spring Data JPA thực hiện truy vấn MySQL. Bước 6: Backend trả kết quả dạng JSON có phân trang. Bước 7: JavaScript hiển thị dữ liệu trên bảng.
Luồng ngoại lệ	• Tham số không hợp lệ: backend trả HTTP 400. • Không có dữ liệu phù hợp: bảng hiển thị danh sách rỗng.

	• Lỗi cơ sở dữ liệu: backend trả HTTP 500 và giao diện hiển thị thông báo lỗi.

3.5.3. Sequence diagram



Hình 3.10. Sequence diagram – Xem lịch sử giá trị cảm biến

3.5.4. Mô tả API

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Tra cứu lịch sử cảm biến
Method	GET
URL	/api/sensor-data/history
Params / Query	sensorId; sensorKey; value; from; to; page; size; sort=createdAt,desc
Body	Không có
Response	`{"content":[{"id":1001,"sensorId":1,"sensorName":"Temperature", "sensorKey":"temperature","name":"Temperature","unit":"°C", "value":28.5,"createdAt":"2026-11-04T10:00:00"}], "totalElements":1,"totalPages":1,"number":0,"size":20}` Còn có các trường tương thích items, total và page.


3.5.5. Mapping dữ liệu API – Database

Trường dữ liệu	Bảng	Cột
content[].id	sensor_data	id

content[].sensorId	sensor_data	sensor_id
content[].sensorName	sensors	name
content[].value	sensor_data	value
content[].createdAt	sensor_data	created_at
content[].sensorKey	sensors	sensor_key
content[].unit	sensors	unit

3.6. Use case: Xem lịch sử điều khiển thiết bị

3.6.1. Giao diện




Hình 3.11. Device History – lịch sử điều khiển thiết bị

3.6.2. Đặc tả use case

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Xem lịch sử điều khiển thiết bị
Actor	Người dùng đã được xác thực
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và truy cập được màn hình Device History.
Hậu điều kiện	Bảng hiển thị đúng lịch sử điều khiển theo bộ lọc và phân trang.
Luồng thực hiện	Bước 1: Người dùng mở màn hình Device History. Bước 2: Người dùng lựa chọn thiết bị, hành động, trạng thái hoặc khoảng thời gian. Bước 3: JavaScript gửi: GET /api/devices/action-history kèm điều kiện lọc. Bước 4: Spring Boot kiểm tra tham số.

	Bước 5: Spring Data JPA truy vấn bảng action_history và các bảng liên quan. Bước 6: MySQL trả kết quả. Bước 7: Backend trả dữ liệu phân trang về Web Application. Bước 8: JavaScript hiển thị lịch sử trên bảng.
Luồng ngoại lệ	• Không có dữ liệu phù hợp: trả danh sách rỗng. • Tham số không hợp lệ: API trả HTTP 400. • Lỗi cơ sở dữ liệu: API trả HTTP 500 và giao diện yêu cầu người dùng thử lại.

3.6.3. Sequence diagram



Hình 3.12. Sequence diagram – Xem lịch sử điều khiển thiết bị

3.6.4. Mô tả API

Thuộc tính	Nội dung
Tên API	Tra cứu lịch sử điều khiển
Method	GET
URL	/api/devices/action-history
Params / Query	deviceId; deviceKey; action; status; from; to; page; size; sort=createdAt,desc
Body	Không có
Response	<pre>{"content":[{"id":125,"deviceId":1,"username":"admin", "deviceKey":"lamp1","deviceName":"Đèn 1","action":"ON", "status":"SUCCESS","createdAt":"2026-11-04T10:00:00"}], "totalElements":1,"totalPages":1,"number":0,"size":20} Còn có các trường tương thích items, total và page.</pre>

3.6.5. Mapping dữ liệu API – Database

Trường dữ liệu	Bảng	Cột
content[].id	action_history	id
content[].deviceName	devices	name
content[].action	action_history	action
content[].status	action_history	status
content[].username	users	username
content[].createdAt	action_history	created_at
content[].deviceId	action_history	device_id
content[].deviceKey	devices	device_key

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày kết quả triển khai mô hình giám sát và điều khiển hai đèn bằng ESP32, các màn hình của ứng dụng Web và kết quả kiểm thử. Phần cứng đã được vận hành với cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và hai LED. Đối với chức năng mới dùng JWT và WebSocket/STOMP, kết quả tự động được kiểm chứng trên máy chủ thử nghiệm với cơ sở dữ liệu H2 và cổng MQTT mô phỏng; các bằng chứng này được tách riêng với quan sát trên phần cứng thật.


4.1. Kết quả triển khai hệ thống

4.1.1. Mô hình phần cứng và chương trình ESP32

Mô hình dùng một ESP32 với hai LED rời, một cảm biến DHT11 và một đầu đo ánh sáng nối ngõ analog. Mỗi LED có một điện trở giới hạn dòng mắc nối tiếp trong nhánh riêng. Firmware tổ chức hai đèn bằng khóa lamp1 và lamp2; khi bổ sung thiết bị trong tương lai, mã và cấu hình của thiết bị mới sẽ được khai báo tại thời điểm bổ sung. Ở phạm vi báo cáo này, hệ thống phục vụ đúng hai đèn.

Bảng 4.1. Kết nối phần cứng trong mô hình

Thiết bị	Chân ESP32	Vai trò	Dữ liệu hoặc trạng thái
LED 1	GPIO25	Ngõ ra số	lamp1: ON/OFF
LED 2	GPIO26	Ngõ ra số	lamp2: ON/OFF
DHT11	GPIO27	Ngõ vào số	Nhiệt độ (°C), độ ẩm (%)
Đầu đo ánh sáng	GPIO34	Ngõ vào ADC	Giá trị 0–4095 ADC



Hình 4.1. Mô hình ESP32, cảm biến và hai đèn trong báo cáo gốc

ESP32 đọc DHT11 và ADC khoảng mỗi 2 giây. Nếu lần đọc DHT11 không hợp lệ, firmware bỏ qua lần gửi đó. Giá trị ánh sáng được biểu diễn theo thang ADC 0–4095, chưa được hiệu chuẩn thành đơn vị lux. Việc ghi nhận một lệnh SUCCESS chỉ cho biết ESP32 đã xử lý GPIO và gửi xác nhận; hệ thống không có cảm biến độc lập để chứng minh LED phát sáng.

4.1.2. Truyền thông, lưu trữ và máy chủ

ESP32 dùng định danh device01 và kết nối Mosquitto qua MQTT (cấu hình mặc định cổng 1001). Bản tin số đo đi qua iot/device01/sensor. Backend gửi lệnh điều khiển lên iot/device01/control, gồm requestId, deviceKey và action. ESP32 trả phản hồi qua iot/device01/ack; trạng thái riêng của từng đèn được phát ở iot/device01/status/lamp1 và iot/device01/status/lamp2. Chủ đề iot/device01/availability thông báo ONLINE/OFFLINE. Trạng thái đèn và kết nối được giữ lại trên broker để đồng bộ khi kết nối lại; phản hồi lệnh không được giữ lại.

Spring Boot tiếp nhận MQTT, ghi số đo và lịch sử lệnh vào MySQL iot_db. Các bảng chính là users, sensors, sensor_data, devices và action_history. requestId là khóa ghép một lệnh Web với phản hồi từ ESP32. Backend chỉ coi lệnh hoàn tất sau khi nhận phản hồi tương ứng hoặc hết thời gian chờ; khi TIMEOUT, trạng thái ON/OFF cuối cùng đã được xác nhận vẫn được giữ nguyên.

Bảng 4.2. Thành phần phần mềm đã triển khai

Thành phần	Kết quả triển khai	Điểm kiểm chứng
ESP32	Đọc ba đại lượng, điều khiển hai GPIO và gửi ACK	Firmware sketch_sep11a.ino; lần chạy phần cứng
Mosquitto	Chuyển bản tin cảm biến, lệnh, ACK và trạng thái	Luồng MQTT theo device01
MySQL	Lưu thiết bị, cảm biến, số đo, người dùng, lịch sử	Các bảng trong iot_db
Spring Boot	REST, JWT Bearer, STOMP/WebSocket	Bộ thử HTTP/STOMP
Web	Đăng nhập, Dashboard, tra cứu và hồ sơ	Ảnh giao diện và thử nghiệm trình duyệt


Máy chủ cung cấp giao diện HTML/CSS/JavaScript cùng nguồn gốc với API tại cổng 8080. Sau khi đăng nhập, client gửi JWT Bearer cho REST và trong khung STOMP CONNECT. Backend đẩy thay đổi qua /topic/sensor-data, /topic/devices, /topic/availability và kênh riêng /user/queue/commands. Giao diện không cần tải lại trang để nhận số đo hoặc kết quả lệnh mới.

4.2. Kết quả giao diện và chức năng

Các hình trong mục này thể hiện mã giao diện hiện hành. Hình Dashboard được lấy từ ảnh chụp phiên chạy với ESP32 trong báo cáo gốc. Ảnh đăng nhập, dữ liệu cảm biến, lịch sử và hồ sơ được dựng từ giao diện hiện hành với dữ liệu minh họa trong môi trường thử, không dùng để khẳng định số đo hoặc lệnh thực tế tại thời điểm chụp.

a. Màn hình đăng nhập


Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu; frontend gửi JSON tới POST /api/auth/login. Khi xác thực thành công, backend trả JWT cùng thời hạn. Frontend lưu JWT trong sessionStorage của tab, gắn Bearer cho những API được bảo vệ và chuyển về trang đăng nhập khi token hết hạn hoặc nhận HTTP 401. Nút Đăng xuất xóa token trong tab và ngắt kết nối WebSocket.



Hình 4.2. Màn hình đăng nhập của giao diện hiện hành

b. Dashboard và điều khiển hai đèn


Dashboard hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, trạng thái kết nối ESP32, hai đèn và biểu đồ gần nhất. Ở thời điểm ảnh nguồn được chụp, giao diện hiển thị 29,8 °C, 53% và 2178 ADC; đây là một ảnh chụp đơn lẻ, không phải phép đo độ chính xác. Nút bật/tắt tạo lệnh HTTP 202 ở trạng thái PENDING. Kết quả cuối cùng được nhận qua STOMP hoặc tra cứu bằng requestId, vì vậy giao diện phân biệt việc gửi lệnh với việc ESP32 xác nhận.



Hình 4.3. Dashboard trong ảnh chụp phiên chạy thực tế của báo cáo gốc

c. Màn hình dữ liệu cảm biến


Màn hình hiển thị các bản ghi theo trang với ID, loại cảm biến, giá trị, đơn vị và thời gian. Người dùng có thể lọc theo cảm biến, giá trị chính xác hoặc khoảng thời gian tương ứng với ngày, phút hay giây đã nhập; kết quả chỉ gồm các bản ghi trong khoảng này. Mỗi thời điểm có nút sao chép. Dữ liệu ảnh dưới đây là dữ liệu minh họa để xem bố cục, gồm ba loại cảm biến của mô hình.



Hình 4.4. Màn hình dữ liệu cảm biến với dữ liệu minh họa

d. Màn hình lịch sử điều khiển


Lịch sử ghi người thao tác, thiết bị, hành động ON/OFF, kết quả và thời gian. Bộ lọc hỗ trợ thiết bị, hành động, trạng thái và thời gian; bảng có phân trang, sắp xếp và sao chép thời điểm. Các trạng thái PENDING, SUCCESS, FAILED và TIMEOUT phản ánh vòng đời lệnh, trong đó TIMEOUT không tự đổi trạng thái đèn đã xác nhận trước đó.



Hình 4.5. Màn hình lịch sử điều khiển với dữ liệu minh họa

e. Màn hình hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ trình bày thông tin sinh viên và các liên kết tài liệu, thiết kế Figma, Postman. Liên kết Figma và Postman dẫn tới tài nguyên đã được cung cấp trong dự án; mục GitHub và Google Drive trên giao diện hiện vẫn là liên kết chung, cần thay bằng địa chỉ dự án cụ thể khi công bố. Trang này là phần hiển thị thông tin, không phải chức năng chỉnh sửa hồ sơ trong cơ sở dữ liệu.



Hình 4.6. Màn hình hồ sơ cá nhân của giao diện hiện hành

4.3. Kết quả kiểm thử

Người thực hiện gửi sáu yêu cầu REST bằng Postman tới backend tại http://127.0.0.1:8080. Yêu cầu đăng nhập dùng JSON để nhận JWT; năm yêu cầu GET tiếp theo dùng Bearer Token. Bảng 4.3 ghi lại kết quả trong các ảnh chụp; mật khẩu và giá trị token được lược bỏ khỏi báo cáo.

Bảng 4.3. Kết quả thực nghiệm sáu API bằng Postman

Chức năng	Yêu cầu trên Postman	Kết quả quan sát
Đăng nhập	POST /api/auth/login	200 OK; admin (id 1); trả accessToken, tokenType = Bearer, expiresIn = 3600 giây.
Số đo mới nhất	GET /api/sensor-data/latest	200 OK; 29,8 °C; 55 %; 1453 ADC; time = 2026-11-04T15:16:55.890575.
Danh sách thiết bị	GET /api/devices	200 OK; lamp1 và lamp2 đều OFF; lamp1 có online = false.
Lịch sử cảm biến	GET /api/sensor-data/history?page=0&size=20&sort=createdAt,desc	200 OK; items[0]: id 10890, light = 1453 ADC, createdAt = 2026-11-04T15:16:55.890575.
Dữ liệu biểu đồ	GET /api/sensor-data/chart?limit=20	200 OK; mảng temperature có các cặp time, value; một điểm đạt 29,3 °C.
Trạng thái đèn	GET /api/devices/1/status	200 OK; lamp1 OFF, statusConfirmedAt = 2026-11-04T15:12:20 và online = false.

Cả sáu yêu cầu trong ảnh đều trả HTTP 200. Giá trị ánh sáng 1453 ADC và mốc 2026-11-04T15:16:55.890575 ở API latest trùng với bản ghi đầu của API history, cho thấy hai cách truy vấn cùng phản ánh số đo đã lưu. API chart trả dãy điểm để vẽ biểu đồ. Trạng thái online = false ở lamp1 cho biết bộ điều khiển không được ghi nhận trực tuyến tại thời điểm truy vấn; status = OFF là trạng thái đã được xác nhận trước đó, không phải bằng chứng LED đang sáng hay tắt thực tế.

Phạm vi thực nghiệm Postman trong các ảnh chỉ gồm đăng nhập và năm API đọc dữ liệu. Ảnh không thể hiện thử lệnh bật/tắt đèn, ACK từ ESP32, trường hợp JWT không hợp lệ hoặc cập nhật qua WebSocket/STOMP. Các kết luận về những luồng này cần dựa trên phép thử riêng; dữ liệu ngày 04/11 là dữ liệu đã lưu và không chứng minh cảm biến đang truyền trực tiếp khi chụp ảnh.

Trong lần thử phần cứng trước đó, người thực hiện đã xác nhận ESP32 gửi được số đo vào iot_db và hai đèn có thể bật sáng sau khi thay LED hỏng, mắc điện trở nối tiếp. Bằng chứng này thuộc quá trình tích hợp thực tế trước khi đổi sang JWT; Chương 4 không suy diễn rằng toàn bộ kịch bản JWT đã được chạy lại với broker, cơ sở dữ liệu và ESP32 thật.

4.4. Đánh giá kết quả

Bảng 4.4. Mức độ đáp ứng yêu cầu và giới hạn

Yêu cầu	Kết quả đạt được	Giới hạn cần lưu ý
Giám sát ba đại lượng	ESP32 phát bản tin; backend lưu và hiển thị theo thời gian	Ánh sáng ở thang ADC, chưa hiệu chuẩn lux
Điều khiển hai đèn	lamp1 và lamp2 có lệnh, ACK, trạng thái và lịch sử riêng	SUCCESS xác nhận GPIO, không đo ánh sáng LED
Cập nhật thời gian thực	Backend đẩy sự kiện qua WebSocket/STOMP sau khi ghi dữ liệu	Thử tự động trong môi trường giả lập MQTT
Tra cứu dữ liệu	Lọc, sắp xếp, phân trang, sao chép thời gian	Chưa đánh giá tải lớn và vận hành dài hạn
Bảo vệ hệ thống	REST và STOMP dùng JWT Bearer; API đăng nhập công khai	Chưa có refresh token hoặc thu hồi token phía máy chủ

Kết quả cho thấy mô hình đã đáp ứng các chức năng cốt lõi của đề tài trong phạm vi hai đèn: thu thập số đo, lưu trữ, quan sát qua Web, gửi lệnh và theo dõi xác nhận. Phần thử tự động chứng minh các luồng API, JWT và STOMP hoạt động trong môi trường thử, còn lần chạy phần cứng chứng minh đường truyền dữ liệu và thao tác đèn ở cấu hình đã kiểm tra. Để đánh giá độ tin cậy thực tế sau khi đổi xác thực, cần chạy lại kiểm thử đầu cuối với broker, MySQL và ESP32 thật; nếu muốn phát hiện LED cháy, phải bổ sung phần cứng đo dòng hoặc ánh sáng riêng.