Mã quản lý : QAPGE-00088-01_A


Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube

Hướng Dẫn Công Việc

Tên Công Việc	1/2	Số đăng kí	PMW-00647_B
VỆ SINH BƠM BÁNH RĂNG		Ngày ban hành	11-Nov-2022

Hình ảnh minh hoạ


Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4




Hình 5



Hình 6




Hình 7




Hình 8



Hình 09



Hình 10



Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
I. Khi bắt đầu công việc, cần kiểm tra an toàn xung quanh máy		
+ Đảm bảo Gear Pump đã dừng quay.		
+ Đảm bảo Gear Pump đã ngừng gia nhiệt.		
+ Đảm bảo tấm trên và dưới của GP2 đã được đóng số như hình 1. (1-1 là tấm trên, 2-2 là tấm dưới)		
+ Nếu chưa có ký hiệu phân biệt tấm trên và dưới thì liên hệ với người đảm trách.		
II. Khi tháo Gear Pump		
Bước 1: Tháo tất cả dây điện gia nhiệt, cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất. (Hình 2)		
Bước 2: Tháo rời mặt AD. Sau đó, đặt xuống bệ Gear Pump. (Hình 3)		Sử dụng lục giác 10
Bước 3: Tháo rời Bulong mặt trên và dưới của khối GP2. (Hình 4)	Mở cùng lúc 2 tấm	Sử dụng lục giác 14
Bước 4: Tháo rời trục khuỷu của Motor và mặt bích của Gear Pump. (Hình 5)		Sử dụng lục giác 6
Bước 5: Tháo rời mặt GP1 và mặt GP3 ra khỏi khối GP2. (Hình 7)	Sử dụng cẩu trục để đỡ	Sử dụng lục giác 17
Bước 6: Tháo rời mặt bích của trục bánh răng. (Hình 8)	khối GP2. (Hình 6)	Sử dụng lục giác 3
Bước 7: Sử dụng cẩu trục để mang khối GP2 xuống khu vực vệ sinh.		
Bước 8: Tháo 2 tấm trên và dưới của khối GP2. (Hình 9)		Sử dụng Bulong M8 và lục giác 8
+ Sử dụng 2 Bulong M8 để lấy 2 tấm này ra khỏi khối GP2.		
Bước 9: Sử dụng búa đồng đóng 2 bánh răng ra khỏi khối GP2. (Hình 10)	Chú ý then cài	Sử dụng búa đồng
Chú ý:		
Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho người chịu trách nhiệm.		
Thực hiện vệ sinh định kỳ : 3 tháng / 1 lần		

CONTROLLED
QA Dept.
25-11-2022
Copy 01/16
SMC Manufacturing (Vietnam)

Có hiệu lực đến | Đến Ngày Tháng Năm


Nguồn tham khảo

Xác nhận	Phê duyệt	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
Production Dept. 11 NOV 2022 M.Osato	Production Dept. 11 NOV 2022 N.T.Thân	Production Dept. 11 NOV 2022 K.M.Thiện	B	Cập nhật bổ sung	Thêm mã sản phẩm TIUB	11/11/2022	Thiện	Thân	Osato

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	2/2	Số đăng kí	PMW-00647_B
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube		VỆ SINH BƠM BÁNH RĂNG		Ngày ban hành	11-Nov-2022

Hình ảnh minh hoạ


Hình 11



Hình 12




Hình 13




Hình 14



Hình 15




Hình 16



Hình 17



Hình 18



Hình 20





Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
III. Khi vệ sinh Gear Pump		
Bước 10: Vệ sinh sơ phần nhựa và chất vệ sinh.		
Bước 11: Hấp tất cả các chi tiết trong khối GP2 ở 400℃ khoảng 2 tiếng. (Hình 11)		
Bước 12: Vệ sinh sạch sẽ tất cả chi tiết trong khối GP2. (Hình 12)		Sử dụng bàn chải, chổi và cây đồng
IV. Khi Lắp Gear Pump		
Bước 13: Lắp 2 bánh răng và 4 gối đỡ. (Hình 13 và 14)		
+ Bên cảm biến đo nhiệt GP2 sẽ lắp bánh răng có trục dài.		
+ Cặp gối đỡ có đóng số khác nhau trên rãnh then là 1 cặp.		
+ Mặt trên sẽ như hình 13.		
+ Mặt dưới sẽ như hình 14.		
Bước 14: Lắp 2 tấm trên và dưới vào khối GP2. (Hình 15)	Ký hiệu tấm trên và dưới	Sử dụng lục giác 14
Bước 15: Lắp mặt bích của trục bánh răng. (Hình 16)		Sử dụng lục giác 3
Bước 16: Lắp mặt GP1 (Hình 17) và mặt GP3 (Hình 18) vào khối GP2.		Sử dụng lục giác 17
+ Sử dụng cẩu trục nâng khối GP2		
Bước 17: Lắp trục của bánh răng với trục Motor. (Hình 19)		Sử dụng lục giác 6
Bước 18: Bật gia nhiệt cho Gear Pump. Đến khi đủ nhiệt độ cài đặt, siết chặt lại tất cả Bulong 1 lần nữa		
Bước 19: Lắp mặt AD vào mặt GP1. Đến khi đủ nhiệt độ cài đặt, siết lại 1 lần nữa. (Hình 20)		Sử dụng lục giác 10
Chú ý:		
Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho người chịu trách nhiệm.		
Thực hiện vệ sinh định kỳ : 3 tháng / 1 lần		