

## 4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

| Konektor   | Pin              | Popis signálu                            | Č. vodiče | Označení |
|------------|------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>XC9</b> | 2d, 2z           | Napájení skříně regulátoru – kladný pól  | 500       |          |
|            | 4d, 4z           | Napájení skříně regulátoru – záporný pól | 499       |          |
|            | 6d, 6z           |                                          |           |          |
|            | 8d, 8z, 10d, 10z |                                          |           |          |
|            | 12d, 12z         | Komunikace CAN s centrálním regulátorem  | 503       |          |
|            | 14d, 14z         | Komunikace CAN s centrálním regulátorem  | 504       |          |
|            | 16d, 16z         | Komunikace CAN s centrálním regulátorem  | 505       |          |

Karta černá 0

| Konektor    | Pin     | Signál         | Popis signálu                           |  | Č. vodiče | Ozn. |
|-------------|---------|----------------|-----------------------------------------|--|-----------|------|
| <b>XC11</b> | 2d,2z   | AIN 0 (4–20mA) | Žádaná rychlost 1                       |  | 224       | Vz1  |
|             | 4d,4z   | AIN 1 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 6d,6z   | AIN 2 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 8d,8z   | AIN 3 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 10d,10z | AIN 4 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 12d,12z | AIN 5 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 14d,14z | AIN 6 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 16d,16z | AIN 7 (4–20mA) |                                         |  |           |      |
|             | 18d,18z | minus AIN      |                                         |  |           |      |
|             | 20d,20z | minus AIN      |                                         |  |           |      |
|             | 22d,22z | AOUT0(4–20mA)  |                                         |  |           |      |
|             | 24d,24z | AOUT1(4–20mA)  |                                         |  |           |      |
|             | 26d,26z | Minus AOUT     |                                         |  |           |      |
|             | 28d,28z | RS485+/TxD     | Komunikace s displejem strojvedoucího 1 |  | 235       |      |
|             | 30d,30z | RS485-/RxD     | Komunikace s displejem strojvedoucího 1 |  | 236       |      |
|             | 32d,32z | GND485/232     |                                         |  | stínění   |      |

Karta oranžová 24V

| Konektor    | Pin           | Signál | Popis sygnálu               |   | Č. vodiče | Ozn.   |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|---|-----------|--------|
| <b>XC12</b> | 2d(+), 2z (-) | DI0    | Zapnuto stanoviště 1        | H | 203       | KST1   |
|             | 4d(+), 4z (-) | DI1    | Start motoru                | H | 205       | KSTR1  |
|             | 6d(+), 6z (-) | DI2    | Stop motoru                 | L | 206       | KSTOP1 |
|             | 8d(+), 8z (-) | DI3    | Poloha kontroléru souhlas   | H | 207       | KS1    |
|             | 10d(+),10z(-) | DI4    | Poloha kontroléru jízda     | H | 208       | KJ1    |
|             | 12d(+),12z(-) | DI5    | Poloha kontroléru výběh     | H | 209       | KV1    |
|             | 14d(+),14z(-) | DI6    | Poloha kontroléru BP, R     | H | 210       | KPBR1  |
|             | 16d(+),16z(-) | DI7    | Poloha kontroléru BE, BP, R | H | 211       | KPR1   |
|             | 18d(+),18z(-) | DI0    | Volba směru vpřed           | H | 212       | KVP1   |
|             | 20d(+),20z(-) | DI1    | Volba směru vzad            | H | 213       | KVZ1   |
|             | 22d(+),22z(-) | DI2    | Zvoleno dvojčlenné řízení   | H | 204       | K2D1   |
|             | 24d(+),24z(-) | DI3    | Volba pro řízený vůz        | H | 214       | KVS1   |
|             | 26d(+),26z(-) | DI4    | Výluka pískování            | H | 215       | KVPI1  |
|             | 28d(+),28z(-) | DI5    | Sepnout pískování vozidla   | H | 216       | KZPI1  |
|             | 30d(+),30z(-) | DI6    | Sepnout zavírání dveří      | H | 218       | KZD1   |
|             | 32d(+),32z(-) | DI7    | Sepnout odbrzdovač          | H | 217       | KOD1   |

Karta bílá 24V

| Konektor    | Pin           | Signál | Popis sygnálu                       |   | Č. vodiče | Ozn.   |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|---|-----------|--------|
| <b>XC13</b> | 2d(+), 2z (-) | DI8    | Manipulační pojezd                  | H | 219       | KMPO1  |
|             | 4d(+), 4z (-) | DI9    | Omezení poměrného tahu +1           | H | 225       | KOPT+1 |
|             | 6d(+), 6z (-) | DI10   | Omezení poměrného tahu -1           | H | 226       | KOPT-1 |
|             | 8d(+), 8z (-) | DI11   | Sepnout návěstní světla - kód A     | H | 220       | KNSA1  |
|             | 10d(+),10z(-) | DI12   | Sepnout návěstní světla - kód B     | H | 221       | KNSB1  |
|             | 12d(+),12z(-) | DI13   | Sepnout návěstní světla - kód C     | H | 222       | KNSC1  |
|             | 14d(+),14z(-) | DI14   | Sepnuté červené poziční světlo      | H | 735       | KSCS1  |
|             | 16d(+),16z(-) | DI15   | Zvoleno manuální ovládání           | L | 223       | KMR1   |
|             | 18d(+),18z(-) | DO8    | Spínání návěstního světla pravého 1 | - | 230       | SNSP1  |
|             | 20d(+),20z(-) | DO9    | Spínání návěstního světla horního 1 | - | 231       | SNSH1  |
|             | 22d(+),22z(-) | DO10   | Spínání návěstního světla levého 1  | - | 232       | SNSL1  |
|             | 24d(+),24z(-) | DO11   | Spínání houkačky stanoviště 1       |   | 233       | SHA1   |
|             | 26d(+),26z(-) | DO12   | Spínání červeného světla pravého 1  | - | 730       | SCP1   |
|             | 28d(+),28z(-) | DO13   | Spínání červeného světla levého 1   | - | 732       | SCL1   |
|             | 30d(+),30z(-) | DO14   | Spínání ventilu odbrzdovače         | - | 238       | SODB1  |
|             | 32d(+),32z(-) | DO15   |                                     |   |           |        |

Karta bílá 24V

| Konektor    | Pin           | Signál | Popis sygnálu                       |   | Č. vodiče | Ozn.  |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|---|-----------|-------|
| <b>XC14</b> | 2d(+), 2z (-) | DI16   | Tlačítko nulování rychlobrzdy       | H | 281       | KSNR1 |
|             | 4d(+), 4z (-) | DI17   | Záklopka záchranné brzdy 1          | H | 284       | KZZB1 |
|             | 6d(+), 6z (-) | DI18   | Záklopka záchranné brzdy 2          | H | 285       | KZBB2 |
|             | 8d(+), 8z (-) | DI19   | Záklopka záchranné brzdy 3          | H | 286       | KZZB3 |
|             | 10d(+),10z(-) | DI20   | Záklopka záchranné brzdy 4          | H | 287       | KZZB4 |
|             | 12d(+),12z(-) | DI21   | Použití rychlobrzdy                 | H | 401.1     | KR1   |
|             | 14d(+),14z(-) | DI22   | Sepni režim hory                    | H | 229       | KHR1  |
|             | 16d(+),16z(-) | DI23   | Otevřeny dveře                      | H | 842.1     | KOD1  |
|             | 18d(+),18z(-) | DO16   | Spínání neutralizace záchr. brzdy   | - | 289       | SHAV1 |
|             | 20d(+),20z(-) | DO17   | Spínání signalizace záchranné brzdy | - | 282       | SSZB1 |
|             | 22d(+),22z(-) | DO18   |                                     |   |           |       |
|             | 24d(+),24z(-) | DO19   |                                     |   |           |       |
|             | 26d(+),26z(-) | DO20   |                                     |   |           |       |
|             | 28d(+),28z(-) | DO21   |                                     |   |           |       |
|             | 30d(+),30z(-) | DO22   |                                     |   |           |       |
|             | 32d(+),32z(-) | DO23   |                                     |   |           |       |