ACME EM-100 Modbus register map

32-bit values use big-endian word order (ABCD).

Table 1 - Input registers (function code 04)

Register	Description	Type	Unit
30001	Voltage L1	Float32	V
30003	Voltage L2	Float32	V
30005	Voltage L3	Float32	V
30007	Total active power	Float32	W
30009	Frequency	Float32	Hz

Table 2 - Holding registers (function code 03)

Reg (hex)	Parameter	Data type	Multiplier	R/W
0x0000	Voltage L1	UINT16	0.1	R
0x0001	Current L1	UINT16	0.01	R
0x0002	Active power	INT16		R
0x0003	Temperature (°C)	INT16	0.1	R
0x0004-0x0005	Energy import	UINT32	0.01	R
0x0010	Reset energy counters	UINT16		W
0x0011	Reserved			R