Pasos para declarar un objeto QSerialPort

Declaracion en "mainwindow.h"

Declaro un puntero a QSerialPort, un ejemplo es: `QSerialPort *serial;`

Constructor de MainWindow

- El puntero es igual a `new QSerialPort(this);`
- Hago un listado de serialPort disponibles con: `QSerialPortInfo::availablePorts();` de la siguiente manera:

```
ui->comboBoxPort->clear();
const auto infos = QSerialPortInfo::availablePorts();
for (const QSerialPortInfo &info : infos) {
    ui->comboBoxPort->addItem(info.portName());
}
```

Distintos metodos que se utilizan

- Disponibilidad del serial: `serial->isOpen()`
- Seteo puerto: `serial->setPortName()` y puede recibir como parametro el texto del listado: `ui->comboBoxPort->currentText()`
- Caracteristicas de la comunicacion:

```
serial->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600);
serial->setDataBits(QSerialPort::Data8);
serial->setParity(QSerialPort::NoParity);
serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
serial->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
```

- Abrir un puerto serie: `serial->open(QIODevice::ReadWrite)` y recibe el modo de comunicacion (lectura, escritura o ambos)
- Desconectar o cerrar puerto: `serial->close();`
- Leer datos o recibir datos: `const QByteArray data = serial->readAll();`
- Escribir datos o enviarlos: `serial->write(data)` siendo data lo que hay que enviar

- Para ejecutar una funcion si recibi datos: `connect(serial, &QSerialPort::readyRead, this, &MainWindow::readData);` siendo `MainWindow::readData` la funcion a ejecutar. Con `disconect` desconecto la señal