

Cargoservice — Sprint3

ISS 2026 — VALERIA CAPACCI & GINEVRA PENTOLI

[GOAL](#) [PROBLEM ANALYSIS](#) [TEST PLANS](#) [PROJECT](#) [DEPLOYMENT](#)

Goal

Implementare il `sonar` : scrivere il firmware del sensore su Raspberry PicoW che misura la distanza `D` davanti allo IOPort e collegarlo al resto del sistema. Gestire inoltre la reazione di `cargorobot` al guasto sonar durante un movimento già in corso, e completare la gestione del `Led` .

Problem analysis

L'attore sonar

Come stabilito con il committente, il dispositivo fisico che misura la distanza `D` davanti allo IOPort è un Raspberry PicoW e occorre scriverne il firmware. Il PicoW, però, esegue MicroPython su un microcontrollore: non è in grado di eseguire la logica applicativa qak né di partecipare al modello ad attori del sistema. Per questo motivo il sistema include un componente intermedio dedicato, l'attore `sonar` , con lo scopo di ricevere i dati grezzi dal Pico e di tradurli in eventi comprensibili al resto del sistema.

Comunicazione fra PicoW e sonar

L'unico compito del PicoW è andare a calcolare la distanza da un ostacolo e comunicarla sotto forma di stringa. Va però deciso come far comunicare questa informazione dal PicoW al sonar (e di conseguenza a `cargoservice`).Il PicoW instrada automaticamente stdin/stdout sulla porta USB (MicroPython), quindi il caso più semplice sarebbe un semplice `print()` della lettura. Tuttavia, essendo un PicoW dotato di connettività WiFi, può però anche pubblicare i dati su un broker MQTT. Andiamo quindi a confrontare le due strategie possibili:

Alternativa	Considerazioni
Seriale via USB/UART	Nessun componente architetturale aggiuntivo, latenza minima. Il limite è fisico: il nodo che ospita l'attore <code>sonar</code> deve girare sulla stessa macchina a cui il PicoW è collegato via cavo.
MQTT via WiFi	il PicoW pubblica le letture su un topic di un broker MQTT, senza vincoli di collegamento fisico col nodo che ospita <code>sonar</code> . Introduce però un componente architetturale aggiuntivo (il broker).

Si decide di adottare MQTT: l'attore `sonar` può vivere in un nodo fisicamente separato dal PicoW senza alcun impatto sul firmware. Il PicoW pubblica le letture di distanza su un topic dedicato, già formattate come messaggio qak, così che l'infrastruttura qak lo riconosca senza bisogno di codice di conversione lato JVM. L'attore `sonar` si sottoscrive allo stesso topic. Utilizziamo inoltre lo stesso canale, in verso opposto, per portare il comando `blinkLed` dal sistema al PicoW, su un topic separato.

MQTT

Decisa la scelta di MQTT come canale, resta da decidere come i payload che arrivano sul broker diventino messaggi per l'attore `sonar` . Una prima ipotesi da analizzare è quella di riusare lo stesso schema già adottato per `ioport` : una classe Java dedicata (sul modello di `IOPortWsAdapter`) che apre la connessione MQTT, si sottoscrive al topic e, alla ricezione di un payload, lo inietta come messaggio nell'attore tramite un metodo interno del runtime qak. Questa soluzione, però, richiedeva di verificare un meccanismo di iniezione che comportava ulteriore complicazione non necessaria allo scopo del sistema.

Inoltre qak offre un supporto nativo per MQTT: un `System` può dichiarare infatti direttamente un broker (`mqttBroker "host":porta eventTopic "topic"`) e qualunque attore con una transizione `whenEvent <nome>` il cui payload combaci col formato pubblicato su quel topic riceve automaticamente l'evento, senza alcun codice di sottoscrizione lato Java. Il runtime qak stesso è quindi l'endpoint MQTT.

Si sceglie questa seconda strada: si dichiara il broker una sola volta a livello di `System`.

Il supporto nativo copre però solo la direzione in ingresso (PicoW → sonar): non esiste un analogo `dispatchTopic` per la pubblicazione automatica in uscita. Per il comando `blinkLed` (sonar → PicoW) resta quindi necessaria una chiamata esplicita, che il codice risolve con l'oggetto `mqtt` reso disponibile dal runtime non appena un broker è dichiarato.

Soglie e frequenza di campionamento

Come specificato nei requisiti, le due soglie di cui il sistema tiene traccia sono:

- `D < DFREE/2` per almeno 3 secondi → viene rilevato un container
- `D > DFREE` per almeno 3 secondi → probabile malfunzionamento del sonar

Il PicoW emette solo letture continue di distanza: è `sonar` a dover mantenere lo stato temporale delle soglie ed emettere i dispatch verso `cargoservice` / `cargorobot` / `ioport` solo quando queste vengono realmente superate per l'intera finestra di conferma.

Resta da stabilire a quale cadenza il PicoW debba pubblicare le letture. Valutiamo se pubblicare a 1 lettura/secondo oppure aumentare la frequenza (ad esempio a 5 Hz) per una risoluzione più fine sul momento esatto di superamento soglia: una cadenza più alta ridurrebbe di poco l'incertezza sul preciso istante di superamento, ma aumenta il traffico MQTT e introduce un parametro di tuning non richiesto dai requisiti. Con la finestra di conferma di 3 secondi imposta da requisiti, anche a 1 lettura/secondo si hanno comunque circa 3 campioni entro la finestra: sufficienti a confermare in modo affidabile un cambio di stato.

Si decide quindi di implementare la cadenza di 1 secondo.

Un solo Context

`sonar` comunica con un dispositivo esterno e fisicamente separato: il PicoW, su una propria rete WiFi. Ci si può chiedere se questa separazione fisica debba riflettersi anche a livello di qak, cioè se `sonar` debba vivere in un proprio `Context` dedicato invece di condividere `ctxcargoservice` con `cargoservice`, `cargorobot` e `ioport`.

Soluzione	Descrizione
Context dedicato (<code>ctxsonar</code>)	<code>sonar</code> vive in un proprio processo qak, e comunica con <code>cargoservice</code> / <code>cargorobot</code> tramite un <code>ExternalQActor</code> .
Context condiviso	<code>sonar</code> resta in <code>ctxcargoservice</code> , come già <code>ioport</code> .

Introdurre un `ctxsonar` dedicato non aggiungerebbe alcuna separazione reale rispetto a quella già garantita dal broker MQTT: sposterebbe solo l'attore `sonar` in un secondo processo qak, aggiungendo un `ExternalQActor` e un salto di rete interno fra `sonar` e `cargoservice` / `cargorobot`, un costo senza un confine fisico reale da giustificarlo.

`sonar` resta quindi in `ctxcargoservice`. Nessuno dei quattro attori applicativi (`cargoservice`, `cargorobot`, `ioport`, `sonar`) giustifica un `Context` separato, perché nessuno di essi comunica con un altro vero processo qak se non tramite `robotsmart` (unico caso di `ExternalQActor`), in quanto fornito e gestito dal committente come servizio indipendente.

Reazione di cargorobot al guasto

Come deciso col committente, un guasto sonar rilevato mentre `cargorobot` è già in movimento deve fermare il robot e lasciare il container nella posizione corrente. `cargorobot` deve quindi restare sensibile a guasti in ognuna delle quattro tratte del trasporto (verso IOPort, verso slot5, verso lo slot riservato, verso HOME).

Led

`blinkLed` raggiunge il PicoW via MQTT, che deve farlo lampeggiare fisicamente mentre allo stesso tempo continua a leggere il sonar e pubblicare. Il firmware MicroPython gira però su un solo thread: si considera quindi come ipotesi un semplice flag booleano, aggiornato dal callback MQTT sul topic del Led, controllato una volta per iterazione nel loop principale già esistente.

Modello finale

Questo sprint aggiunge o rende operative le seguenti:

sprint3.qak

```
Dispatch sonarcontainer : sonarcontainer(DISTANCE) // container rilevato (D < DFREE/2 per
>= 3s);

Event    sonarreading   : sonarreading(DISTANCE) // lettura di distanza
Dispatch sonarfault     : sonarfault(CAUSE)      // D > DFREE per >= 3s: sospetto guasto
sonar
Dispatch sonarrestored  : sonarrestored(NONE)    // sonar tornato a D <= DFREE dopo un
guasto
Dispatch blinkLed       : blinkLed(FLAG)        // ordinare al PicoW di accendere il Led
(via MQTT)
Event    alarm          : alarm(X)              // segnale di arresto
```

Test plans

I test si aggiungono a quelli già coperti negli sprint precedenti, qui non ripetuti. Sono organizzati in due livelli: **TP-A** sull'attore `sonar` isolato (con letture MQTT simulate via `mosquitto_pub`, senza il PicoW fisico) e **TP-B** end-to-end col PicoW reale.

TP-A: attore sonar (letture simulate)

ID	Scenario	Esito atteso
TP-A1	Pubblico su <code>cargoservice/sonar/distance</code> una sequenza di letture con $D < DFREE/2$ per soli 2 secondi, poi torno sopra soglia	Nessun <code>setOccupied(true)</code> / <code>sonarcontainer</code> inviato (falso positivo evitato: sotto i 3 s richiesti)
TP-A2	Come sopra ma per 3.5 secondi continui	<code>sonar</code> invia <code>setOccupied(true)</code> a <code>ioport</code> e <code>sonarcontainer</code> a <code>cargoservice</code> una sola volta, al superamento dei 3 s; se <code>cargoservice</code> era in <code>engaged</code> , avvia il trasporto
TP-A3	Dopo TP-A2, pubblico una lettura con $D \geq DFREE/2$	<code>sonar</code> invia subito <code>setOccupied(false)</code> a <code>ioport</code> (nessuna finestra di conferma richiesta in uscita)
TP-A4	Pubblico letture con $D > DFREE$ per 3.5 secondi continui	<code>sonar</code> invia <code>sonarfault</code> sia a <code>cargoservice</code> sia a <code>cargorobot</code> ; <code>cargoservice</code> mostra "Out of service" indipendentemente dallo stato in cui si trova
TP-A5	Dopo TP-A4, pubblico una lettura con $D \leq DFREE$	<code>sonar</code> invia <code>sonarrestored</code> a entrambi; il display torna allo stato precedente ("Service working")
TP-A6	Da <code>cargoservice</code> , faccio scattare <code>blinkLed(true)</code> (ingresso in <code>engaged</code>)	<code>sonar</code> pubblica su <code>cargoservice/sonar/led</code> un payload nel formato messaggio qak (via <code>mqtt.publish</code> + <code>CommUtils.buildDispatch</code>), verificabile con <code>mosquitto_sub</code> in assenza del PicoW

TP-B: introduzione del PicoW

ID	Scenario	Esito atteso
TP-B1	Flusso completo: pulsante IOPort → container fisico posizionato davanti al sonar per >3 s → trasporto	<code>ioport</code> segna occupato, <code>cargoservice</code> accetta il carico, il Led lampeggia per tutta la fase <code>engaged</code> e si spegne a trasporto concluso
TP-B2	Copro/scopro il sonar con la mano oltre <code>DFREE</code> per >3 s durante un <code>moverobot</code> di <code>cargorobot</code> in corso	<code>cargorobot</code> ferma RobotSmart26, sospende il movimento e, al ripristino, riprende la stessa tratta (stesso <code>Leg</code>) fino a destinazione

Project

System e Context

Il broker MQTT si dichiara una sola volta a livello di `System` , indicando l'unico topic per cui si vuole ricezione automatica come `Event` (le letture di distanza). Il topic del Led, essendo in uscita, non compare qui: viene gestito esplicitamente nel corpo dell'attore (vedi sotto). `sonar` si aggiunge a `ctxcargoservice` .

sprint3.qak

```
System sprint3
mqttBroker "192.168.1.122" : 1883 eventTopic "cargoservice/sonar/distance"

Context ctxcargoservice ip [host="localhost" port=8050] // per cargoservice, cargorobot,
ioport e sonar
Context ctxrobotsmart ip [host="127.0.0.1" port=8020]

ExternalQActor robotsmart context ctxrobotsmart
```

sonar

Nuovo `QActor` nel contesto `ctxcargoservice` . Mantiene lo stato temporale delle due soglie (finestra di conferma di 3 s) confrontando timestamp di sistema direttamente nei blocchi a ogni `sonarreading` in arrivo.

sprint3.qak

```
QActor sonar context ctxcargoservice {

    [# var DFREE = 30
    var Dist = 0.0
    var Occupied = false
    var Faulted = false
    var T0Container = 0L // 0 = nessuna finestra di conferma container in corso
    var T0Fault = 0L // 0 = nessuna finestra di conferma guasto in corso
    var WINDOW = 3000L // 3 secondi
    #]

    State idle initial {
        println("$name | idle, in ascolto delle letture del PicoW via MQTT...") color blue
    }
    Transition t0
        whenEvent sonarreading -> onReading
        whenMsg blinkLed -> onBlink

    State onReading {
        onMsg(sonarreading : sonarreading(D)) {
            [# Dist = payloadArg(0).toDouble()
            var Now = System.currentTimeMillis()
            #]

            if [# Dist < DFREE/2.0 #] {
                [# if (T0Container == 0L) { T0Container = Now } #]
                if [# !Occupied && (Now - T0Container) >= WINDOW #] {
                    [# Occupied = true #]
                }
            }
        }
    }
}
```

```
println("$name | container rilevato (D=$Dist cm), notifico ioport e
cargoservice") color blue
forward ioport -m setOccupied : setOccupied(true)
forward cargoservice -m sonarcontainer : sonarcontainer($Dist)
}
} else {
[# T0Container = 0L #]
if [# Occupied && Dist >= DFREE/2.0 #] {
[# Occupied = false #]
println("$name | container non piu' rilevato (D=$Dist cm)") color blue
forward ioport -m setOccupied : setOccupied(false)
}
}

if [# Dist > DFREE #] {
[# if (T0Fault == 0L) { T0Fault = Now } #]
if [# !Faulted && (Now - T0Fault) >= WINDOW #] {
[# Faulted = true #]
println("$name | guasto sonar sospetto (D=$Dist cm)") color red
forward cargoservice -m sonarfault : sonarfault(sonarOutOfRange)
forward cargorobot -m sonarfault : sonarfault(sonarOutOfRange)
}
} else {
[# T0Fault = 0L #]
if [# Faulted #] {
[# Faulted = false #]
println("$name | sonar ripristinato (D=$Dist cm)") color blue
forward cargoservice -m sonarrestored : sonarrestored(NONE)
forward cargorobot -m sonarrestored : sonarrestored(NONE)
}
}
}
}
Goto idle

State onBlink {
onMsg(blinkLed : blinkLed(FLAG)) {
[# var F = payloadArg(0) #]
[# var LedMsg = CommUtils.buildDispatch(name, "blinkLed", "blinkLed(" + F + ")",
"picow")
mqtt.publish("cargoservice/sonar/led", LedMsg.toString()) #]
println("$name | comando Led($F) inoltrato al PicoW via MQTT") color blue
}
}
Goto idle
}
```

cargoservice

Rispetto a Sprint2, `engaged` non avvia più `transportContainer` subito: resta in attesa di `sonarcontainer` e solo al suo arrivo passa a un nuovo stato `startTransport` che incarica `cargorobot` . Ogni stato può portare verso uno stato di "OutOfService" o "ServiceRestored", che aggiorna il display e torna indietro:

sprint3.qak

```
Transition t0
whenRequest loadrequest -> handleRequest
whenMsg sonarfault      -> idleOutOfService
whenMsg sonarrestored   -> idleServiceRestored

State idleOutOfService {
onMsg(sonarfault : sonarfault(CAUSE)) {
[# var H = "" + hold.displayStatus() + "" #]
[# var S = "'OUT_OF_SERVICE'" #]
[# var M = "'Out of service'" #]
forward ioport -m updateDisplay : updateDisplay($S,$H,$M)
}
}
```

```
Goto idle
// idleServiceRestored e' l'analogo speculare (S='IDLE', M='Service working')

State engaged {
    println("$name | engaged, in attesa che il cliente porti il container (slot $Slot)")
    color magenta
    forward sonar -m blinkLed : blinkLed(true)
}
Transition t0
    whenTime 30000          -> disengagedTimeout
    whenMsg sonarcontainer  -> startTransport
    whenRequest loadrequest -> rejectBusyContainer
    whenMsg sonarfault      -> engagedOutOfService
    whenMsg sonarrestored   -> engagedServiceRestored

State startTransport {
    println("$name | container rilevato, incarico cargorobot per slot $Slot (x=$TX,y=$TY)")
    color magenta
    request cargorobot -m transportContainer : transportContainer($Slot,$TX,$TY)
}
Goto waitingTransport

State waitingTransport { }
Transition t1
    whenReply transportDone      -> success
    whenReply transportFailed    -> disengagedFault
    whenRequest loadrequest      -> rejectBusyTransport
    whenRequest waitMarker       -> handleMarking
    whenMsg sonarfault           -> transportOutOfService
    whenMsg sonarrestored        -> transportServiceRestored

// disengagedTimeout, disengagedFault e success (dopo transportDone)
// inviano ora anche forward sonar -m blinkLed : blinkLed(false)
// oltre all'aggiornamento display gia' presente da Sprint2
```

cargorobot

Ogni tratta del trasporto (verso IOPort, verso slot5, verso lo slot riservato, verso HOME) resta sensibile a `sonarfault` mentre attende la reply di `moverobot` . Alla ricezione, `cargorobot` ferma RobotSmart26 con l'evento `alarm` e attende `sonarrestored` per riprendere la stessa tratta, usando `Leg` per sapere dove rientrare nel flusso normale:

```
sprint3.qak

[# var TargetSlot = -1
  var TargetX = -1
  var TargetY = -1
  var PendingTX = -1    // target del moverobot in corso (per la ripresa dopo un guasto sonar)
  var PendingTY = -1
  var Leg = ""          // "toIOPort" | "toSlot5" | "toReserved" | "toHome"
#]

// ad ogni tratta, prima della request moverobot:
// PendingTX/PendingTY = destinazione della tratta corrente ; Leg = nome della tratta
// e la relativa Transition aggiunge, accanto a moverobotdone/moverobotfailed:
    whenMsg sonarfault -> onSonarFault

State onSonarFault {
    onMsg(sonarfault : sonarfault(CAUSE)) {
        println("$name | sonarfault ricevuto, fermo RobotSmart26") color red
        emit alarm : alarm(sonarfault)
    }
}

Transition tf whenMsg sonarrestored -> resumeMove

State resumeMove {
```

```
onMsg(sonarrestored : sonarrestored(NONE)) {
  println("$name | sonarrestored ricevuto, riprendo (leg=$Leg) verso
($PendingTX,$PendingTY)") color yellow
  request robotsmart -m moverobot : moverobot($PendingTX, $PendingTY, 345)
}
}
Transition tr
  whenReply moverobotdone -> resumedOk
  whenReply moverobotfailed -> halted

State resumedOk { }
Goto atIOPort if [# Leg == "toIOPort" #] else checkResumedSlot5

State checkResumedSlot5 { }
Goto atSlot5 if [# Leg == "toSlot5" #] else checkResumedSlot

State checkResumedSlot { }
Goto atSlot if [# Leg == "toReserved" #] else done
```

Firmware PicoW

Implementa la cadenza di lettura di 1 secondo.

sonarMqtt.py – estratto

```
TOPIC_DISTANCE = b"cargoservice/sonar/distance"
TOPIC_LED = b"cargoservice/sonar/led"

blink_led = False

def on_message(topic, msg):
    global blink_led
    payload = msg.decode()
    if "blinkLed(true)" in payload:
        blink_led = True
    elif "blinkLed(false)" in payload:
        blink_led = False
        led.off()

# ===== MAIN =====
connect_wifi()
client = connect_mqtt()
client.set_callback(on_message)
client.subscribe(TOPIC_LED)

while True:
    try:
        client.check_msg()

        if blink_led:
            led.toggle()
            time.sleep(0.3)

        d = misura_distanza()
        if d is not None:
            msg = "msg(sonarreading,event,picow,none,sonarreading(" + "(%d)" % round(d) +
"),0)"
            client.publish(TOPIC_DISTANCE, msg.encode())

        time.sleep(1)
    except Exception as e:
        print("È successo qualcosa di imprevisto:", type(e).__name__, e)
```


Oltre al firmware, è necessario caricare sul PicoW altri due file: il file "umqtt_simple", che permette di utilizzare MQTT su MicroPython, e il file "secrets", che contiene la configurazione di rete (SSID/password).

Deployment

Topologia dei Context

Il sistema resta distribuito su due **Context** qak, **sonar** si aggiunge a **ctxcargoservice** senza richiedere un nodo o una porta propri. Il PicoW non è un **Context** qak: si collega al sistema esclusivamente tramite il broker MQTT, dichiarato una sola volta a livello di **System**.

Nodo	Host / Porta	Contenuto
ctxcargoservice	localhost:8050	cargoservice , cargorobot , ioport , sonar
ctxrobotsmart	127.0.0.1:8020	robotsmart (ExternalQActor fornito dal committente)
Server Javalin (GUI IOPort)	localhost:7070	istanziato dall'attore ioport (IOPortWsAdapter): redirect a /ioport_gui.html , endpoint WebSocket su /ws/ioport ; pannello raggiungibile su http://localhost:7070/ioport_gui.html
Broker MQTT	x.x.x.x:1883 (IP da adattare alla rete usata)	ponte fra il PicoW e ctxcargoservice .
PicoW	rete WiFi del banco, client MQTT id sonarpico	firmware sonarMqtt.py .



Valeria Capacci
valeria.capacci@studio.unibo.it



Ginevra Pentoli
ginevra.pentoli@studio.unibo.it

GIT: github.com/valecapa/TemaFinaleISS2026