

Swissdec Foundation-Test

Vorführ-Anleitung für den Termin mit itserv

OneCrew · Schaub Restaurants
GmbH
ELM 6.0 · Testinstanz
test.onecrew.ch
Stand 30.09.2026

Stand Quality Tool	74 von 90 Prüfungen auf Success (von uns vorgeprobt, der Experte bestätigt im Termin).
Noch offen (16)	F05_01 · F05_07 · F06_01 · F07_04 (3 Prüfungen) · F08_01 · F08_04 · F08_05 · F08_06 · F08_07 (3) · F08_08 (3)
Offene Fragen	Letzte Seite — dort stehen die Punkte, bei denen wir die Einstellung von itserv brauchen.

Vor dem Termin (am selben Tag)

- ☐ **SUA-Zertifikat gültig bis 09.10.2026.** Liegt der Termin danach: vorher F07_07 «Erneuern».
- ☐ Letzter Deploy gemacht, im Browser Hard-Reload (Cmd+Shift+R), Zoom 100 % (Cmd+0).
- ☐ Anmelden auf **test.onecrew.ch** (walter.schaub@gmail.com).
- ☐ **Entwicklung** → **Swissdec** → **Kachel «Kommunikations-Test»** öffnen.
- ☐ Reiter **« Bereitschaft»** → **Bereitschaft prüfen** → alles grün (Zertifikate, MonitoringID, Archiv, Ping, CheckInterop).
- ☐ Refapps Receiver → «Einstellungen» (Login **schaub**): **alles auf Standard** — keine «Force Errors», «Encryption/Signature Enabled on Response» ein, bei ELM 6.x · UVG-LAA · 1234 «RegisterOrganizationAuthentication = RegisterVerification».
- ☐ Quality Tool in einem zweiten Fenster offen. Bildschirm teilen.

So läuft jeder Prüfpunkt

- Oben den Reiter **F01 ... F08** wählen, links den **Prüfpunkt** anklicken.
- Schritt ① — Einstellung:** itserv stellt im Swissdec-Werkzeug ein (oder du auf Zuruf im Refapps Receiver → «Einstellungen»). Warten, bis itserv «ist eingestellt» sagt.
- Schritt ② — Auslösen:** den Knopf in OneCrew **einmal** drücken. Solange die Anfrage läuft, sind alle Knöpfe grau — nicht nochmals klicken.
- Schritt ③ — Vergleichen:** das Ergebnis mit «Es muss erscheinen» auf dieser Anleitung vergleichen und dem Experten zeigen.
- Bewerten:** in OneCrew die Bewertung setzen; im Quality Tool Stift → Success (+ Kommentar), wenn der Experte einverstanden ist.
- Zurückstellen:** Einstellung im Receiver wieder auf Standard, **bevor** der nächste Punkt kommt.

Belege zeigen: Reiter **«Archiv»** = jede Anfrage und Antwort, signiert und unverschlüsselt. Bei Meldungen (F05/F08) zusätzlich im Fall unter **«ÜBERMITTLUNGEN»** → **«Protokoll»** → pro Schritt die Knöpfe **Anfrage** **Antwort**. Im Ergebnis gibt es ausserdem «Gesendete Anfrage (lesbar, vor der Verschlüsselung)».

Legende

-  **Success** im Quality Tool gesetzt, von uns vorgeprobt (Datum/Beleg steht dabei) — wenn itserv nicht neu durchspielen will, reicht «Beleg zeigen».
-  **offen** noch nicht gesetzt — im Termin durchspielen.
-  **Experte** CHECKED_BY_EXPERT — der Experte beurteilt selbst.
- ☐ zum Abhaken während des Termins.

Reiter **F01**. Ping ist die einzige Anfrage ohne Signatur und Verschlüsselung.

☐ **F01_01 Adressierung — URL nur für Berechtigte**

 24.09.2026

- ① **Einstellung** keine
- ② **OneCrew** **Einrichtung zeigen** (Reiter «Einrichtung», Karte Verbindung).
- ③ **Es muss erscheinen** Ziel «Refapps Receiver (Testinfrastruktur)». Sagen: Die Endpoint-URL ändert nur der Super-Admin, die Seite liegt im Bereich «Entwicklung», der Server prüft das bei jedem Aufruf; gesendet wird nur an die hinterlegten Swissdec-Endpunkte über https.

☐ **F01_02 Ping — Erfolgsmeldung**

 24.09.2026

- ① **Einstellung** keine
- ② **OneCrew** **Ping senden**
- ③ **Es muss erscheinen** **Grün «Antwort erhalten», HTTP 200, Systemzeit stimmt überein.**

☐ **F01_03 Ping mit falscher Systemzeit**

 24.09.2026

- ① **Einstellung** **«Fake Ping Time»** einschalten (Distributor meldet eine falsche Zeit).
- ② **OneCrew** **Ping senden** · zusätzlich möglich: **Ping mit eigener Uhr +120 s (Simulation)**
- ③ **Es muss erscheinen** **Rot «Systemzeit weicht ab» mit der Differenz (Grenze 1 Minute).**
- Danach** «Fake Ping Time» wieder aus.

Reiter **F02**. Knopf ist überall **CheckInteroperability senden**. Bei allen Fehlerfällen steht oben rot «**X Antwort abgelehnt (WS-Security)**», darunter der Grund. **Nach jedem Fehlerfall die Einstellung wieder zurückstellen.**

☐ **F02_01 Transportsicherheit (TLS)**
 24.09.2026

① / ③

keine Einstellung → Block « Verbindung verschlüsselt — TLS 1.2/1.3» mit Chiffre und Serverzertifikat.

☐ **F02_02 Request-Nutzdaten verschlüsselt**
 29.09.2026

① / ③

keine Einstellung → Distributor nimmt an. «Gesendete Anfrage (wie verschickt, verschlüsselt)» aufklappen: **EncryptedData** im Body. Danach **Archiv öffnen**: dort liegt dieselbe Anfrage unverschlüsselt.

☐ **F02_05 Request signiert**
 29.09.2026

① / ③

keine Einstellung → angenommen. «Gesendete Anfrage (lesbar)» bzw. Archiv: **ds:Signature** über Timestamp und Body (rsa-sha256), bei SUA zwei Signaturen.

Punkt	① itserv stellt ein	③ Es muss erscheinen (rot)	
F02_03	Force Errors → «Tamper Encryption» ein	«WS-Security: Die Antwort konnte nicht entschlüsselt werden»	☐
F02_04	Security Settings → «Encryption Enabled on Response» aus	«WS-Security: Die Antwort kam unverschlüsselt»	☐
F02_06	Force Errors → «Tamper Signature» ein	«WS-Security: Die Signatur der Antwort ist ungültig»	☐
F02_07	Security Settings → «Signature Enabled on Response» aus	«WS-Security: Die Antwort ist nicht signiert»	☐
F02_08	Force Errors → «Use unknown Key for Response Signature» ein	«Das Zertifikat der Antwort ist nicht vertrauenswürdig» (signiert von «Distributor Test Fake», Fake Issuer CA — nicht auf der Vertrauensliste). Kein grüner Interop-Block.	☐
F02_09	Force Errors → «Throw SOAP Fault» ein	WS-Security grün , darunter rot «Abgewiesen — soap:Server · Unexpected service error occurred» im Klartext.	☐
F02_10	«Throw SOAP Fault» ein und «Signature Enabled on Response» aus	Warnung «Die Antwort ist nicht signiert», darunter trotzdem rot «Abgewiesen» mit Fault-Code und Text.	☐
F02_11	«Throw SOAP Fault» und «Tamper Signature» ein	«Die Signatur der Antwort ist ungültig». Der Fault erscheint nur grau durchgestrichen als «zurückgewiesen» — keine rote Ablehnung (Fault mit ungültiger Signatur wird verworfen).	☐

Nach F02_10 und F02_11 **beide** Häkchen zurückstellen. Zum Schluss einmal CheckInterop ohne Einstellung: muss wieder grün sein.

Reiter **F03**. Anfrage enthält fest Operand 1 = `9.99E11` und UmlautString `ÄÖÜÄÉÜÄÉÜÄÉÜ`; die Antwort muss die Kleinbuchstaben und die richtige Rechnung liefern.

☐ F03_01 CheckInterop senden und anzeigen

 29.09.2026

② OneCrew

`CheckInteroperability` senden

③ Es muss
erscheinen

Grün «Interoperabilität bestätigt» mit Umlauten, Addition und Subtraktion.

☐ F03_02 Zweiter Operand 0.01 / 0.00 / -999'000'000'000.00

 29.09.2026

② OneCrew

nacheinander `mit 0.01` `mit 0.00` `mit -999'000'000'000.00`

③ Es muss
erscheinen

jedes Mal grün «Interoperabilität bestätigt», Addition und Subtraktion stimmen.

☐ F03_03 Immer zwei Nachkommastellen

 29.09.2026

② OneCrew

`Einrichtung öffnen (Feld «2. Operand»)` → 5 eintippen → Feld verlassen → CheckInterop senden.

③ Es muss
erscheinen

Feld zeigt 5.00; im grünen Block «Gesendet: ... 2. Operand 5.00».

☐ F03_04 Manipulierter UmlautString

 29.09.2026

① Einstellung

Distributor Operations Responses → «Tamper Check Interoperability Encoding» ein

③ Es muss
erscheinen

Rot «Interoperabilität nicht bestätigt» mit der Abweichung bei den Umlauten.

Danach

Einstellung aus.

☐ F03_05 Manipulierter FirstOperand

 29.09.2026

① Einstellung

Distributor Operations Responses → «Tamper Check Interoperability Result» ein

③ Es muss
erscheinen

Rot «Interoperabilität nicht bestätigt» mit der Abweichung beim Rechenergebnis.

Danach

Einstellung aus.

Reiter «**Archiv**» (oben neben den Reitern F01–F08) oder im Prüfpunkt [Archiv öffnen](#).

☐ F04_01 Requests und Responses signiert und unverschlüsselt archiviert (1 + 2)

- ② **OneCrew** Archiv öffnen, eine Anfrage und die zugehörige Antwort anklicken.
- ③ **Es muss erscheinen** Jede Anfrage und Antwort als eigene Datei `JJJJMMTT-HHMMSS-<art>-request.xml` / `-response.xml`, **mit Signatur, ohne Verschlüsselung**, lesbar in OneCrew. Die Datei wird vor dem Verschlüsseln (Anfrage) bzw. nach dem Entschlüsseln (Antwort) geschrieben, ohne Umformatieren — die Signaturen bleiben prüfbar.
- Sagen** Eine Antwort, die wir nicht entschlüsseln konnten (Probe F02_03), liegt so im Archiv, wie sie ankam, und ist als «nicht entschlüsselbar (Probe F02_03)» markiert. Bei Meldungen gibt es dieselben Dateien direkt im Protokoll des Falls (Knöpfe «Anfrage» / «Antwort»).

☐ F04_02 SignatureConfirmation in der Response im Archiv

- ② **OneCrew** Archiv: Spalte «SignatureConfirmation».
- ③ **Es muss erscheinen** Bei jeder Antwort auf eine signierte Anfrage «**✓ passt**»: der Wert entspricht genau unserer Signatur (bei Doppelsignatur beiden) und ist von der Antwort mitsigniert. Oben «passt zu unserer Signatur: X von X». Ping: «— nicht signiert» (nichts zu bestätigen).
- Sagen** Dieselbe Prüfung erscheint auch direkt nach jedem Aufruf unter «WS-Security» als Zeile «SignatureConfirmation: ✓ Empfang bestätigt».

Aufbau Schritt ②: Formular (Meldung · Jahr · Monat · ☒ TestCase · ☒ doppelt signieren · «Ersatzmeldung für DeclarationID») → **Adressaten anzeigen** → **Meldung senden**. Darunter die Liste «**ÜBERMITTLUNGEN**»: neuester Fall oben, Kopf anklicken zum Auf-/Zuklappen. Im Fall links **Status abfragen** (frühestens alle 10 s), je Adressat **Synchronisieren**. **Testdaten Muster AG:** Jahresmeldung AHV **2025** → Adressat 046.000 · Monatsmeldung **2025 / 1** → BE, TI, VD, Statistic. TestCase und doppelt signieren immer angehakt. Das Formular merkt sich die letzte Meldung – vor dem Senden Meldung/Jahr/Monat prüfen.

☐ F05_01 SubscribeOrganization (zusammen mit F08_01)

 **offen**

- ① **Einstellung** keine (Standard)
- ② **OneCrew** 1. Prüfpunkt F05_01: Formular «Anmeldung». Felder prüfen: UID CHE-999.999.996, Firma **Muster AG**, Kontakt, PLZ/Ort (Luzern), Adressat **1234**, Versicherungszweig **UVG-LAA**, ☒ TestCase.
2. **Anmelden (SubscribeOrganization)**
3. Im neuen Fall beim Adressaten **Synchronisieren**.
- ③ **Es muss erscheinen** Grün «1234: angemeldet, SubscriptionID ...» – **ohne** JobKey und ohne Statusabfrage (synchron). Nach Synchronisieren State «subscribed», evtl. Liste «Verfügbar».

☐ F05_02 Genau ein Adressat

 **30.09. 09:00**

- ② / ③ Jahresmeldung AHV 2025 → nur 046.000 → senden → JobKey → **Status abfragen** → 046.000 «erfolgreich» mit DeclarationID, Key, Passwort.
- Beleg** Fall «Jahresmeldung AHV 2025 · TestCase» 30.09.2026 09:00:04 · JobKey 42f69723bac79ca02 · DeclarationID 18da0718929ac04cf

☐ F05_03 + F05_04 Mehrere Adressaten · Adressatenauswahl

 **30.09. 17:32**

- ② / ③ Monatsmeldung 2025 / 1 → **Adressaten anzeigen** → BE, TI, VD, Statistic → **VD abwählen** → senden → Status: BE, TI, Statistic «erfolgreich» (gemeinsame DeclarationID, je eigene Credentials), VD «nicht verarbeitet (abgewählt)» (ProcessByDistributor=false).
- Beleg** Fall «Monatsmeldung 01.2025 · TestCase» · JobKey 23128947f7bfba10d · DeclarationID 18da230ab6d74b23e

☐ F05_05 DeclarationID im Synchronize gespiegelt

 **30.09. 09:07**

- ② / ③ Beim erfolgreichen Adressaten **Synchronisieren** → Protokoll → **Anfrage**: DeclarationID + Key/Password aus dem Status; **Antwort**: dieselbe DeclarationID. Weicht sie ab, erscheint oben eine Warnung.
- Beleg** Fall 09:00 · DeclarationID 18da0718929ac04cf · RequestID 33d2089389d54885b46c04296bb903b0

☐ F05_06 Ersatzmeldung (Substitution)

 **30.09. 18:40**

- ② / ③ Jahresmeldung AHV 2025 + im Feld «Ersatzmeldung für DeclarationID» die ID einer Meldung im State **Finished** → Bestätigung zeigt «(Ersatzmeldung für ...)» → senden → Fall zeigt «ersetzt ...» → Status erfolgreich. Protokoll → Anfrage: `<sdc:Substitution>` `<sdc:PredecessorDeclarationIDWithAcceptedState>`.
- Beleg** JobKey f31645d25670da708 · ersetzt 18da0778af117690e → neue DeclarationID 18da26c741367eaf6

☐ F05_07 Eindeutige RequestID

 **offen**

Experte

① Einstellung

keine

② OneCrew

Prüfpunkt F05_07 → Jahresmeldung AHV 2025, Ersatzmeldung leer → ☒ «RequestID der letzten Anfrage nochmals verwenden» → **Meldung senden** → bestätigen.

③ Es muss erscheinen Sagen

Rot «RequestID ... wurde schon einmal gesendet — OneCrew verschickt keine RequestID zweimal. Nichts gesendet.» Kein neuer Fall in der Liste.

Jede Anfrage bekommt eine neue ID (GUID). OneCrew führt eine Liste aller je gesendeten RequestIDs (auch von entfernten Fällen) und prüft sie vor **jedem** Versand — Meldung, Status, Synchronize, Anmeldung. **Offen legen:** Am 30.09. um 18:56 ging bei einer Probe **vor** diesem Umbau einmal eine doppelte ID an den Testdistributor (aa9c114da1dd4a489cfbca5d265b42a3); er hat sie nicht abgelehnt — darum die Sperre im TX.

Beleg

Probe der Sperre 30.09.2026 19:06: RequestID 73280a18f0c4493dae3145f6e62eb427 verweigert, nichts gesendet, kein neuer Fall.

☐ F05_08 Vollständiger Prozess mit TestCase

 **30.09. 09:06–09:20**

② / ③

Senden → Status (JobFinished) → Synchronisieren (CompletionReleaseMissing, CompletionStory) → Completion-Link öffnen → «Successfully released Completion!» → Synchronisieren → **Finished**, Quittung als Story. Jede Anfrage trägt TestCase, beim Adressaten «TestCase bestätigt».

Beleg

JobKey 62f6f740320581a44 · DeclarationID 18da0778af117690e · Completion 18da0778fe61fedfb · AHV-Quittance 18da077917e8c2876

☐ **F06_01 Verletzte Plausibilitätsregeln anzeigen** **offen**

① **Einstellung** **itserv fragen:** Receiver so einstellen, dass er die Meldung als nicht plausibel abweist.
Einstellung hier notieren:

② **OneCrew** 1. Prüfpunkt F06_01 → Monatsmeldung 2025 / 1 (oder Jahresmeldung AHV 2025) →
 Adressaten anzeigen → **Meldung senden**.
 2. Kommt die Ablehnung nicht sofort: **Status abfragen**, danach ggf. **Synchronisieren**.

③ **Es muss** **Rot «Abgewiesen — NOT_plausible ...» mit Code und Beschreibung jeder verletzten**
erscheinen **Regel im Klartext; beim Adressaten der Fehlertext.**

Danach Einstellung zurück auf Standard.

Hinweis, falls gefragt: Vor dem Senden prüft OneCrew jede Meldung gegen das ELM-Schema; eine schema-ungültige Meldung wird gar nicht gesendet («entspricht nicht dem ELM-Schema und wurde NICHT gesendet»). Die Plausibilitätsprüfung selbst macht der Distributor — OneCrew zeigt seine Meldungen an.

Wo die Einstellung liegt: Refapps Receiver → ELM → **ELM 6.x** → Zeile «Reference Receiver · UVG-LAA · 1234 (Active)» → **RegisterOrganizationAuthentication** = SOAPFault / SwissdecFault / RegisterProcessing / **RegisterVerification (Standard)** / RegisterRejected. **Nicht** unter «SUA 1.0/1.1» (dort Fehler 1000).

Wichtig: Jede Registrierung startet einen neuen Fall. Wer F07_02/03/05 vorführt, spielt am Schluss **F07_06 nochmals ganz durch** (RegisterVerification → Registrieren → Status → Signieren), damit wieder ein gültiger, erneuerbarer Fall mit Zertifikat da ist.

Punkt	① Einstellung	② OneCrew	③ Es muss erscheinen	
F07_01 	RegisterVerification (Standard)	Registrieren (Daten unter «Registrierungsdaten»)	Quittung mit CertificateRequestID, Key und Passwort.	☐
F07_02 	SwissdecFault (oder SOAPFault)	Registrieren	«X Registrierung abgewiesen — 3800: Forced ConsumerFault ...» — kein neuer Fall gespeichert.	☐
F07_03 	RegisterProcessing — vorher damit neu registrieren	Status abfragen	«Status: processing — Anfrage in Bearbeitung.»	☐
F07_04 	unbekannt — itserv fragen (Receiver bietet nur Processing / Verification / Rejected)	Status abfragen	«Status: registered — registriert, nächster Schritt folgt.»	☐
F07_05 	RegisterRejected — damit neu registrieren (ein verified-Fall fällt nicht zurück)	Status abfragen	«Status: rejected — Anfrage abgelehnt.»	☐
F07_06 	RegisterVerification (Standard)	Status abfragen (Einmalpasswort kommt) → Signieren	«SUA-Zertifikat ausgestellt und gespeichert, gültig bis ...». Signieren verbraucht das Einmalpasswort.	☐
F07_07 	keine	Erneuern → danach CheckInterop mit neuem Zertifikat	«SUA-Zertifikat erneuert und gespeichert», danach «Anfrage doppelt signiert (ERP + SUA)».	☐
F07_08 	keine	CheckInteroperability senden	«Anfrage doppelt signiert (ERP + SUA)», Signatur gültig, zwei SignatureConfirmation.	☐

Belege: CertificateRequestID 18d9cc06ddbe68ea9 (F07_01) · processing 22:16 · rejected 22:35 · Fault 3800 23:00 · signiert 17:30 und 23:2x (gültig bis 09.10.2026) · Renew 18:01, CheckInterop doppelt 18:02 — alle 29.09.2026.

Übermittlungs-Formular wie bei F05. Für F08_04 bis F08_08 braucht es eine Receiver-Einstellung von itserv — vorher erfragen und notieren. Ablauf dann immer: Meldung senden → **Status abfragen** → beim Adressaten **Synchronisieren** → Nachricht erscheint beim Adressaten.

☐ **F08_01 Synchrone Übermittlung mit Quittungen**

 **offen**

Ablauf Zusammen mit **F05_01** (Anmeldung): Ergebnis kommt direkt in der Antwort. Beim Synchronisieren erscheinen Quittungen als Stories mit «wird quittiert», nach dem nächsten Synchronisieren «quittiert».

☐ **F08_02 GetStatus mit JobKey (1) · abgewählter Adressat (2)**

 **30.09.**

Beleg (1) JobKey 42f69723bac79ca02 → JobFinished 09:02; 62f6f740320581a44 → JobFinished 09:14. Abfragen frühestens alle 10 s, nach JobFinished keine mehr («JobFinished — keine Statusabfrage mehr»).

(2) Monatsmeldung JobKey 23128947f7bfba10d : VD «nicht verarbeitet (abgewählt)», ohne Credentials, ohne Synchronisieren-Knopf.

☐ **F08_03 Stories synchronisieren**

 **30.09. 10:43**

Beleg Fall 09:06: der Receiver schickt schon quittierte Stories erneut (Completion, AHV-Quittance je «2x empfangen»). OneCrew erkennt die Doublette an der StoryID, legt keine zweite Story an und quittiert nochmals. Die Ergebniszeile nennt «quittiert: ... · neu: ... · erneut erhalten: ...» mit Art und StoryID.

Punkt	① Einstellung (notieren)	② / ③ Es muss erscheinen	
F08_04 	DialogMessage _____	Die DialogMessage erscheint beim Adressaten mit Titel, Beschreibung, Abschnitten und allen Absätzen; Fragen als Eingabefelder mit Vorgabewert. State «DialogMessagePending».	☐
F08_05 	DialogMessage mit Fragen _____	Pflichtfelder (*) ausfüllen, leer = Vorgabewert, Datum TT.MM.JJJJ, Betrag 0.00 → Antwort senden . Leeres Pflichtfeld / falscher Typ → Meldung, nichts gesendet. Die Antwort geht mit dem Synchronize (Previous/ResponseStoryID); bis der Empfänger quittiert, steht «eigene Antwort noch nicht quittiert».	☐
F08_06 	DialogMessage als Info-/Fehler-Meldung _____	«Nur zur Kenntnis — wird mit dem nächsten Synchronisieren quittiert.» → Synchronisieren → «quittiert» (ReceivedStoryIDs).	☐
F08_07  3 Prüf.	RandomDialogMessage _____	Jeder Absatz-Typ lesbar: Text, Zahl, Betrag, Datum (TT.MM.JJJJ), Ja/Nein/Unbekannt ...	☐
F08_08  3 Prüf.	CompleteDialogMessage / Completion _____	Alle Felder der Nachricht angezeigt. Completion: Link mit key= und password= (URL-kodiert), Key und Passwort roh daneben zum Kopieren; Link öffnen → «Successfully released Completion!».	☐

#	Frage	Antwort
1	F07_04: Wie erzeugt man den SUA-Zustand «registered»? RegisterVerification liefert direkt «verified».	
2	F06_01: Welche Receiver-Einstellung weist eine Meldung als «nicht plausibel» ab?	
3	F08_04–F08_08: Welche Einstellungen für DialogMessage, RandomDialogMessage und CompleteDialogMessage?	
4	F05_07: Ist die Sperre im TX die erwartete Lösung? (Offenlegung: eine doppelte RequestID am 30.09. 18:56 vor dem Umbau.)	
5	F08_03: Der Receiver schickt schon quittierte Stories erneut (AHV-Quittance <code>18da077917e8c2876</code> steht deshalb wieder auf «wird quittiert»). Ist das gewollt?	
6	F05_01: Welche Receiver-Zeile nimmt SubscribeOrganization an (UVG-LAA · 1234)?	

Nur falls gefragt

- Die Jahresmeldung AHV 2025 der Muster AG enthält auf der Testinstanz nur die Januar-Löhne (nur Januar abgeschlossen). Für die Übermittlungs-Prüfpunkte ohne Belang.
- Drei Personen werden mit AHV-Nummer «unknown» gemeldet (Herz, Meier Christian, Müller Heinrich) — so auch in den RefXML.
- Ausführliches Protokoll mit Code-Stellen: `docs/swissdec-foundation-protokoll.md`.

Notizen