
Administrador de sitio
Panel web
Backend · API
TimescaleDB
Broker
Dispositivo
Asistente "nuevo dispositivo"
(vía, formato y, si es LoRaWAN, su pasarela)
POST /dispositivos (Etapa 3)
{zona, id_fisico, via, formato, pasarela?, canales[]}
INSERT dispositivo, canal×N
[vía mqtt]
alt
genera credencial (secreto aleatorio)
INSERT credencial (solo el hash)
Dynamic Security: crea el cliente
con su rol (ACL a su tópico)
[vía http]
INSERT credencial (hash del token)
[vía lorawan]
sin credencial propia:
la autentica su pasarela
INSERT evento «alta» y COMMIT
(todo o nada: si la base no confirma,
deleteClient en el broker)
201 {id, datos de conexión}
— la credencial se muestra UNA vez
Muestra credencial + tópico
+ ejemplo de trama
Carga credencial en el firmware
(o la entrega al compañero)
CONNECT (id_fisico, credencial) · TLS
valida credencial y ACL
PUBLISH
sitio/…/dispositivo/<id>/<magnitud>
entrega la trama (suscriptor)
estado_dispositivo.visto_por_ultima_vez
(la primera trama crea su fila)
SSE «visto» (el panel lo muestra en línea)
Estado: en línea ✅