

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРА КОЛЕБАНИЙ

25.01.2010**Выбор типа:**

В данном документе приведены 3 типа установок амортизации колебаний: тяжелый, средний и легкий типа.

Наименование	Присвоение кода	Условия эксплуатации	Используемый осветительный прибор и комплектующие	Примечания
Установка амортизации колебаний тяжелого типа	2023008005	Пределы частоты: ≤ 200 Hz Ускорение при ударе: ≤ 12 g	Осветительный прибор более 20 кг	Хлоропреновый каучук, твердость по Шору 50 ⁰ A
Установка амортизации колебаний среднего типа	2023008006	Пределы частоты: ≤ 200 Hz Ускорение при ударе: ≤ 14 g	Осветительный прибор 5-20 кг	Хлоропреновый каучук, твердость по Шору 50 ⁰ A
Установки амортизации колебаний легкого типа	2023008007	Пределы частоты: ≤ 200 Hz Ускорение при ударе: ≤ 17 g	Осветительный прибор менее 5 кг	Хлоропреновый каучук, твердость по Шору 50 ⁰ A

Конструкция установки амортизации колебаний:

Установка состоит из 4-х частей: соединительный винт (1), внешняя оболочка амортизатора (2), амортизирующая резина 1 (3), внутренняя панель амортизатора (4), амортизирующая резина 2 (5) и накладная панель амортизатора (6). Их изображение смотрите на рисунке ниже.

Способ применения:

1. Осветительный прибор более 5 кг. В середине опоры имеется монтажное отверстие диаметром 12,5, в котором можно установить установку амортизации колебаний тяжелого или среднего типа.

2. Осветительный прибор менее 5 кг. В середине опоры имеется монтажное отверстие диаметром 8,5, в котором можно установить установку амортизации колебаний легкого типа.

3. Для других осветительных приборов разных монтажных типов используются специальные переходные платы и монтажные детали. Например, для осветительного прибора 9180 используются: переходная плата (1603010693) + 4 x [шестиугольный болт M8x35 (1101010042) I-образный шестиугольный болт M8 (1102010030) + плоская шайба 8 (1104010040) + пружинящая шайба нормального типа 8 (1104010050)].

Инструменты для монтажа:

Разводной гаечный ключ – 2 шт.

Способ монтажа:

Для примера рассматривается осветительный прибор 9180, его вес 6 кг. Центральное монтажное отверстие отсутствует, поэтому выбирается установка амортизации колебаний среднего типа. Также нужно распределить переходную плату и монтажные детали.

Монтаж осуществляется следующим образом:

1. Надеть плоскую шайбу 12 на соединительный болт M12, как показано на рисунке.

Перевод надписи на рисунке: Плоская шайба 12.

2. Надеть переходную плату на соединительный болт, по очереди вставить плоскую шайбу 12, пружинящую шайбу нормального типа 12 и I-образный шестиугольный болт M12. Затянуть все гаечным ключом, затем вставить шплинт в отверстие винта, как показано на рисунке.

Перевод надписи на рисунке: Слева: Шплинт.

Справа: Плоская шайба 12; пружинящая шайба нормального типа 12, I-образный шестиугольный болт M12.

Переходная плата.

3. На монтажном корпусе оставляются 4 сквозных отверстия в соответствии с местом расположения отверстия установки амортизации колебаний. По отдельности продеть 4 крепежные детали в монтажное отверстие установки. Зафиксировать установку на монтажном корпусе, как показано на рисунке.

(JZQ1002, 1003 комплектуется с болтом M10 или с расширительным болтом; JZQ1001 комплектуется с болтом M8 или с расширительным болтом M8).

Перевод надписи на рисунке: Крепежная деталь собственного изготовления.

4. Стальной канат (1110010033) продевается через переходную плату 9180, обматывает монтажный корпус и застегивается.

Перевод надписи на рисунке: способ застегивания стального каната показан на рисунке, используется в защитных целях после того, как утратит свою силу фиксирующий болт.

5. Четыре шестиугольных болта M8x35 по отдельности продеваются в 4 монтажных отверстия переходной платы и в 4 отверстия монтажной опоры 9180. Затем по отдельности надеваются плоские шайбы 8, пружинящие шайбы нормального типа 8 и I-образные шестиугольные болты M8. Затягиваются гаечным ключом. Таким образом крепятся установка амортизации колебаний и осветительный прибор, см. рисунок.

Перевод надписи на рисунке: Шестиугольный болт M8x35, плоская шайба 8, пружинящая шайба нормального типа 8 и I-образный шестиугольный болт M8.

6. Вид после монтажа как показано на рисунке справа:

Дополнение: Стальной трос (пункт 4) можно напрямую продеть в опору осветительного прибора, зафиксировать переходную плату, как описано в пункте 5. Изображение 9200 после монтажа на рисунке ниже.

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ПРОЖЕКТОРА СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ NTC 9230

1. Основная структура осветительного прибора:

Основные составные части осветительного прибора: корпус лампы, электрокоробка, опора корпуса лампы, рефлектора, транспаранта, барреттера, зажигающего, электроемкости, электрической лампочки. Основные компоновочные связи: электрокоробка, опора корпуса лампы фиксируются болтами на корпусе лампы, к ней же присоединяется транспарант с помощью крюка. Внешний кабель через специальное соединение вставляется в соединительную гребенку, расположенную в электрокоробке. Другой конец гребенки соединяется с зафиксированными на электрокоробке барреттером, зажигающим, электроемкости. Электрическая лампочка установлена в корпусе лампы и крепится на ламповом патроне E40 с помощью рамки ламподдержателя, другой конец фиксируется рамкой электролампочки. Рефлектор и корпус лампы крепятся винтом. Корпус лампы и транспарант фиксируются слева и справа крюками. Между корпусом лампы и транспарантом, электрокоробкой и крышкой электрокоробки используется уплотнительная лента.

2. Принципиальная схема электросоединений осветительного прибора:

Перевод схемы:

Слева сверху вниз: Электрокоробка, Зажигающий, Соединительный винт, Барреттер, Электроемкость.

В центре сверху вниз: L1 (красный), N1 (черный), Линия заземления, N (AC220V), L (AC220V).

Справа сверху вниз: Патрон, Электролампочка, Трехжильный кабель

Технические параметры галогено-металлической лампы:

Мощность: 400 Вт

Световой поток: 36000 lm

Срок годности: 20000 часов.

3. Коды часто употребляемых инструментов, деталей и материалов:

Инструменты: разводной гаечный ключ, крестообразная отвертка, плоская отвертка, шестиугольный гаечный ключ (M4).

Детали: транспарант два (01C7G021AN), электролампочка (0172G054AN), ламповый держатель (0172T113AW), зажигающий (0154D005AW), электроемкость (0156D010AW), барреттер (0156D008AW).

4. Демонтаж и сборка осветительного прибора:

1). Во время демонтажа корпуса лампы сначала нужно оттянуть фиксирующие транспарант левый и правый крюки, приподнять транспарант так, чтобы можно было увидеть электролампочку, рефлектор и рамку электролампочки;

2). Крестообразной отверткой демонтировать два крестообразных шлица крышки электрокоробки, ослабить, но не снимать винт. Крышка автоматически отпружинивает, поэтому можно увидеть барреттер, зажигающий, электроемкость, соединительную гребенку и другие внутренние устройства;

3) Крестообразной отверткой демонтируют фиксирующие рефлектор 4 шлицевых винта с дисковыми головками, снимают рефлектор, таким образом можно увидеть ламповый держатель и его рамку;

4). Во время сборки осветительного прибора выполняются все вышеприведенные пункты, но в обратном порядке.

5. Электромонтаж осветительного прибора:

1). В соответствии с требованиями на площадке выбираются место расположения и способ электромонтажа. Затем в соответствии с расстоянием от осветительного прибора до точки соединения с источником электропитания подготавливают соответствующей длины трехжильный кабель диаметром 10-12 мм.

2). Расслоить электрокабель диаметром 10-12, гаечным ключом открутить гайку прижимную гайку специального соединения, уплотнительное кольцо специального соединения надеть на электрокабель, а затем продеть в соединение. В соответствии с требованиями электросхемы соединить электрокабель с гнездом и плотно закрутить на нем винт. Гаечным ключом затянуть специальное соединение, зафиксировать крышку электрокоробки. Нужно следить за тем, чтобы не сместилось уплотнительное кольцо.

3). Во время замены электролампочки нужно оттянуть левый и правый крюки, фиксирующие трнаспарант, открыть его, выкрутить старую лампочку и установить новую лампочку в обратном порядке. При этом нужно следить за тем, чтобы не сместилось уплотнительное кольцо.

6. Диагностика и разрешение часто встречающихся повреждений:

	Анализ причины	Способ проверки	Метод устранения
Повреждение	Нет входа внешнего источника электропитания	Проверяется с помощью мультмера: измеряется напряжение между зажимами N/L подводящего электрокабеля соединительного гнезда (190V-240V)	Проверить состояние свободного соединения, выключателя, контровки на линии, убедиться в надежности включения электроприбора
	Электролампочка при контакте с ламподержателем не горит	Визуальная проверка: проверить, не раскрутилась ли лампочка. Выкрутить ее, чтобы проверить состояние контактной губки лампового держателя, она не должна быть расплавленной, деформированной, треснувшей. Проверить	При поломке лампового держателя заменить его на новый

		надежность соединения лампового держателя	
	Повреждения электролампочки	1. Визуальная проверка: проверяется внешнее состояние лампочки на наличие трещин и других недостатков; 2. Проверка методом подстановки: заменить электролампоч ку	Проверить, не перегорела ли лампочка, контакт лампочки и лампового держателя, не перегорели ли детали внутри лампового держателя, состояние напряжения на линии, надежность контакта всех точек соединения на линии. Заменить электролампочку.
	Плохой контакт электроемкости или ее поломка	1. Визуальная проверка: проверяется внешнее состояние электроемкост и на наличие трещин и других недостатков; 2. Проверка методом подстановки: заменить электроемкост ь	Проверить, не перегорела ли электроемкость, напряжение на линии, надежность контакта всех точек соединения на линии. Заменить электроемкость.
	Не срабатывает зажигатель	1. Визуальная проверка: проверяется внешнее состояние	Проверить, не перегорел ли зажигатель, не ослаб ли контакт между

		зажигатель на наличие трещин и других недостатков; 2. Проверка методом подстановки: заменить зажигатель	электrolампочкой и ламповым держателем, не перегорели ли детали внутри лампового держателя, состояние напряжения на линии, надежность контакта всех точек соединения на линии. Заменить зажигатель.
--	--	--	--

7. Внимание:

А. Запрещено открывать осветительный прибор под током.

В. При замене электролампочки нужно соблюдать осторожность, чтобы не сломать транспарант.