

标记	处数	文件号	签字	日期
		№ документа	Подпись	Дата

1. 本图给出照明灯和插座盒安装示意图和安装材料。
 2. 照明灯灯具和插座盒及线缆材料在DK1838 .01.00电气设备表中给出。
 3. 照明灯和插座盒安装时参照DK1838.02.07电气原理图
照明灯和插座盒安装时参照DK1838 .03.00电气管线表。
 4. 照明灯和插座盒及分线盒安装时位置视现场具体情况灵活而定。
 5. 本图所给表格数据仅供时参考,现场施工时根据实际长度来定。
 6. 钢管与分线盒连接处为G3/4”管螺纹。
 7. 机棚内照明,回转平台下架四角照明灯的布线使用钢管和分线盒,
钢管和分线盒连接处为G3/4”管螺纹。
 8. 探照灯的布线使用软管和分线盒,固线架。
 9. 照明灯的布线原则:缆线不允许外露。
 10. 穿软管原则,所有的缆线出线槽加接头进软管,到电机或编码器处同样加软管接头。
软管用各自配套的固定卡子固定,必须做到所有的电缆不外漏。
 11. 软管长度根据走线的实际情况具体确定,并合理分布管夹。
 12. 接头现场确定管的长度后、留出一定活动余量,装配在软管上以及接线盒上。

Описание

1. В данном чертеже представлены схема монтажа ламп освещения и коробок розетки и монтажные материалы.
2. Лампы освещения, коробки розетки и материалы кабеля представлены в таблице электрического оборудования ДК 1838.01.00.
3. При монтаже ламп освещения и коробок розетки смотреть принципиальную электрическую схему ДК 1838.02.07.
- При монтаже ламп освещения и коробок розетки смотреть таблицу электрических трубопроводов ДК 1838.03.00.
4. При монтаже ламп освещения, коробки розетки и ответвительных коробок их положение зависит от конкретной ситуации на месте.
5. Данные в таблице, представленные в данном чертеже, только используются для справки, при производстве работ на месте определяются в зависимости от фактической длины.
6. Соединение стальной трубы с ответвительной коробкой использует трубную резьбу G3/4".
7. В целях прокладки проводов для освещения навеса, ламп на четырех углах нижней подставки поворотной платформы, используются стальные трубы и ответвительные коробки, соединение стальной трубы с ответвительной коробкой использует трубную резьбу G3/4".
8. В целях прокладки проводов для прожектора используются шланг, ответвительная коробка, крепеж.
9. Принцип прокладки проводов для ламп освещения: кабели не обнажаются.
10. Принцип монтажа шлангов: все выводы кабеля выходят из желоба, с добавлением соединений входят в шланги, на месте электродвигателя или кодирующего устройства равным образом добавлять соединения шлангов. Шланги закрепляются комплектующими зажимами, необходимо обеспечить, что все кабели не обнажаются.
11. Длина шлангов определяется от фактической прокладки, при этом рационально распределить зажимы.
12. После определения длины шлангов на месте соединений, резервировать определенный допуск на движение, монтировать их на шланге и соединительной коробке.

P001004560-A				电气照明布置示意图 Схема расположения электрического освещения	DK1838.07.00			
设 计	潘丽珍	工艺审查						
校 核	张宇							
审 查	毛保建	标准审查	刘晓星		重 量	26.51	比 例	1:25
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000	共 6 张		第 2 张	
所 长	乔建强				 太重技术中心			
日 期	20161207							