

Количество участков				
обозначение	标记	处数	文件号	签字
			№ документа	Подпись
				Дата

К соединительной коробке электродвигателя

接电机接线盒

К кодирующему устройству для напорного хода

接推压行程编码器

技术要求

1. 软管长度根据走线的实际情况具体确定，并合理分布管夹。
2. 走管应一致整齐、美观。
3. 接头现场确定管的长度后、留出一定活动余量，装配在软管上以及接线盒上。
4. 接线盒及支架的位置根据实际情况确定。
5. 管夹垫板焊于起重臂上，焊角高5。
6. 序号1~5配套使用，序号6~10配套使用。
7. 穿软管原则，所有的缆线出线槽加接头便进软管，到电机或编码器处同样加软管接头。
8. 软管用各自配套的固定卡子固定，必须做到所有的电缆不外漏。
9. 穿软管原则，所有的缆线出线槽加接头进软管，到电机或编码器处同样加软管接头。
软管用各自配套的固定卡子固定，必须做到所有的电缆不外漏。
- 10.软管长度根据走线的实际情况具体确定，并合理分布管夹。
11. 接头现场确定管的长度后、留出一定活动余量，装配在软管上以及接线盒上。
12. 推压电机的6根动力线分别穿2根软管（A、B、C三相穿在一根管内）。

Технические требования

1.Длина шлангов определяется в зависимости от фактической прокладки, при этом рационально распределить зажимы.

2.Трубы должны быть проложены аккуратно и красиво.

3.После определения длины шлангов на месте соединений, резервировать определенный допуск на движение, монтировать их на шланге и соединительной коробке.

4.Положение соединительной коробки и опоры определяется в зависимости от фактической ситуации.

5.Прокладки зажимов сварены на стреле. Высота катета составляет 5.

6.Порядковые номера 1-5 используются в комплекте. Порядковые номера 6-10 используются в комплекте.

7.Принцип монтажа шлангов: все выводы кабеля выходят из желоба, с добавлением соединений входят в шланги, на месте электродвигателя или кодирующего устройства равным образом добавить соединения шлангов.

8.Шланги закрепляются комплектующими зажимами, необходимо обеспечить, что все кабели не обнажаются.

9.Принцип монтажа шлангов: все выводы кабеля выходят из желоба, с добавлением соединений входят в шланги, на месте электродвигателя или кодирующего устройства равным образом добавить соединения шлангов. Шланги закрепляются комплектующими зажимами, необходимо обеспечить, что все кабели не обнажаются.

10.Длина шлангов определяется в зависимости от фактической прокладки, при этом рационально распределить зажимы.

11.После определения длины шлангов на месте соединений, резервировать определенный допуск на движение, монтировать их на шланге и соединительной коробке.

12.6 силовых линий для напорного электродвигателя по отдельности монтируются в двух шлангах (три фазы А, В, С в одном шланге).

К поворотной платформе

接回转平台

P001004564-A			起重臂布置示意图 Схема расположения стрелы		DK1838.09.00			
设 计	潘丽珍	工艺审查						
校 核	张宇							
审 查	毛保建	标准审查			刘晓星	重 量	79.25	比 例
主任设计		主管主任	通用技术条件 JB/T 5000		共 2 张		第 2 张	
所 长	乔建强				 太重技术中心			
日 期	20161207							