

NVCAT 동반위 환경설정

NICE정보통신주식회사

KIOSK (동반위 패드를 리더기와 서명패드로 사용시)

NICE virtualCAT

×

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회

☐ 메시지팝업사용안함	☐ 카드리딩재시도사용 안함	☐ ESC키 취소 사용
☐ 서명패드 사용	☒ 터치스크린	☐ 비밀번호체크사용
☒ 5만원이하 NOCVM	☐ 카드리더 이벤트처리사용	전표출력 N : 사용안함
☒ 온leen취소시 PIN 사용안함 ☐ 동반위 SIGNPAD 사용		
프린터 Column	42	카드리딩 Timeout시간
TCP데몬 Port		50001
카드리더 Port	COM5	카드리더 Baudrate
서명패드 Port	COM5	서명패드 Baudrate
프린터 Port		프린터 Baudrate
CATID	2393300001	사업자등록번호
상호	나이스정보통신	POS유형
주소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동) 나있다dd
서버IP	10.222.141.100	서버PORT
H/W		S/W
가맹점다운로드 상호인증 및 무결성점검 환경설정 불러오기		
최초키다운로드		경신키다운로드
저장		

확인

1. 터치스크린 체크
2. 5만원이하 NOCVM 체크
3. 카드리더기(동반위 패드)가 연결된 Port 번호 및 Baudrate 설정
4. 서명패드(동반위 패드)가 연결된 Port 번호 및 Baudrate 설정
5. 가맹점 CATID/사업자 입력
6. 저장 버튼 클릭

POS (일반 IC리더기와 동반위 패드를 서명패드로 사용시)

NICE VirtualCAI

환경설정 신용결제 현금영수증결제 무결성점검내역 승인내역조회

☐ 메시지팝업사용안함 ☐ 카드리딩재시도사용 안함 ☐ ESC키 취소 사용

☒ 서명패드 사용 ☐ 터치스크린 ☐ 비밀번호체크사용 ☐ 서명오류시 무서명거래

☒ 5만원이하 NOCVM ☐ 카드리더 이벤트처리사용 전표출력 N : 사용안함

☒ 온현취소시 PIN 사용안함 ☒ 동반위 SIGNPAD 사용

프린터 Column 42 카드리딩 Timeout시간 30 ☐ TIT 카드 수동배출 사용

TCP데몬 Port 50001 카드리더유형 01 : 일반

카드리더 Port COM5 카드리더 Baudrate 115200

서명패드 Port COM11 서명패드 Baudrate 115200

프린터 Port 프린터 Baudrate 9600

CATID 2393300001 사업자등록번호 2208115770

상호 나이스정보통신 POS유형 01 : 일반

주소 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동) 나잇다dd

서버IP 10.222.141.100 서버PORT 47520

H/W S/W #####NVCAT2205

가맹점다운로드 상호인증 및 무결성점검 환경설정 불러오기

최초키다운로드 갱신키다운로드 저장

확인

1. 서명패드 사용 체크
2. 5만원이하 NOCVM 체크
3. 동반위 SIGNPAD 사용 (체크 후 JUST TOUCH 동반위 패드로 결제시
전문에서 "동반위 서명패드 JUST TOUCH : J"로 요청)
4. 카드리더기(일반 IC리더기)가 연결된 Port 번호 및 Baudrate 설정
5. 서명패드(동반위패드)가 연결된 Port 번호 및 Baudrate 설정
6. 가맹점 CATID/사업자 입력
7. 저장 버튼 클릭

동반위 바코드 리딩 사용 API

long __stdcall REQ_BARCODE(char *hwtype, char *recv_data)		
동반위 서명패드에 바코드(QR) 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
hwtype	INPUT	디바이스 TYPE (NVCAT 환경설정에서 카드리더 Port 연결장비 사용시 "1", NVCAT 환경설정에서 서명패드 Port 연결장비 사용시 "2")
recv_data	OUTPUT	바코드(QR) 데이터
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 바코드(QR) 데이터 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-6		서명패드 리딩 타임아웃
-7		사용자 및 서명패드 요청 취소
-8		서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
-9		기타 오류
-11		서명패드 PORT OEPN 오류
-17		중복 요청 불가