

k210做协处理器的前提条件

k210做协处理器的前提条件

1.导入模型文件到内存卡

2.K210自启动AI程序

3.注意事项

1.导入模型文件到内存卡

前言：由于AI视觉实验中需要用到不同的模型文件，所以需要提前将所有模型文件导入内存卡中，可以一次导入所有模型文件，省去每次导入模型文件的操作，以不同路径来区分加载模型文件。

所有模型文件都放到KPU文件夹下，请不要修改KPU以及KPU目录以下的文件名称，否则默认例程程序会出现找不到模型文件的问题。

1. 准备一个读卡器和一张内存卡（microSD卡），容量最好不要超过64G，将内存卡插入读卡器卡槽中。



2. 读卡器连接电脑USB口，打开内存卡所在的盘符根目录，这里以H:盘为例。



3. 下载资料中的模型文件压缩包并解压，将KPU文件夹复制到H:盘的根目录。

K210_SDCARD (H:)		
名称		修改日期
KPU		2023/1/11 15:17
main.py		2023/2/22 9:58

4. 弹出读卡器，并取下内存卡插入K210模块的内存卡槽。



2.K210自启动AI程序

1. 把SD卡插进读卡器，然后插进电脑，把下图的11个程序里面中的一个程序复制进sd卡里面

11个程序

- 1_color_recognition_1.py
- 2_find_barcodes_2.py
- 3_find_qrcodes_3.py
- 4_find_apriltags_4.py
- 5_yolo_face_detect_ok_5.py
- 6_face_detect_68lm_6.py
- 7_face_mask_detect_7.py
- 8_face_recog_8.py
- 9_voc20_object_detect_9.py
- 10_self_learning_10.py
- 11_mnist_11.py

U 盘 (F:) >				在 U 盘 (F:) 中搜索	
名称	修改日期	类型	大小		
KPU	2023/4/25/周二 16:49	文件夹			
1_color_recognition_1.py	2023/5/25/周四 10:32	Python File	5 KB		

2. 重命名为main.py的文件

名称	修改日期	类型	大小
KPU	2023/4/25/周二 16:49	文件夹	
main.py	2023/5/25/周四 10:32	Python File	5 KB

3. 把sd卡从读卡器取出，插到k210的sd卡槽，然后给k210进行上电，等待一段时间，就会运行SD卡里面的main.py程序，即代表了AI的程序启动了

3.注意事项

1. 如果想知道每个程序的发送什么，可到资料的程序源码的文件夹下的k210下的通信协议查看。
2. 如果想学习AI程序是如何进行图像处理和识别出来显示到lcd屏幕的，可以到第5章AI程序进行程序源码的解读。
3. 本章节重点是k210做为协处理器，重点在如何和上位机进行通信，传导数据给上位机的，就不会涉及到AI图像处理的程序讲解了。