Loopbacks und OSPF

Schwierigkeit 3 von 5 · Profil 4: Profi

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«Loopbacks und OSPF»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Router sind oft über mehrere Wege erreichbar. Damit sie eine feste Adresse haben, die nicht von einem einzelnen Anschluss abhängt, bekommen sie ein Loopback-Interface. Richte auf R1 «interface loopback0» mit 10.255.0.1/32 ein, auf R2 10.255.0.2/32. Schalte auf beiden OSPF ein (alle Netze, Area 0) und nimm die Loopback-Adresse als Router-ID («router-id 10.255.0.1»).

Lernziele

1. R1 kennt die Loopback von R2 (10.255.0.2/32) über OSPF.
2. PC 1 erreicht die Loopback-Adresse 10.255.0.2.
3. PC 2 erreicht PC 1.

Hinweise

- Loopbacks sind immer «up» – OSPF kündigt sie als /32 an.

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 3

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_loopback-ospf_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_loopback-ospf_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.