

PROP-4x

Universální propojovací pole pro LED

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A NÁVOD

Specifikace

- Snadné použití a instalace
- Velká variabilita
- Zaručená spolehlivost, jednoduchá rozebíratelnost
- Kompaktní řešení
- Vyrobeno v České republice
- Záruka je 5let

typ PROP-4A



typ PROP-4B



Popis funkce

- Komerčně dodávané konektory pro spojování LED pásků a připojování napájecích vodičů jsou nespolehlivé a nejsou schopny bez úbytku napětí na kontaktech přenášet vyšší proudy. Úbytek napětí pak zásadně snižuje svítivost připojeného pásku a nedokonalé kontakty jsou příčinou častých závad. Proto je zapojování sestav LED pásků preferujeme připojování napájecích vodičů k LED páskům pájením. Jednotlivé vodiče od úseků pásku se sice dají snadno spojit do běžných elektroinstalačních svorkovnic („čokoláda“ WAGO s páčkou aj.), ale tyto svorky jsou poměrně rozměrné. Rovněž použití sofistikovaných konektorových systémů může být problém – vedle vysoké ceny je nutno při zkracování a nastavování vodičů s konektory používat speciální nástroje.
- Námi vyvinuté řešení má minimalizované rozměry, používá spolehlivé konektory renomovaných výrobců standardně ADELS Contact (Německo), na objednávku je možno osadit konektory výrobce WAGO nebo TE Connectivity – a umožňuje snadnou montáž a instalaci bez speciálních nástrojů.

Technické parametry

Typ	PROP-4A	PROP-4B
Počet konektorů	4ks	4ks
Maximální proud kontaktu	6A - vodič 0,5mm ² 9A - vodič 0,75mm ²	6A - vodič 0,5mm ² 9A - vodič 0,75mm ²
Maximální napětí	250V	250V
Průřez připojovaných vodičů	s pevným jádrem : 0,2 ÷ 0,75 mm ² slaněný : 0,2 ÷ 0,75 mm ²	s pevným jádrem : 0,2 ÷ 0,75 mm ² slaněný : 0,2 ÷ 0,75 mm ²
Délka odizolované části vodiče	8 ÷ 9mm	8 ÷ 9mm
Provozní teplota prostředí	-50 ÷ 90°C	-50 ÷ 90°C
Provozní vlhkost prostředí	20 ÷ 90% nekondenzující	20 ÷ 90% nekondenzující
Skladovací teplota prostředí	-60 ÷ 105°C	-60 ÷ 105°C
Skladovací vlhkost prostředí	10 ÷ 95% nekondenzující	10 ÷ 95% nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)	55 x 5 x 15 mm	32 x 8 x 9 mm

Pokyny pro instalaci

- Propojovací pole PROP-4A je na spodní straně opatřeno oboustrannou lepicí páskou (3M), kterou po odstranění krycí fólie konektorový systém přilepíte na podložku. Povrch podložky doporučujeme před lepením odmastit

V.P.S. Elektro, s.r.o.
Tiskárenská 1277
672 01 Moravský Krumlov

IČ: 63494515
DIČ:CZ63494515
Spisová značka C 22217 u KS v Brně

Tel: +420 515 324 625
info@vps-elektro.cz
www.vps-elektro.cz



PROP-4x

Universální propojovací pole pro LED

vhodným rozpouštědlem (IPA, líh aj.). V případě, že podložka má nelepivý povrch, připevněte konektorový systém dvěma vruty d3,2 mm.

- Provedení PROP-4B je určeno k samonosnému spojení vodičů a fixační prostředky k podložce neobsahuje.
- Vodiče po odizolování v potřebné délce vsuňte do otvoru konektoru. V případě tenkých vodičů typu licna před vložením vodiče svěrací kleštiny konektoru otevřete vsunutím drátu, kancelářské sponky, pinzety aj. do otvoru na horní straně konektoru viz obrázek níže.
- Vodič z konektoru vyjmete mírným tahem za současného vsunu drátu, kancelářská sponky, pinzety aj. do otvoru na horní straně konektoru- viz. schéma připojení níže. V žádném případě nevytahujte vodiče z konektoru násilím – dojde k poškození kleštin kontaktů a další připojení vodičů pak bude nespolehlivé.
- V propojovacím poli PROP-4A jsou elektricky vždy spojeny navzájem všechny stejnojmenné dutinky konektorů, tedy všechny levé dutinky všech konektorů jsou připojeny na jeden pól a všechny pravé dutinky na pól druhý. V propojovacím poli PROP-4B jsou elektricky spojeny vždy nejbližší dutinky konektorů.
- Zapojení PROP-4A je tedy oproti zapojení PROP-4B zásadně odlišné! Připojení kabeláže k oběma typům popisuje následné schéma připojení.

Schéma připojení



Údržba a servis

Propojovací pole chraňte před nadměrnou vlhkostí, především kondenzací vodních par, chemickými vlivy a znečištěním a mechanickým poškozením během dopravy, skladování, instalace a používání. Propojovací pole nevyžadují při provozu žádnou údržbu. Servis se provádí výměnným způsobem. V případě závady se nepokoušejte opravit zařízení vlastními silami. Při neautorizovaném zásahu do zařízení pozbývá platnosti záruka.

Záruka

V případě nedodržení předepsaných provozních podmínek nebo neautorizovaných zásahů do zařízení záruka pozbývá platnost. Zejména se vyvarujte vytahování vodičů z konektorů násilím. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení.

Likvidace zařízení

Propojovací pole PROP-4x jsou elektronické komponenty a je třeba je po vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu! Regulátory recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 541/2020Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení. Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému REMA.



V.P.S. Elektro, s.r.o.
Tiskárenská 1277
672 01 Moravský Krumlov

IČ: 63494515
DIČ: CZ63494515
Spisová značka C 22217 u KS v Brně

Tel: +420 515 324 625
info@vps-elektro.cz
www.vps-elektro.cz

