


练习 6.1.1: 为下面的表达式构造 DAG
 $((x+y) - ((x+y) * (x-y))) + ((x+y) * (x-y))$



练习 6.2.1: 将算术表达式 $a + -(b+c)$ 翻译成

- 1) 抽象语法树
- 2) 四元式序列
- 3) 三元式序列
- 4) 间接三元式序列

1)

2)

	op	arg ₁	arg ₂	result
0	+	b	c	t ₁
1	-	t ₁		t ₂
2	+	a	t ₂	t ₃

3)

	op	arg ₁	arg ₂
0	+	b	c
1	-	(0)	
2	+	a	(1)

4)

	inst.	op	arg ₁	arg ₂
0	(0)	+	b	c
1	(1)	-	(0)	
2	(2)	+	a	(1)

练习 6.2.2: 对下列赋值语句重复练习 6.2.1。
2) $a[i] = b*c - b*d$

1)

2)

	op	arg ₁	arg ₂	result
0	*	b	c	t ₁
1	*	b	d	t ₂
2	-	t ₁	t ₂	t ₃
3	[] =	a	i	t ₃

3)

	op	arg ₁	arg ₂
0	*	b	c
1	*	b	d
2	-	(0)	(1)
3	[]	a	i
4	=	(3)	(2)

4)

	inst.	op	arg ₁	arg ₂
0	(0)	*	b	c
1	(1)	*	b	d
2	(2)	-	(0)	(1)
3	(3)	[]	a	i
4		=	(3)	(2)

练习 6.3.1: 确定下列声明序列中各个标识符的类型和相对地址。

```
float x1;  
record { float x2; float y1; } p;  
record { int tag; float x3; float y2; } q;
```

标识符	类型	相对地址
x ₁	float	0
p	record	8
x ₂	float	0 (相对 p)
y ₁	float	8 (相对 p)
q	record	24
tag	int	0 (相对 q)
x ₃	float	4 (相对 q)
y ₂	float	12 (相对 q)