Codes d'alarme — GE-A-01

Ce document recense les alarmes du Groupe électrogène diesel GE-A (100 kVA) (équipement GE-A-01). Chaque code correspond à un voyant du panneau de commande.

Tableau 1.1 *— Codes d'alarme et voyants*

Code	Voyant	Couleur	Signification
GA-101	OIL	rouge	Pression d'huile basse
GA-102	TEMP	orange	Température du liquide de refroidissement élevée
GA-103	FUEL	orange	Niveau de carburant bas
GA-104	BATT	orange	Tension de la batterie de démarrage basse
GA-105	OVLD	rouge	Surcharge
GA-106	START	rouge	Défaut de démarrage

Rouge : arrêt ou risque d'arrêt, ne pas redémarrer sans identifier la cause. Orange : pré-alarme, planifier une intervention.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Seuils, causes probables et renvois

Tableau 2.1 *— Seuils de déclenchement et actions documentaires*

Code	Seuil / condition	Causes probables	Action documentaire
GA-101	< 1,0 bar : arrêt immédiat	niveau d'huile bas, filtre colmaté, pompe à huile	Arrêter le groupe ; ne pas redémarrer sans contrôle (voir proc_vidange_ge_a_v2)
GA-102	Pré-alarme à 95 °C ; arrêt automatique à 105 °C	niveau de liquide bas, radiateur encrassé, courroie du ventilateur détendue	Voir proc_refroidissement_ge
GA-103	< 20 % du réservoir (200 L)	consommation prolongée, jauge défectueuse	Ravitailler (voir fiche_securite_ge)
GA-104	< 11,5 V	batterie usée, chargeur défaillant, bornes oxydées	Contrôler la batterie (voir proc_maintenance_prev_ge)
GA-105	> 110 % de la charge nominale pendant 60 s	charge excessive, court-circuit aval	Délester la charge ; contrôler le tableau aval
GA-106	3 tentatives de démarrage sans succès	carburant absent, batterie faible, électrovanne	Voir proc_demarrage_ge_a

Les causes probables sont indicatives : seule une inspection par un technicien habilité permet de confirmer un diagnostic.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle