

PDF-Layouts erstellen – WYSIWYG-Workflow

PodCore v2.7.0 · Anleitung für Mediengestalter

Überblick

PodCore speichert PDF-Layouts als JSON-Objekte in der Datenbank. Das bedeutet: Du gestaltest das Layout visuell in einem externen Tool, exportierst die Farbwerte und Einstellungen, und überträgst sie dann in den Layout-Manager von PodCore. Kein Code schreiben, kein Kompilieren.

Empfohlene Tools

1. Canva (kostenlos, empfohlen für Einsteiger)

Geeignet für: Farbpaletten, Typografie-Konzepte, visuelle Vorschau

Workflow:

1. Öffne canva.com und erstelle ein neues Design im Format **A4**
2. Gestalte eine Musterseite mit deinem gewünschten Layout:
 - Hintergrundfarbe des Headers
 - Überschriften-Farbe und -Größe
 - Fließtext-Farbe und -Größe
 - Trennlinien-Farbe
3. Notiere alle verwendeten Hex-Farbcodes (Klick auf Farbfeld → Hex-Code sichtbar)
4. Notiere die verwendeten Schriftgrößen in Punkt (pt)
5. Übertrage die Werte in PodCore (siehe Abschnitt „Übertragen“)

Tipp: Canva zeigt Hex-Codes direkt beim Klick auf ein Farbelement an.

2. Figma (kostenlos, empfohlen für Profis)

Geeignet für: Präzises Layout-Design, Farb-Tokens, Typografie-Systeme

Workflow:

1. Öffne figma.com und erstelle einen neuen Frame mit **A4** (794 × 1123 px bei 96 dpi)
2. Baue das Layout mit Frames und Textebenen auf:
 - **Header-Frame:** Hintergrundfarbe, Logo-Platzhalter, Podcast-Name, Dokumenttitel
 - **Inhalts-Frame:** Abschnitt-Überschriften, Fließtext, Trennlinien
 - **Footer-Frame:** Seitenzahl, Datum, Podcast-Name
3. Nutze **Local Styles** (Strg+Alt+G) um Farben und Schriften zu benennen
4. Exportiere die Farbwerte über das Inspect-Panel (rechte Seite → „Fill“ → Hex-Code kopieren)
5. Übertrage in PodCore

Tip: Im Figma Inspect-Panel werden alle Werte in pt angezeigt — direkt verwendbar.

3. Adobe InDesign (kostenpflichtig, für Profis)

Geeignet für: Wenn du bereits mit InDesign arbeitest und professionelle Drucklayouts kennst

Workflow:

1. Neues Dokument: **A4**, Ränder nach Wunsch (Standard: 50 pt = ca. 17,6 mm)
 2. Gestalte eine Musterseite mit Musterrahmen
 3. Farbwerte auslesen: Fenster → Farbe → Hex-Wert ablesen
 4. Schriftgrößen in pt direkt aus dem Zeichenformat übernehmen
 5. In PodCore übertragen
-

4. Colors.co (kostenlos, für Farbpaletten)

Geeignet für: Schnelle, harmonische Farbpaletten generieren

Workflow:

1. Öffne colors.co
 2. Drücke **Leertaste** um neue Paletten zu generieren, oder gib eine Primärfarbe ein
 3. Exportiere die Palette als **Hex-Codes**
 4. Weise die Farben den PodCore-Feldern zu (Tabelle unten)
-

Farbzuweisung: Von deinem Design zu PodCore

PodCore-Feld	Bedeutung	Beispiel aus Figma/Canva
Primär	Überschriften, Sponsor-Name, Gesamt-Betrag	Deine Hauptmarkenfarbe
Sekundär	Tabellen-Header-Hintergrund, Unterüberschriften	Etwas dunkler als Primär
Akzent	Trennlinien, Badges, Highlights	Kontrastfarbe zur Primärfarbe
Text	Normaler Fließtext	Fast Schwarz, z.B. #111111
Gedämpft	Meta-Infos, Footer-Text, Datumsangaben	Grau, z.B. #888888
Hintergrund	Header-Balken-Hintergrund	Dunkle Markenfarbe
Header-Text	Text im Header-Balken	Weiß oder helles Grau

Typografie-Zuweisung

PodCore unterstützt drei eingebettete Schriftfamilien (keine externen Fonts nötig):

PodCore-Wert	Schrift	Wann verwenden
Helvetica	Helvetica / Arial	Modern, sachlich, Podcast-Standard
Times-Roman	Times New Roman	Klassisch, journalistisch
Courier	Courier	Technisch, Skript-Stil

Schriftgrößen (Empfehlungen):

Feld	Empfehlung	Minimum	Maximum
Titel	20 pt	16 pt	28 pt
Untertitel	14 pt	11 pt	18 pt
Überschrift	12 pt	10 pt	16 pt
Fließtext	10 pt	8 pt	13 pt
Klein	8 pt	6 pt	10 pt

Schritt-für-Schritt: Layout in PodCore übertragen

Schritt 1 — Layout-Manager öffnen

Navigiere in PodCore zu **PDF-Layouts** (linke Navigation, unterhalb von Administration).

Schritt 2 — Neues Layout anlegen

Klicke auf das **+**-Symbol oben rechts in der Layout-Liste.

- **Name:** Vergib einen aussagekräftigen Namen, z.B. `Podcast-CI 2024`
- **Export-Typ:** Wähle, für welchen Export das Layout gilt:
 - *Alle Exporte* — gilt für alle vier PDF-Typen
 - *Episoden-Dokument* — nur für den Episoden-Editor
 - *Ideenmappe* — nur für den Redaktions-Hub
 - *Redaktionskalender* — nur für den Kalender
 - *Sponsoring-Abrechnung* — nur für die Sponsor-Abrechnung
- **Basierend auf:** Wähle ein bestehendes Layout als Ausgangsbasis (empfohlen: „Standard“)
- Klicke **Erstellen**

Schritt 3 — Farben eintragen

Öffne den Bereich **Farben** im Layout-Editor.

Klicke auf das Farbfeld oder gib den Hex-Code direkt in das Textfeld ein (Format: `#RRGGBB`).

Schritt 4 — Typografie einstellen

Öffne den Bereich **Typografie**.

- Wähle die **Schriftfamilie** aus dem Dropdown
- Trage die Schriftgrößen in Punkt (pt) ein

Schritt 5 — Header konfigurieren

Öffne den Bereich **Header**.

Option	Beschreibung
Banner	Farbiger Balken über der gesamten Seitenbreite mit Logo links, Text rechts
Minimal	Nur eine dünne Trennlinie, kein farbiger Balken
Seitenstreifen	Schmaler farbiger Streifen am linken Rand, Text darunter

Aktiviere oder deaktiviere Logo, Podcast-Name und Dokumenttitel nach Bedarf.

Hinweis: Das Logo wird automatisch aus dem Branding-Bereich der App geladen (Einstellungen → Branding & Backup → Logo hochladen).

Schritt 6 — Footer konfigurieren

Öffne den Bereich **Footer**.

- **Seitenzahlen:** Empfohlen bei mehrseitigen Dokumenten
- **Datum:** Zeigt das Exportdatum
- **Podcast-Name:** Zeigt den Podcast-Namen aus den Einstellungen
- **Benutzerdefinierter Text:** Freitext, z.B. `Vertraulich · Nur für interne Verwendung`

Schritt 7 — Sektionen aktivieren/deaktivieren

Öffne den Bereich **Sichtbare Sektionen**.

Hier steuerst du, welche Inhaltsbereiche im PDF erscheinen. Beispiel:

- Für ein **kompaktes Episoden-Dokument** für Besprechungen: Nur *Metadaten* und *Script-Blöcke* aktivieren, *Technische Daten* und *Interne Notizen* deaktivieren

- Für eine **vollständige Produktion**: Alle Sektionen aktivieren

Schritt 8 — Seite konfigurieren

Öffne den Bereich **Seite & Ränder**.

- **Seitengröße**: A4 (Europa-Standard) oder Letter (US-Standard)
- **Seitenrand**: Abstand vom Seitenrand in Punkt (Standard: 50 pt = ca. 17,6 mm)

Schritt 9 — Speichern

Klicke auf den **Speichern**-Button oben rechts im Editor.

Das Layout ist sofort in allen Export-Dialogen verfügbar.

Schritt 10 — Als Standard markieren (optional)

Aktiviere die Checkbox **Als Standard-Layout verwenden** im Allgemein-Bereich, damit das Layout automatisch vorausgewählt wird.

Layout beim Export auswählen

An jedem PDF-Export-Button erscheint ein **Layout-Dropdown**:



Layout: [Podcast-CI 2024 ▾] [PDF Export]

Wähle das gewünschte Layout direkt vor dem Export aus. Die Auswahl gilt nur für diesen Export und wird nicht gespeichert.

Backup und Wiederherstellung

Layouts werden in der PodCore-Datenbank gespeichert (`~/ .podcore/podcore.db` , Tabelle `pdf_layouts`). Sie sind automatisch im vollständigen Datenbank-Backup enthalten (Einstellungen → Branding & Backup → Datenbank exportieren).

Manuelles Exportieren eines Layouts (für Weitergabe)

Öffne in einem Terminal:

```
# Layout als JSON exportieren (ID aus der URL des Layout-Editors)
curl -s http://localhost:3001/api/pdf-layouts/<LAYOUT-ID> \
  -H "Cookie: $(cat ~/.podcore/session.txt)" \
  > mein-layout.json
```

Manuelles Importieren

```
# Layout importieren
curl -s -X POST http://localhost:3001/api/pdf-layouts \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Cookie: $(cat ~/.podcore/session.txt)" \
  -d @mein-layout.json
```

Häufige Fragen

Kann ich eigene Schriften einbinden? Nein, PDFKit (die verwendete PDF-Bibliothek) unterstützt nur die drei eingebetteten Schriften. Für eigene Schriften wäre eine Erweiterung der `pdfLayouts.ts` erforderlich (Developer-Guide beachten).

Warum sieht das PDF anders aus als in Canva/Figma? PDF-Rendering mit PDFKit unterscheidet sich von Bildschirm-Rendering. Schriften wirken auf Papier etwas kleiner. Empfehlung: Testexport direkt nach dem Einrichten der Werte durchführen.

Kann ich ein Layout für mehrere Export-Typen gleichzeitig verwenden? Ja — wähle beim Erstellen den Typ **Alle Exporte**. Das Layout erscheint dann in allen vier Export-Dialogen.

Was passiert, wenn ich das Standard-Layout lösche? System-Layouts (Standard, Minimal) können nicht gelöscht werden. Eigene Layouts können gelöscht werden; PodCore fällt dann automatisch auf das System-Standard-Layout zurück.