Leitungsdimensionierung K1 / K2

Von Übergabepunkt bis Scheinwerfer auf

CEE 32 A 25m (von Übergabepunkt bis UV)

$I_B \leq I_N \leq I_z$

$3{,}7\,A \leq 32\,A \leq 35{,}2\,A$

$I_z = I_r \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots$ $f_1 = 1$ (30° Raumtemperatur)

$I_z = 44 \cdot 1 \cdot 0{,}8$ $f_2 = 0{,}8$ (Bündelung am Boden)

$I_z = 35{,}2\,A$

Keine Korrekturen notwendig!

Schuko 10m (von UV bis Scheinwerfer)

$I_B \leq I_N \leq I_z$

$2{,}17\,A \leq 16\,A \leq 18{,}2\,A$

$I_z = I_r \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots$ $f_1 = 1$ (30° Raumtemperatur)

$I_z = 26 \cdot 1 \cdot 0{,}7$ $f_2 = 0{,}7$ (Bündelung am Boden)

$I_z = 18{,}2\,A$

Keine Korrekturen notwendig!

Leitungsdimensionierung K1 / K2

Von Übergabepunkt bis Scheinwerfer auf

CEE 125 A 1m

$I_B \leq I_N \leq I_Z$

$15{,}05\,A \leq 125\,A \leq 155{,}25\,A$

$I_Z = I_r \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots$ $\quad f_1 = 1{,}15$ (30° Raumtemperatur)

$I_Z = 135\,A \cdot 1{,}15 \cdot 1$ $\quad f_2 = 1$ (Bündelung am Boden)

$I_Z = 155{,}25\,A$

Keine Korrekturen notwendig!

CEE 63 A 10m

$I_B \leq I_N \leq I_Z$

$15{,}05\,A \leq 63\,A \leq 94{,}3\,A$

$I_Z = I_r \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots$ $\quad f_1 = 1{,}15$ (30° Raumtemperatur)

$I_Z = 82\,A \cdot 1{,}15 \cdot 1$ $\quad f_2 = 1$ (Bündelung am Boden)

$I_Z = 94{,}3\,A$

Keine Korrekturen notwendig!