

TECHNICAL SPECS - ESTADIO SAN MAMES

Evento: Zetak @ San Mames
Responsable: Wero Edge

Fecha: 31/5/2026

GENERAL INFORMATION

Nombre / Campo	Información
Name	Estadio San mames
Capacity	40000
Main Stage	YES

STAGE

Nombre / Campo	Información
Stage Type	Escenario de torres
Dimensions	18m x 11m planchada principal
Wings	SL - Pasarela forntal de 18x2,5m + ala de 18x5 SR - Pasarela forntal de 18x2,5m + muelle de carga 4x9m
Risers	"Anfiteatro" layher con escaleras + Tarimas bateria y teclados
Steps	En trasera escenario - una en muelle en SR y otra en ala SL En frontal - en pasarela frontal de pantalla de SR
Curtains	Sin telones, solo camara en cubierta
Clearance	15m
Trim Height	15m
Deck to Grid	17m
Dock Type	Muelle de carga de 4x9m



Nombre / Campo	Información
FOH Control	En FOH de SR
Snake / Run	Por laterales de grada
Barricade	Mojo barriers
Followspot Location	Robospots en torres de delay y laterales de grada
House Lights Control	Con el estadio (Se usaran las luces del estadio)
Fog Machines	20 Tour hazer 10 FT Pro
Pyrotechnics	Por proyecto (En gira)
CO2	N/A

LOADING AND ACCESS

Nombre / Campo	Información
Loading Access	Por muelle de carga en SR
Fork Lift	Carretillas 2.5t
Artist Access	Por escaleras traseras
Loading Comments	Solo hay espacio para un camion en el muelle, se pueden posicionar en frontal los demas camiones en caso de descarga/carga simultanea de varios



ELECTRICITY AND POWER

Nombre / Campo	Información
Audio Power	2x 300KVAs
Lighting Power	2x 4KVAs
Video Power	2x 300KVAs
Stage Power	Segun peticion gira
FX Power	2x32a enn centro/abajo escenario
Bus Power	N/A
Truck Power	N/A
Catering/Kitchen Power	2x32a

TECHNICAL NOTES

Nombre / Campo	Información
Rigging Notes	El prerigging y colocacion de motores se realizara con la cubierta abajo para posteriormente subirla
Backline Notes	En gira
Audio Notes	Estudio acustico con afectacion por vecinos, cuando se termine el estudio se dara el numero exacto de DBs maximo
Lighting Notes	Los lasers no saldran del escenario, tan solo el laser ce provocador que apunta a cielo (Sujeto a permisos)
Video Notes	Todas las pantallas llevaran mariposas y estaran sujetas por windbracings a la estructura principal
FX Notes	En ningun caso puede haber transito de personas a menos de 3m de distancia de los efectos de fuego



AUDIO EQUIPMENT

Nombre / Campo	Información
FOH Console	Waves LV1 (En gira) SON. CONTROL F.O.H. 3 LUMINEX GIGACORE 10 3 Portatil ASUS Gestión Proceso 3 FIBRA OPTICALCON DUO ADVANCED XKOX2M-A-5-150 2 LENOVO MIIX 320 TACTIL 10ICR 80XF 2 WAVES SOUNDGRID EXTREME SERVER V3r1 23-04-2026 16:50 - Página: 1 / 5 18-03-2026 PRESUPUESTO: P-0000892 Cantid. Artículo Días 1 NETGEAR GS108 GE Switch 2 DIGIGRID MGB Interface 2 Mac Mini M4 sistema grabación 2 Monitor sistema grabación 1 YAMAHA DM7 superficie de control 2 YAMAHA RIO 3224-D2 (32 IN/16 OUT/4 AES OUT) 2 LUMIMEX GIGACORE 10 2 FIBRA OPTICALCON DUO ADVANCED XKOX2M-A-5-150 1 SHOUT THE BOX CX5 4 LAKE LM44 Procesador 1 SHURE PG58 Mic. dinámico de interruptor
Monitor Console	1 DIGICO QUANTUM 338 Superficie de control PULSE 2 DIGICO SDRACK Rack 192kHz HMA 56In/32Out 14 DIGICO SDRACK 32 Bit 8 Tarjeta Entradas Analógicas 2 DIGICO SDRACK Tarjeta 4 SALIDAS AES/EBU 8 DIGICO SDRACK 32 Bit 8 Tarjeta Salidas Analógicas 3 Presonus HP2 Amplificador cascos
P.A. System (Main)	SON. P.A. 32 d&b GSL8 Caja line array 30 d&b D-80 Amplificador digital
Subs	12 d&b SL-SUB Subgrave cardioide 3x21 (volados) 16 d&b SL-SUB Subgrave cardioide 3x21 (suelo)
Front Fill / Out Fill	SON. OUTFILL 32 d&b GSL8 Caja line array 16 d&b D-80 Amplificador digital SON. DELAY 40 d&b KSL8 Caja line array 32 d&b KSL12 Caja line array 36 d&b D-80 Amplificador digital SON. FRONTFILL 6 d&b V7P Caja acústica 10 d&b V10P Caja acustica 2 d&b D-80 Amplificador digital SON. DOWNFILL 4 d&b XSL 8 Caja line array 4 d&b XSL 12 Caja line array 2 d&b D-80 Amplificador digital SON. SEÑAL Y CORRIENTE 1 Cableado y accesorios PA + Outfill + Delay+Reoutfill



Nombre / Campo	Información
	10 Carro Ethernet Doble RJ45 CAT6 FSTP 100m SON REOUTFILL 28 d&b KSL8 Caja line array 14 d&b D-80 Amplificador digital MONS -x2 Sidefills D&B XSL volados top y sub (1 xsl sub y 4 xsl8 a cada lado)
	4 MEYERSOUND ULTRA-X40 Caja autoamplificada (SALAS) 8 MEYERSOUND UPM-1P Caja autoamplificada (SALAS)
Monitors / IEMs	SON. MONITORES 4 MEYERSOUND ULTRA-X40 Caja autoamplificada (SALAS) 8 MEYERSOUND UPM-1P Caja autoamplificada (SALAS) SON. MONITOR R.F. 7 SHURE PSM1000 P10T G10 Transmisor IEM 48 SHURE PSM1000 P10R G10 Receptor IEM 2 SHURE PA821B Combinador PSM 1000 3 SENNHEISER ADP UHF IEM Antena 470-1075MHz 1 Cableado y accesorios RF IEM 2 Shure Axient ADTQE G56 Transmisor 4 Canales PSM1000 8 Shure Axient Receptor AD PSM ADXR A 1 Shure Axient COMBINER AD8C 8 BATERIAS SHURE ADXR 5 SHURE PSM1000 P10T L9E Transmisor IEM 10 SHURE PSM1000 P10R L9E Receptor IEM 2 SENNHEISER A 5000 CP Antena Direccional 2 SHURE PA805 SWB Antena Direccional Pasiva 470-952 MHz 36 Auriculares IEM 1 SHURE AD600 2 SHURE AD610 1 Wisycom MAT288 2 Wisycom BFLT1 2 Wisycom BFLR1
Microphones and DI	SON. MICROFONÍA R.F. 38 SHURE AXIENT AD4D Receptor Doble Rango A 14 SHURE AXIENT AD2 G56 Emisor de Mano 12 SHURE UA845UWB Splitter 6 SHURE UA874 WB Antena Direccional Activa 1 Cableado y accesorios RF 3 CARGADOR BATERIAS SHURE SBRC 16 BATERIAS SHURE SB900B 3 SHURE AXIENT ADX2 G56 Emisor de Mano 59 SHURE AXIENT AD1 G56 PETACAS 2 SHURE UA860 SWB Antena Omnidireccional Pasiva 4 SHURE UA8 Antena Omnidireccional 2 SENNHEISER A 1031-U ANTENA PASIVA 4 SHURE UA8 Antena Omnidireccional 1 WISYCOM CSA221 Combinador/Splitter Antena Dual (470-870MHz) 2 Shure UA221 Combinador/Splitter Antena Dual 2 Wisycom LFA



LIGHTING EQUIPMENT

Nombre / Campo	Información
Lighting Console	LX ILUMINACIÓN F.O.H. 2 Sistema señal LUMINEX+GIGACORE+LUMINODE Gestionado por Araneo 6 WALKIE TALKIE MOTOROLA DP1400 + PTT 1 SISTEMA INTERCOM VOKKERO LX ILUMINACIÓN-CONTROL Y REGULACIÓN 4 TINHAO AT4816 Rack 48x3kw 1 Cableado y accesorios VARIOS 6 MDG ATMOSPHERE 12 ROBE IFORTE LTX (ROBOSPOT)
Moving Heads	LX ILUMINACIÓN 69 ROBE IFORTE LED TE 1000W 5º-55º IP65 SPOT FRONTAL 72 SGM Q8 FLOOD STROBE 145 GLP IMPRESION X4 BAR 20 16 ASTERA TITAN TUBE 40 GLP JDC 1 24 ROBE iSpiiderX IP65 18X40W 1X60W zoom 4º-50º 20 ROBE HZ500 Máquina de humo Difusion + turbinas 15 ROBE X1 FT PRO 2 FIBRA OPTICALCON DUO ADVANCED XKOX2M-A-5-150 2 CHAMSYS MAGIC MQ 70 COMPACT CONSOLE 2 CHAMSYS MAGICQ MQ 500 ROBE TARRANTULA LED BEAM/WASH/EFFECTS 36X40W - 1X60W 4º-50º 30 40 ROBE LED BEAM 350 12X40 RGBW 3,8º-60º 38 ROBE TETRA 2 5 ROBOSPOT BASE STATION + CAMARA SET
Lighting Structures	LX ESTRUCTURA Y RIGGING EUROTRUSS XD 40X30 Tramo 3 m negro 5 LX DE 18m+1LX de 12m+2 LX de 9m 100 40 STAGEMAKER SR10 D8+ MOTOR 1.000KG 24mts 12 STAGEMAKER SL5 D8+ MOTOR 500KG 20mts cadena 3 STAGEMAKER MOTOR KONTROLA X8



VIDEO EQUIPMENT

Nombre / Campo	Información
LED Screens	VIDEO - PANTALLAS LED REA 2 PANTALLA P3.9 outdoor blackface 18.000 x 10.000 mm
	PANTALLA LED SPECS 54 Bumpers DICOLOR + eslingas aceradas + grilletes Omega +grapas + tornillería 1 PANTALLA P3.9 outdoor Vanish 18.000 x 10.000 mm 3 Procesador H5 NovaStar 6 Distribuidor de corriente 63A 9 Línea de vida retráctil Homologada 7 Rulos FIBRA 100m 4xLC 12 Socapex 12 Pulpos SOCAPEX 6 Conversores fibra - SDI (pareja) 2 DECIMATOR

PERSONAL DEL ESCENARIO (STAGE CREW)

Nombre / Campo	Información
Borja Gonzalez Bilbao	Director de Negocio e Innovación Tel: +34 944 249 969
Jose Arroyo Fernández	Responsable de Mantenimiento e Instalaciones Tel: +34 946852440
Nerea Ortiz de Pinedo	Operaciones y eventos Tel: +34 946 854 180

