$$Y = \underline{a_0} + \underline{a_1} X$$

$$\left.\begin{aligned} Y_0 &= a_0 + a_1 X_0 \\ Y_1 &= a_0 + a_1 X_1 \\ Y_2 &= a_0 + a_1 X_2 \\ Y_3 &= a_0 + a_1 X_3 \\ &\vdots \end{aligned}\right\} \text{6} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & X_0 \\ 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}}_{[C]} \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}}_{\{a\}} = \underbrace{\begin{bmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \vdots \end{bmatrix}}_{\{Y\}}$$

$$\underset{6\times 2}{[C]} \underset{2\times 1}{\{a\}} = \underset{6\times 1}{\{Y\}}$$

$$\underset{2\times 6}{[C^T}\ \underset{6\times 2}{C]} \underset{2\times 1}{a} = \underset{2\times 6}{C^T} \underset{6\times 1}{Y}$$

$$\underset{2\times 2}{} \quad \underset{2\times 1}{} \quad \underset{2\times 1}{}$$

Eqs normales

$$Y = a_0 + a_1 X + a_2 X^2$$

$$\left.\begin{aligned} Y_0 &= \overbrace{a_0 + a_1 X_0 + a_2 X_0^2}^{3\,3\text{'s}} \\ Y_1 &= a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_1^2 \\ &\vdots \end{aligned}\right\} \text{6 ecs}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$y = a_0 e^{a_1 x}$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 x$$

$$y^* = a_0^* + a_1 x$$

$$y_0 = a_0 e^{a_1 x_0}$$

$$y_1 = a_0 e^{a_1 x_1}$$

$$\vdots$$